Alarm Panel



Category: **Safety & PPE** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Alarm Panels

इसका उपयोग किस लिए होता है

Alarm panel connected sensors को monitor करता है और fire, intrusion, gas leak या अन्य monitored condition मिलने पर audible या visual alerts activate करता है। Installed system के instructions के अनुसार panel चलाएँ और test करें ताकि alarms reliable रहें और emergency signals गलती से disable न हों।

मुख्य भाग

- Control panel और display
- Status indicators और control buttons
- Power supply और backup battery
- Connected sensors और detector circuits
- Alarm sounders, beacons या notification outputs
- Communication module और event log, यदि लगे हों

शुरू करने से पहले

1. Alarm system का प्रकार, monitored zones और authorised operating procedure confirm करें।
2. Panel enclosure, display, indicators और दिखाई देने वाली wiring में damage जाँचें।
3. Verify करें कि mains power और backup battery indicators normal status दिखाते हैं।
4. Testing से पहले active faults, alarms या disabled zones की जाँच करें।
5. Planned alarm test से पहले responsible person और प्रभावित लोगों को सूचित करें।
6. Confirm करें कि test emergency response या अन्य safety systems में बाधा नहीं डालेगा।

उपयोग कैसे करें

1. Panel के पास जाकर displayed status और indicator lights जाँचें।
2. यदि जरूरी हो तो authorised access method से authenticate करें।
3. Display पर active alarms, faults और zone information देखें।
4. Test के लिए manufacturer द्वारा बताई गई approved test mode या procedure चुनें।
5. Authorised होने पर केवल निर्धारित sensors, alarm sounders, indicators या communication functions test करें।
6. Confirm करें कि test के दौरान अपेक्षित audible, visual और panel indications मिलते हैं।
7. जहाँ सुविधा उपलब्ध हो, जाँचें कि event log में test या event सही दर्ज हुआ है।
8. किसी fault indication की approved troubleshooting procedure के अनुसार जाँच करें।
9. जब तक authorised और approved procedure के अनुसार जरूरी न हो, sensor bypass या zone disable न करें।
10. Testing के बाद system को normal monitoring state में वापस लाएँ।
11. Confirm करें कि सभी जरूरी zones और alarm outputs enabled हैं तथा कोई unresolved fault नहीं है।

2. Test results, faults, corrective actions और temporary impairment record करें तथा responsible person को सूचित करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Settings बदलने, zones isolate करने या protected systems reset करने का काम केवल authorised और trained personnel करें।
- Genuine alarm को नजरअंदाज न करें और पुष्टि के बिना उसे test न मानें।
- Site emergency plan follow करें और जरूरत होने पर evacuate करें।
- Authorised और safe होने के बिना power disconnect न करें, batteries न निकालें और electrical compartments न खोलें।
- Safety-critical alarm system में समस्या हो तो responsible person को तुरंत सूचित करें और approved temporary safeguards लागू करें।
- Alarm का कारण जाँचे बिना reset या silence न करें; ऐसा केवल site procedure की अनुमति पर करें।

देखभाल और रखरखाव

- Panel enclosure, indicators, labels और accessible cables की नियमित जाँच करें।
- Manufacturer और applicable requirements के अनुसार backup batteries तथा alarm functions test करें।
- Panel को साफ, सूखा, unobstructed और authorised responders के लिए accessible रखें।
- Event logs review करें और बार-बार आने वाले faults जल्दी resolve करें।
- Wiring faults, battery failures या लगातार system errors के लिए qualified servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- कारण जाँचे बिना alarm silence या reset करना।
- Maintenance या testing के बाद zone को disabled छोड़ देना।
- Fault indicators या low backup-battery warning को नजरअंदाज करना।
- प्रभावित लोगों को सूचित किए या emergency monitoring से coordinate किए बिना alarm test करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।