Egg Washer



Category: **Animal Husbandry & Dairy** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Egg Washer

इसका उपयोग किस लिए होता है

Egg washer equipment तथा facility के लिए designed controlled washing process से eggs की surface dirt हटाती है। सही water conditions, approved cleaning agents, gentle handling और hygienic drying से contamination तथा egg damage कम करने में मदद मिलती है।

मुख्य भाग

- Egg infeed conveyor या loading rack
- Wash chamber और spray nozzles या brushes
- Water supply, valves और temperature controls
- Approved detergent dosing system, जहाँ fitted हो
- Rinse section और drainage system
- Outfeed conveyor, guards और control panel

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि washer eggs के type तथा facility की food-safety process के लिए approved है।
2. Wash chamber, brushes, nozzles, conveyors, guards, hoses तथा drainage system में damage या residue inspect करें।
3. Verify करें कि water supply egg washing के लिए facility की approved quality तथा temperature requirements पूरी करती है।
4. केवल equipment तथा process के लिए approved cleaning agents उपयोग करें और specified concentration तथा instructions follow करें।
5. Check करें कि drainage clear है और washed eggs बिना recontamination के next approved drying या handling stage तक पहुँच सकते हैं।
6. Clean protective clothing पहनें और handwashing, biosecurity तथा egg-handling procedures follow करें।

उपयोग कैसे करें

1. Brushes, guides या अन्य moving components adjust करने से पहले power बंद करके isolate करें।
2. Validated facility procedure तथा equipment instructions के अनुसार water temperature, flow rate और cleaning-agent concentration set करें।
3. Eggs load करने से पहले confirm करें कि spray system, brushes तथा drainage सही काम कर रहे हैं।
4. Approved control से washer चालू करें और system को required operating conditions तक पहुँचने दें।
5. Eggs को सही orientation में infeed conveyor पर रखें और crowding या impact से बचें।
6. Eggs को controlled rate से feed करें ताकि washing action intended surfaces तक पहुँचे और excessive friction न हो।

7. Operation के दौरान water temperature, flow, detergent dosing, brush movement तथा drainage monitor करें।
8. Washed eggs में remaining soil, cracks, damaged shells तथा residue inspect करें और site rejection criteria follow करें।
9. Water conditions approved limits से बाहर हों, nozzle block हो, leak हो या eggs damage हों तो machine रोकें।
10. Dirty wash water को clean eggs या downstream handling areas contaminate न करने दें।
11. Batch पूरा होने पर infeed रोकें और approved shutdown तथा draining procedure follow करें।
12. Sanitation schedule के अनुसार retained debris हटाएँ और chamber, brushes, nozzles तथा conveyors साफ करें।
13. Required operating checks, cleaning completion और rejected eggs या process deviations record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Egg washer केवल trained personnel operate तथा clean करें।
- केवल approved water conditions और cleaning agents उपयोग करें; unsuitable washing contamination risk बढ़ा सकती है या egg shells damage कर सकती है।
- Machine चलते समय hands को moving brushes, rollers तथा conveyors से दूर रखें।
- Blocked nozzles साफ करने, debris हटाने या moving parts की servicing से पहले power बंद करके isolate करें।
- Electrical controls में पानी जाने से रोकें और wet areas के लिए required electrical protection उपयोग करें।
- Cleaning chemicals संभालते समय appropriate gloves तथा eye protection पहनें और safety labels follow करें।
- Broken eggs तथा contaminated wash water को facility की hygiene और waste procedures के अनुसार handle करें।

देखभाल और रखरखाव

- Required frequency पर chamber, brushes, nozzles, conveyors तथा contact surfaces clean और sanitise करें।
- Brushes, seals, hoses, valves तथा spray nozzles में wear, leaks या blockage inspect करें।
- Water temperature controls, detergent dosing तथा drainage performance नियमित जाँचें।
- Approved products और methods से scale तथा deposits हटाएँ।
- Water temperature fluctuate हो, spray coverage uneven हो या shell damage बढ़े तो servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Process के लिए unapproved water conditions या cleaning agents उपयोग करना।
- Infeed को overload करना जिससे eggs आपस में टकराएँ या crack हों।
- Dirty water या contaminated surfaces को washed eggs के संपर्क में आने देना।
- Moving parts सक्रिय रहते machine साफ करना या blockage हटाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।