Jute Fibre Straightening Machine



Category: **Sewing, Textile & Handicraft** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Jute Fibre Straightening Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Jute fibre straightening machine का उपयोग जूट के रेशों को सीधा और व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, ताकि आगे spinning या product manufacturing की जा सके। रेशों को समान रूप से align करें और मशीन में blockage तथा fibre damage से बचें।

मुख्य भाग

- Machine frame और feed table
- Feed rollers या fibre guides
- Straightening combs या rollers
- Drive motor और transmission
- Speed controls और emergency stop
- Protective guards और fibre collection area

शुरू करने से पहले

1. Operating manual पढ़ें और पुष्टि करें कि machine इस्तेमाल किए जाने वाले jute fibres के लिए उपयुक्त है।
2. Feed rollers, combs, guides, guards, belts और electrical connections में damage जाँचें।
3. Machine मजबूती से लगी हो और सभी protective covers लगे हों।
4. Feed area और discharge path से पुराना material तथा रुकावटें हटाएँ।
5. Jute fibres से पत्थर, धातु के टुकड़े, strings और अन्य बाहरी वस्तुएँ हटाएँ।
6. उपयुक्त eye protection, शरीर से फिट कपड़े और dust होने पर respiratory protection पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Guides adjust करने या moving parts जाँचने से पहले power बंद करके isolate करें।
2. Fibres की condition और machine instructions के अनुसार feed guides तथा operating speed सेट करें।
3. Discharge और fibre collection areas तैयार होने की पुष्टि करें।
4. Approved procedure से machine चालू करें और असामान्य आवाज या vibration देखें।
5. थोड़ी मात्रा में jute fibres को feed area में समान रूप से डालें।
6. Material को जबरदस्ती डाले बिना rollers या combing mechanism को fibres सीधा करने दें।
7. Output और machine load देखते हुए feed धीरे-धीरे बढ़ाएँ।
8. Output में knots, असमान alignment, ज्यादा टूट-फूट या blockage जाँचें।
9. Fibres rollers में लिपटें या feed अनियमित हो तो machine रोकें।
10. Blockage हटाने से पहले power isolate करें और सभी moving parts के रुकने की प्रतीक्षा करें।
11. Processed fibres इकट्ठा करें और उनकी समानता तथा damage जाँचें।
12. Machine बंद करें और approved method से fibre residue साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Machine केवल प्रशिक्षित operator चलाएँ।
- Feed rollers, combs, belts या अन्य moving parts में हाथ न डालें।
- Guards गायब हों या safety controls खराब हों तो machine न चलाएँ।
- लंबे बाल बाँधें और ढीले कपड़े, jewellery या लटकती accessories से बचें।
- फँसे fibres निकालने या adjustment तथा maintenance से पहले power isolate करें।
- Fine fibres या dust बनने पर उचित dust protection और ventilation रखें।

देखभाल और रखरखाव

- काम के बाद feed table, rollers और collection area से fibre waste हटाएँ।
- Combs, rollers, belts और guards में घिसाव या damage नियमित जाँचें।
- Manual के अनुसार केवल निर्धारित points पर lubrication करें।
- Electrical components सूखे रखें और ventilation openings साफ करें।
- Faults दर्ज करें और maintenance schedule के अनुसार servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- एक बार में बहुत अधिक fibres डालकर machine overload करना।
- कठोर बाहरी वस्तुओं वाले fibres डालकर rollers या combs को नुकसान पहुँचाना।
- Machine चलते समय फँसे fibres खींचकर निकालना।
- Damaged guards या घिसे feed components के साथ machine चलाना।
- Uneven output, अधिक vibration या बार-बार blockage को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।