Packaging Machine



Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Ice Bar Packaging machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Ice Bar Packaging Machine उपयुक्त packaging material में ice bars को wrap या seal करती है। सही उपयोग से product की hygiene, package की मजबूती और sealing की quality बनी रहती है।

मुख्य भाग

- Packaging material roll, film holder या feed arrangement पहचानें।
- Product feeding area और guiding mechanism पहचानें।
- Sealing jaws, heat-sealing unit या closure mechanism पहचानें।
- उपलब्ध cutting blade या package अलग करने वाले mechanism को पहचानें।
- Packaged products के लिए conveyor या discharge tray पहचानें।
- Control panel, temperature setting और speed controls पहचानें।
- Emergency stop buttons, guards और electrical isolation points पहचानें।

शुरू करने से पहले

1. Operating instructions पढ़ें और उपयोग से पहले supervised training लें।
2. हाथ धोएँ और food packaging की जरूरी hygiene procedures अपनाएँ।
3. Electrical cables, guards, sealing surfaces और cutting components में खराबी जाँचें।
4. सुनिश्चित करें कि packaging material food-grade और product के लिए उपयुक्त है।
5. Film roll सही तरीके से लगा है और aligned है, जाँचें।
6. निर्माता के निर्देशों के अनुसार sealing temperature और speed settings जाँचें।
7. Working area साफ, सूखा और रुकावटों से मुक्त रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Film लगाने या adjustment से पहले machine बंद करके power अलग करें।
2. Packaging film को निर्देशित दिशा में लगाएँ और feed path सही align करें।
3. Instructions के अनुसार film को guides और sealing mechanism से गुजारें।
4. सभी guards बंद करें और emergency stop तक पहुँच सुनिश्चित करें।
5. Machine चालू करें और sealing unit को निर्धारित temperature तक गर्म होने दें।
6. एक test package बनाकर seal quality और cutting alignment जाँचें।
7. Approved feeding method से ice bars को निर्धारित area में डालें।
8. काम के दौरान film movement, package alignment और sealing की consistency देखें।
9. Package jam होने, seal खराब होने या film गलत चलने पर feeding रोकें।
10. Jam हटाने या सफाई से पहले machine बंद करके power अलग करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- गर्म sealing jaws और cutting blades से उँगलियाँ दूर रखें।
- Guards को bypass न करें और moving feed mechanism में हाथ न डालें।
- Film बदलने, jam हटाने या servicing से पहले electrical power अलग करें।
- Machine बंद होने के बाद गर्म parts संभालते समय heat-resistant protection इस्तेमाल करें।
- Control panel और electrical connections को सूखा रखें।
- Food hygiene अपनाएँ और खराब या गलत seal वाले packages अलग करें।

देखभाल और रखरखाव

- Power अलग करें और cleaning से पहले sealing components को ठंडा होने दें।
- Packaging scraps और product residue को approved तरीके से हटाएँ।
- Sealing surfaces, blades, film guides और guards की घिसावट जाँचें।
- Unused packaging material को साफ, सूखी और सुरक्षित जगह पर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Packaging film को गलत दिशा में लगाना या सही alignment न करना।
- गलत sealing settings से कमजोर या जली हुई seal बनाना।
- Power अलग किए बिना machine के अंदर हाथ डालना।
- दूषित material या खराब seals से ice bars पैक करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।