Puffing Machine



Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Flaking / Puffing Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Flaking या Puffing Machine नियंत्रित heat, pressure या mechanical action से उपयुक्त grains और food materials को process करती है। Machine के design के अनुसार इससे flakes या puffed products तैयार होते हैं।

मुख्य भाग

- Feed hopper या material loading opening पहचानें।
- Design के अनुसार heating chamber, roasting section या pressure vessel पहचानें।
- Product बनाने वाले rollers, dies या expansion chamber पहचानें।
- उपलब्ध motor, drive mechanism और transmission components पहचानें।
- उपलब्ध temperature, pressure और speed controls पहचानें।
- Discharge outlet और product collection tray पहचानें।
- Protective guards, emergency stop और cleaning access points पहचानें।

शुरू करने से पहले

1. Operating instructions पढ़ें और उपयोग से पहले supervised training लें।
2. Frame, guards, electrical connections और moving parts में नुकसान जाँचें।
3. सुनिश्चित करें कि machine चुने हुए grain या food material के लिए उपयुक्त है।
4. Food-contact surfaces साफ और सूखी करें तथा collection containers तैयार रखें।
5. उपलब्ध heating system, pressure indicators और safety devices जाँचें।
6. सुनिश्चित करें कि ventilation और dust control की उचित व्यवस्था है।
7. जरूरत के अनुसार protective कपड़े, hair covering और heat-resistant protection पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. जाँचें कि machine साफ, सही assembled और उपयोग के लिए तैयार है।
2. Material और product के अनुसार उपयुक्त operating settings चुनें।
3. तैयार grain या food material की निर्धारित मात्रा feed hopper में डालें।
4. सभी covers बंद करें और protective guards सही लगाएँ।
5. निर्माता की प्रक्रिया के अनुसार machine चालू करें।
6. Heating या processing system को निर्धारित operating condition तक पहुँचने दें।
7. Material धीरे-धीरे feed करें और product formation तथा discharge देखते रहें।
8. Feed rate या settings केवल operating instructions के अनुसार बदलें।
9. असामान्य आवाज, overheating, blockage या अनियमित product formation पर feeding रोकें।
10. Machine खोलने या फँसा material निकालने से पहले power अलग करें।
11. तैयार product को साफ container में इकट्ठा करें और सुरक्षित तरीके से ठंडा करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Rollers, dies, गर्म surfaces और moving feed mechanisms से हाथ दूर रखें।
- Pressurised chamber कभी न खोलें और pressure-relief devices को bypass न करें।
- गर्म material के छींटों या बाहर निकलने के खतरे पर heat-resistant gloves और eye protection पहनें।
- Blockage हटाने, सफाई या internal adjustment से पहले power अलग करें।
- खराब guards या safety controls के साथ machine न चलाएँ।
- Machine और material के लिए निर्धारित moisture, temperature और pressure limits मानें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning से पहले power अलग करें और गर्म components को ठंडा होने दें।
- Approved cleaning tools से grain residue और food deposits हटाएँ।
- Rollers, dies, guards और seals में घिसावट या नुकसान जाँचें।
- निर्माता के निर्देशों के अनुसार lubrication और servicing करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Hopper में जरूरत से ज्यादा material डालकर uneven processing या blockage करना।
- चुने हुए grain के लिए गलत moisture level या settings इस्तेमाल करना।
- सुरक्षित shutdown और cooling से पहले गर्म या pressurised parts खोलना।
- Moving parts के पास सफाई करना या machine में food residue छोड़ना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Prepared by - Subodh Kumar