Weighing and Filling Machine



Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Weighing and Filling Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

वेटिंग और फिलिंग मशीन उत्पाद की निर्धारित मात्रा मापकर कंटेनर या पैकेट में भरती है। सही कैलिब्रेशन, उत्पाद सेटिंग और फिलिंग कंट्रोल से पैक का वजन समान रहता है और सामग्री की बर्बादी कम होती है।

मुख्य भाग

- प्रोडक्ट हॉपर या सप्लाई टैंक
- वेटिंग प्लेटफॉर्म, लोड सेल या वेटिंग बकेट
- फिलिंग नोजल या डिस्चार्ज गेट
- ऑगर, पंप या वाइब्रेटरी फीडर जैसा फीडिंग मैकेनिज्म
- कंट्रोल पैनल और लक्ष्य वजन सेटिंग
- कंटेनर होल्डर, कन्वेयर और सुरक्षा गार्ड

शुरू करने से पहले

1. निर्देश पढ़ें और पुष्टि करें कि मशीन उत्पाद तथा कंटेनर के लिए उपयुक्त है।
2. हॉपर, वेटिंग सिस्टम, फिलिंग नोजल, कन्वेयर, गार्ड और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में नुकसान जाँचें।
3. आवश्यक स्वच्छता प्रक्रिया के अनुसार उत्पाद संपर्क सतहें साफ और सैनिटाइज करें।
4. स्वीकृत टेस्ट वेट या निर्धारित विधि से वेटिंग सिस्टम का कैलिब्रेशन जाँचें।
5. उत्पाद के अनुसार लक्ष्य वजन, स्वीकार्य अंतर, फीड स्पीड और फिलिंग मोड सेट करें।
6. सुनिश्चित करें कि कंटेनर साफ, सही स्थिति में और फिलिंग विधि के अनुकूल हैं।

उपयोग कैसे करें

1. स्वीकृत उत्पाद को हॉपर या सप्लाई टैंक में निर्धारित क्षमता से अधिक भरे बिना डालें।
2. मशीन चालू करें और निर्देशों के अनुसार वेटिंग सिस्टम को स्थिर होने दें।
3. खाली वेटिंग प्लेटफॉर्म या कंटेनर की स्थिति में जरूरी जीरो या टेयर फंक्शन चलाएँ।
4. खाली कंटेनर को निर्धारित फिलिंग स्थान पर रखें या पहुँचाएँ।
5. स्वीकृत कंट्रोल या ऑटोमैटिक क्रम से फिलिंग चक्र शुरू करें।
6. उत्पाद के प्रवाह पर नजर रखें और लक्ष्य मात्रा पर मशीन के रुकने या धीमा होने की पुष्टि करें।
7. मशीन डिस्प्ले या स्वीकृत जाँच स्केल से भरे कंटेनर का वजन जाँचें।
8. बार-बार जाँच में एक जैसी त्रुटि मिलने पर ही अधिकृत सीमा के भीतर सेटिंग बदलें।
9. भरा कंटेनर हटाएँ और अगले स्वीकृत पैकेजिंग या निरीक्षण चरण में भेजें।
10. उत्पादन पूरा होने पर मशीन रोकें, बिजली अलग करें और उत्पाद संपर्क भाग साफ करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- चलते कन्वेयर, ऑगर, पंप और फिलिंग मैकेनिज्म से हाथ दूर रखें।
- सुरक्षा गार्ड को बायपास न करें और मशीन चलते समय हॉपर में हाथ न डालें।
- रुकावट हटाने, भाग बदलने या चलते भाग साफ करने से पहले बिजली अलग करें।
- भारी उत्पाद कंटेनर या सप्लाई बैग उठाते समय सुरक्षित उठाने की विधि अपनाएँ।
- उत्पाद बदलते समय खाद्य स्वच्छता और एलर्जेन नियंत्रण प्रक्रिया का पालन करें।
- लोड सेल, गार्ड, कंट्रोल या इमरजेंसी स्टॉप खराब हो तो मशीन न चलाएँ।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद हॉपर, नोजल, वेटिंग बकेट और अन्य उत्पाद संपर्क भाग साफ करें।
- लोड सेल, फीड मैकेनिज्म, सील और नोजल में घिसाव या जमाव जाँचें।
- निर्धारित समय पर और मेंटेनेंस या मशीन स्थान बदलने के बाद वजन की सटीकता जाँचें।
- जरूरत के अनुसार कैलिब्रेशन, वजन में अंतर, सफाई और मेंटेनेंस दर्ज करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- टेयर या जीरो सेट न करने से हर पैकेट का वजन गलत हो सकता है।
- बिना सत्यापन सेटिंग बदलने से अधिक या कम फिलिंग हो सकती है।
- नोजल के आसपास उत्पाद जमने से प्रवाह और फिलिंग की सटीकता प्रभावित हो सकती है।
- कैलिब्रेशन में बदलाव नजरअंदाज करने से गलत वजन वाले पैकेट और सामग्री की हानि हो सकती है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।