

NLradar - toetsenkaart

Uitgebreide uitleg: NLradar_Toetsenbediening.pdf

Producten	
Z	Reflectiviteit (Z)
A	Pseudo-CAPPI
M	Maximum reflectiviteit (Zmax)
H	Center of mass height (CMH)
R	Neerslagintensiteit (RI)
E	Echo top height (ETH)
ALT+E	Echo base height
L	Verticaal geïntegreerd water (VIL)
ALT+L	VIL-dichtheid (VILD = VIL/ETH)
V	Radiale snelheid
U, dan V	Ongefilterde radiale snelheid
S	Storm-relatieve snelheid (SRV)
W	Spectrum width
P	Differentiële fase (PhiDP)
K	Specifieke differentiële fase (KDP)
C	Correlatiecoëfficiënt (CC)
D	Differentiële reflectiviteit (ZDR)
X	Lineaire depolarisatieratio (LDR)
Q	Signal quality index (SQI)
T	Clutter correction (CCOR)
Y	Clutter phase alignment (CPA)
I	Clutter indicator (CI)
G	PolRGB-composiet (R = Z, G = CC, B = ZDR)
J	Hydrometeorenclassificatie (HCLASS)
O	Geschatte maximale hagelgrootte (MESH)
B	Kans op zware hagel ≥ 19 mm (POSH)
U, dan H	Kans op hagel, alle groottes (POH)
ALT+S	Severe Hail Index (SHI)
ALT+Z	ZDR-kolomdiepte boven het 0 °C-niveau
Navigatie	
Rechts / Links	Eén tijdstap vooruit / terug
SHIFT+Rechts / Links	60 minuten vooruit / terug
, (komma) / . (punt)	Doorlopend terug / vooruit in de tijd (aan/uit)
SPATIE	Animatie starten/stoppen
END / SHIFT+END	Naar de meest recente data (met / zonder downloaden)
Backspace / SHIF T+Backspace	Terug naar de vorige radar en dataset
CTRL+SPATIE	Door cases lopen (casedatabank)
SHIFT+SPATIE	Animatie binnen de huidige case
CTRL+SHIFT+SP ATIE	Animatie doorlopend over meerdere cases
CTRL+Enter	Naar volgende case
CTRL+Rechts / Links	Volgende / vorige case
CTRL+Backspace	Terug naar vorige case
Elevatiehoek en panelen	
1 t/m 9, 0	Elevatiehoek 1 t/m 10 (actief paneel)
SHIFT+1 t/m 5	Elevatiehoek 11 t/m 15
Omhoog / Omlaag	Eén elevatiehoek omhoog/omlaag (alle panelen)
SHIFT+Omhoog / Omlaag	Eén elevatiehoek omhoog/omlaag (actief paneel)
ALT+1, 2, 3, 4, 6, 8, 0	1, 2, 3, 4, 6, 8 of 10 panelen
SHIFT+N / A / R / C	Paneelmodus: Normal / All / Row / Column
F1 t/m F12	Opgeslagen paneelconfiguratie 1-12 laden
SHIFT+F1 t/m F12	Huidige configuratie opslaan als 1-12
ALT+F1	Overzicht van alle opgeslagen configuraties
Product-instellingen	
SHIFT+U	Ongefilterd/gefilterd product wissen
SHIFT+P	Polarisatie H/V wissen
SHIFT+V	Dealiasing aan/uit (snelheid)
ALT+V	Dealiasing-instellingen
SHIFT+Q	Parameter van ETH, PCAPPI, Zmax, VIL en CMH wijzigen
SHIFT+I	Interpolatie aan/uit
SHIFT+Z	Radarbeeld verbergen/tonen
ALT+M	MESH-kalibratie: Witt 1998 (standaard), Murillo & Homeyer P75, Murillo & Homeyer P95, of Witt 1998 S-band (ongecorrigeerd)
ALT+W	Handmatige keuze van het sondeerstation voor het temperatuurprofiel
ALT+C	C-band-verzwakkingscorrectie (ZPHI) aan/uit voor MESH, POSH, POH, SHI en HCLASS
Radar en dataset	
SHIFT+D	Dataset wisselen (Z/V)
CTRL+D	Directorystructuur wisselen (bijv. lange/korte range)
CTRL+P	Productversie wisselen
SHIFT+S / E / H	Scankeuze op basis van scannummer / elevatiehoek / hoogte
N	Automatisch de dichtstbijzijnde radar (aan/uit)
ALT+N	Radarbanden die meetellen voor de dichtstbijzijnde radar
CTRL+1 t/m 0	Naar de 1e t/m 10e dichtstbijzijnde radar
Weergave	
HOME / SHIFT+HOME	Weergave resetten (met / zonder zoom)
CTRL+HOME	Alleen de zoom resetten
F	Storm-following view aan/uit
SHIFT+F	Volledig scherm aan/uit
ALT+A	Beschikbare archiefdagen tonen
ALT+P	Scanhoek, bereik en Nyquist-snelheid van de scans tonen
CTRL+S	Figuur opslaan
CTRL+ALT+S	Doorlopend figuren opslaan (aan/uit)
CTRL+SHIFT+S	Figuren toevoegen aan animatie / animatie opslaan
Dwarsdoorsnede (Z en V)	
SHIFT+klik, SHIFT+klik F2	Begin- (A) en eindpunt (B) van de doorsnedelijnen tekenen Dwarsdoorsnede tonen/verbergen in alle panelen met Z of V
Knop "X-section"	Rechtsboven in een paneel: dwarsdoorsnede voor dat paneel A-B-lijn wissen
Delete	
3D-viewer: op de kaart	
CTRL+SHIFT + slepen	Gebied tekenen voor de 3D-weergave: rechthoek, of de ellips daarbinnen (zie Settings)
CTRL+SHIFT+4	3D-venster openen
CTRL+SHIFT+Delete	Getekend gebied wissen
3D-viewer: in het 3D-venster	
A	Automatisch met de tijd meelopen (aan/uit)
Rechts / Links	Eén scan vooruit / terug
M	Wisselen tussen MIP en translucient (niet bij PolRGB)
P	Puntenwolk aan/uit (bij PolRGB: wisselen tussen RGB-MIP en puntenwolk)
T	Labels aan/uit
B	Kader met maatstreepjes aan/uit
R	Camera resetten
S	Schermafbeelding opslaan
J	Video exporteren (tijd + camerarotatie)
H	Toetsenoverzicht tonen