

	PROCEDIMIENTO	Código : CVF-PR-003
	PROYECCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA NO FACTURADA	Versión : 03 Aprobado : CSIG Fecha : 08/01/2026 Página : 1 de 10

Dueño del proceso Nivel 0:	<u>Gerente Comercial</u>
Nombre del proceso Nivel 1:	<u>Facturación y Cobranza (O1 – 4)</u>
Nombre del proceso Nivel 2:	<u>Facturación (O1 – 4 – 1)</u>

PROCEDIMIENTO DE PROYECCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA NO FACTURADA

	<u>Responsable</u>	<u>Fecha</u>
Elaborado por:	Supervisor - Procesos de Facturación	03/12/2025
Revisado por:	Jefe de Ventas	07/01/2026
	Gerente Comercial	07/01/2026
Homologado por:	Especialista en Sistemas de Gestión	07/01/2026
Aprobado por:	Comité del Sistema Integrado de Gestión	08/01/2026

	PROCEDIMIENTO	Código : CVF-PR-003
	PROYECCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA NO FACTURADA	Versión : 03 Aprobado : CSIG Fecha : 08/01/2026 Página : 2 de 10

<u>Control de cambios</u>		
<u>Versión</u>	<u>Descripción del cambio</u>	<u>Fecha de aprobación</u>
<u>00</u>	• <u>Versión inicial del documento</u>	<u>17/12/2015</u>
<u>01</u>	• <u>Cálculo de consumo proyectado</u>	<u>19/06/2017</u>
<u>02</u>	• <u>Ejemplos para el cálculo de la proyección de energía con tarifa BT5B</u>	<u>29/12/2023</u>
<u>03</u>	• <u>Adición del monto de Alumbrado Público al formato de proyección de energía no facturada</u>	<u>08/01/2026</u>

<u>Documento de aprobación</u>	<u>Fecha</u>
<u>Acta de comité SIG</u>	<u>08/01/2026</u>

	PROCEDIMIENTO	Código : CVF-PR-003
	PROYECCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA NO FACTURADA	Versión : 03 Aprobado : CSIG Fecha : 08/01/2026 Página : 3 de 10

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Proceso cuyo objetivo es contar con la Proyección del Consumo de Energía de los clientes con fines de provisión de la energía no facturada con fines contables, al cierre de un ejercicio determinado.

2. DEFINICIONES

- 2.1. **Pliego Tarifario:** Resumen de tarifas y costos por todos los conceptos que se emiten para cada sector eléctrico de acuerdo a la normatividad vigente emitida por resolución de la Gerencia General de acuerdo a las resoluciones de OSINERG.
- 2.2. **Parámetros de Facturación:** Valores calculados a partir de los pliegos tarifarios vigentes y que se ingresan al sistema para el cálculo de la facturación.
- 2.3. **Proyección de Energía no Facturada:** Estimación del monto por energía a facturar al cierre de un periodo y/o campaña, basada en una estadística de consumo por cliente. Esta será en base al consumo de energía de los 3 últimos meses.

3. MARCO NORMATIVO Y/O DOCUMENTOS RELACIONADOS

- 3.1. CVF-PR-001 Facturación
- 3.2. Ley de Concesiones Eléctricas N° 25844
- 3.3. Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos
- 3.4. Resolución N° 206-2013-OS/CD Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicación de las Tarifas a Usuario Final
- 3.5. Ley 27510: Fose: Fondo de Compensación Social Eléctrica
- 3.6. Ley 31429: Ley que modifica los artículos 1, 2 y 3 e incorpora el artículo 3ª en la Ley FOSE.
- 3.7. **RCD OSINERGMIN N° 236-2023-OS/CD: "Procedimiento de Aplicación del Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE)"**
- 3.8. **Alumbrado Público por aplicación del artículo 184° del RLCE y modificatorias**

4. RECURSO HUMANOS Y RESPONSABILIDADES

- 4.1. El Comité del Sistema Integrado de Gestión (CSIG) es responsable de la aprobación del Presente Procedimiento.
- 4.2. El Supervisor Comercial, los que hagan sus veces en el ámbito de la empresa, es (son) el(los) responsable(s) de realizar la proyección de consumo de energía.
- 4.3. El Jefe de Ventas o el que haga sus veces es el responsable verificar el cumplimiento del presente procedimiento.

5. INFRAESTRUCTURA RECURSOS Y AMBIENTE

- 5.1. SIELSE
- 5.2. Oficinas / Zona de Concesión de Electro Sur Este S.A.A.

6. DESARROLLO

La proyección está en base al consumo de energía facturado de los 3 últimos periodos o meses.

En el caso que algún periodo este con "tipo lectura" que represente promedio; el consumo asignado para la proyección será con el promedio calculado por el SIELSE para dicho periodo, es decir el promedio de consumo de los últimos seis periodos con lectura valida.

	PROCEDIMIENTO		Código : CVF-PR-003
	PROYECCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA NO FACTURADA		Versión : 03 Aprobado : CSIG Fecha : 08/01/2026 Página : 4 de 10

Administrador de Clientes

Archivo Edición Ir Ayuda

Consultar Duplicado Reclamo No Entrega RSP Pagos BT7 BT8 FISE Modificar Datos Suministro

Generales

Otros Datos

Cuenta Corriente

Contratos

Observaciones

Cortes y Reconexiones

Comprobantes

Cobranza

Facilidades

Reclamos

Modificaciones

Ordenes de Trabajo

Refacturaciones

Ponderación Tarifas

Movimientos

PAES

Lecturas

Devoluciones

Distribuciones de Pago

Supervisión Suministro

Código : 10010102080 Estado : NORMAL Sucursal : Cusco Tipo Suministro : Comercial

Ruta : 001-09-50-000040 Situación : NO DETERMINADO Zona : ZONA 1B Período Act. : 202307

NTCSE : 0010102080 Clase : NORMAL Teléfono : Celular : 953786482 EMail :

Tarifa : BT5 Residencial Tipo Corte : SIN CORTE RUC : DNI : Dirección Eléctrica : QU02108402 Usuarios Colectivos :

Nombre : ALEGRIA A., EFRAIN

Dirección Predio : ASOC.J.C.MARIATEGUI B-1

Dirección Entrega : ASOC.J.C.MARIATEGUI B-1

Departamento : CUSCO/CUSCO/WANCHAQ

ENERGIZADO

NO SE HA REGISTRADO INTERRUPCIONES EN EL SERVICIO. EL SUMINISTRO CUENTA CON SERVICIO NORMAL

Periodos Consulta : 12 Ventana aparte Reporte Nuevo registro Editar registro EA a Cuenta Reporte Detallado Detalle Calculo de Interes Facilidad

Periodo	Tarifa	Estado Suministro	RE	Factor	Fecha Lectura	Tipo Lectura	Kw EA a Cuenta	EA	C_EA	F_EA	M_EA	M_Potencia	M_CF
202307	BT5	NORMAL	☐	1.000	27/07/2023 00:00	INA	155	22.715.00	155.00	155.00	122.15	0.00	4.08
202306	BT5	NORMAL	☒	1.000	27/06/2023 00:00	OK_	0	22.715.00	463.00	153.00	120.95	0.00	4.09
202305	BT5	NORMAL	☐	1.000	27/05/2023 00:00	INA	310	22.252.00	155.00	155.00	123.45	0.00	4.13
202304	BT5	NORMAL	☐	1.000	27/04/2023 00:00	INA	155	22.252.00	155.00	155.00	124.95	0.00	4.11
202303	BT5	NORMAL	☐	1.000	29/03/2023 00:00	OK_	0	22.252.00	134.00	134.00	108.91	0.00	4.13
202302	BT5	NORMAL	☐	1.000	27/02/2023 00:00	OK_	0	22.118.00	642.00	141.00	115.35	0.00	4.12
202301	BT5	NORMAL	☐	1.000	27/01/2023 00:00	INA	501	21.476.00	167.00	167.00	139.23	0.00	4.09
202212	BT5	NORMAL	☐	1.000	28/12/2022 00:00	INA	334	21.476.00	167.00	167.00	139.61	0.00	4.10
202211	BT5	NORMAL	☐	1.000	26/11/2022 00:00	INA	167	21.476.00	167.00	167.00	138.36	0.00	4.17
202210	BT5	NORMAL	☐	1.000	26/10/2022 00:00	OK_	0	21.476.00	154.00	154.00	123.42	0.00	4.41
202209	BT5	NORMAL	☐	1.000	27/09/2022 00:00	OK_	0	21.322.00	663.00	129.00	103.11	0.00	4.41
202208	BT5	NORMAL	☐	1.000	26/08/2022 00:00	INA	534	20.659.00	178.00	178.00	142.22	0.00	4.39

6.1. Cálculo del consumo proyectado

BT5B:	Ejm. Saldos al:	30/06/2023		Días transcurridos	90	
				Días proyectados	4	
Ejm. SUM. 10010102080, Zona 1B						
	CEA 202303	CEA 202304	CEA 202305	CEA 202306	CEA 3 meses	Cons_proy Total
Consumo	134	155	155	153	463	20.58
Cronograma	29/03/2023	27/04/2023	27/05/2023	27/06/2023		

Consumo de energía facturado total = Consumo (n) + Consumo (n-1) + Consumo (n-2)

Dónde: n = es el periodo o mes de referencia en el cual se está proyectando

Consumo de energía por día = Consumo de energía facturado total / Nro. Días transcurridos

Dónde: Días transcurridos = diferencia entre las fechas de lectura del periodo (n) y (n-3)

Consumo de energía proyectado = Consumo de energía por día x días proyectados

Dónde: Días proyectados = última fecha del periodo (n) – fecha de lectura del suministro según cronograma comercial en el periodo (n) más 1.

Ejemplo:

Días proyectados = 30/06/2023 – 27/06/2023 + 1 = 4 días.

$$\text{Cons. Proyc} = \frac{\text{Cons. mes (n)} + \text{Cons. mes (n - 1)} + \text{Cons. mes (n - 2)}}{\text{F. lect mes (n) - F. lect mes (n - 2)}} \times \text{Díasproyectados}$$

6.2. Monto por energía proyectada

El cálculo del monto de la energía proyectada está en función al último pliego tarifario vigente al periodo (n) por sector típico i/o sistema eléctrico.

Por otro lado, para las tarifas residenciales en baja tensión se aplica el **FOSE de acuerdo a la Resolución OSINERGMIN N° 236-2023-OS/CD** y el MCTER.

	PROCEDIMIENTO	Código : CVF-PR-003
	PROYECCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA NO FACTURADA	Versión : 03 Aprobado : CSIG Fecha : 08/01/2026 Página : 5 de 10

Para el caso de los clientes en la tarifa BT5B-No-Residencial, al consumo proyectado se aplica el precio correspondiente para la tarifa; no habiendo distinción alguna según el rango de consumo que hubiera podido tener.

Por otro lado, para los clientes con tarifa BT5B - Residencial, es importante aclarar que el monto proyectado de energía es calculado en base al consumo en el mes (n) y el pliego tarifario vigente.

- Para consumos menores a 30 kWh:

$$SI(Cons. mes(n)) \leq 30 \rightarrow Mont. energ. proy. = Cons. proy. \times TarifaVigente_{P30}$$

$$TarifaVigente_{P30} = \text{Cargo por energía activa primeros 30 kWh} = 0.5522 \text{ ctm. S./kW.h}$$

- Para consumos entre 31 y 140 kWh:
En estos casos se tienen dos montos parciales proyectados:

a) Monto proyectado primeros 30 kWh.

$$SI(Cons. mes(n) \leq 140 \rightarrow Mont. energ. proy. = (TarifaVigente_{P30} \times (30 \times \frac{Cons. proy.}{Cons. mes(n)}))$$

$$TarifaVigente_{P30} = \text{Cargo por energía activa primeros 30 kWh}$$

$$(Ejm. 0.5522 \text{ ctm. S./kW.h})$$

b) Monto proyectado de 31 a 140 kWh.

$$SI(Cons. mes(n) \leq 140 \rightarrow Mont. energ. proy. = (TarifaVigente_{31-140} \times ((Cons. mes(n) - 30) \times \frac{Cons. proy.}{Cons. mes(n)}))$$

$$TarifaVigente_{31-140} = \text{Cargo por energía activa exceso de 30 kWh}$$

$$(Ejm. 0.7888 \text{ ctm. S./kW.h})$$

- Para consumos mayores a 140 kWh:

$$SI(Cons. mes(n) > 140 \rightarrow Mont. energ. proy. = (TarifaVigente_{M140} \times Cons. proy.)$$

$$TarifaVigente_{M140} = \text{Cargo por energía activa}$$

$$(Ejm. 0.8164 \text{ ctm. S./kW.h})$$

Para clientes con tarifa BT5B NO RESIDENCIAL, el cálculo es similar al de los clientes BT5B RESIDENCIAL, pero con distinta tarifa vigente como se muestra a continuación.

$$Mont. energ. proy. = (TarifaVigente_{BT5B NR} \times Cons. proy.)$$

$$TarifaVigente_{BT5B NR} = \text{Cargo por energía activa}$$

$$(Ejm. 0.8580 \text{ ctm. S./kW.h})$$

La definición del precio está en función a:

- El sector típico y/o sistema eléctrico en la cual se encuentra el suministro
- El nivel de tensión (MT: media tensión y BT: baja tensión).

	PROCEDIMIENTO		Código : CVF-PR-003
	PROYECCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA NO FACTURADA		Versión : 03 Aprobado : CSIG Fecha : 08/01/2026 Página : 6 de 10

La calificación del suministro si es residencial o no-residencial; para aplicación del Mecanismo de compensación de la tarifa eléctrica residencial "MCTER".

- El rango de consumo (≤ 30 , $30 < \text{Consumo} \leq 140$ y > 140 kWh); para aplicación del FOSE
- Finalmente, del consumo facturado para el periodo (n)

En la hoja se presenta ejemplos para los diferentes rangos de consumo de un suministro perteneciente al sector típico 2:

Ejemplo para la proyección de energía de un cliente con tarifa BT5B: se considera el Consumo en el mes junio (n=06).

- Días proyectados = 5 días (30/06/2023 – 26/06/2023 + 1).
- También debemos tomar en cuenta los consumos de energía del mes mayo y abril del 2023.

Para un consumo menor y/o igual a 30 kWh:

SISTEMA ELECTRICICO			Cusco					
BAJA TENSION		UNIDAD	Pliego vigente TARIFA	Consumo en el mes (n-2)	Consumo en el mes (n-1)	Consumo en el mes (n)	Consumo Proyectado	Energía Proyectada
BT5B	a) Residencial con consumo menor o iguales a 140 kW.h por mes 0-30 kWh							
	Cargo por energía activa	ctm.S/./kW.h	55.22	8.00	9.00	8.00	1.39	0.77

Para un consumo > 30 kWh y ≤ 140 kWh

SISTEMA ELECTRICICO			Cusco					
BAJA TENSION		UNIDAD	Pliego vigente TARIFA	Consumo en el mes (n-2)	Consumo en el mes (n-1)	Consumo en el mes (n)	Consumo Proyectado	Energía Proyectada
BT5B	a) Residencial con consumo menor o iguales a 140 kW.h por mes 31-140 kWh							
	Cargo por energía activa-Primeros 30 kWh	S/./mes	16.56	117.00	122.00	125.00	20.22	2.68
	Cargo por energía activa-Exceso de 30 kWh	ctm.S/./kW.h	78.88	30.00	30.00	30.00	5.00	2.68
				87.00	92.00	95.00	15.22	12.12

Para un consumo > 140 kWh

SISTEMA ELECTRICICO			Cusco					
BAJA TENSION		UNIDAD	Pliego vigente TARIFA	Consumo en el mes (n-2)	Consumo en el mes (n-1)	Consumo en el mes (n)	Consumo Proyectado	Energía Proyectada
BT5B	b) Residencial con consumo mayor 140 kW.h por mes							
	Cargo por energía activa	S/./mes ctm.S/./kW.h	81.64	159.00	163.00	163.00	26.94	21.99

Para un cliente con tarifa BT5B NO RESIDENCIAL

SISTEMA ELECTRICICO			Cusco					
BAJA TENSION		UNIDAD	Pliego vigente TARIFA	Consumo en el mes (n-2)	Consumo en el mes (n-1)	Consumo en el mes (n)	Consumo Proyectado	Energía Proyectada
BT5B	c) No Residencial							
	Cargo por energía activa	S/./mes ctm.S/./kW.h	85.80	34.00	27.00	21.00	4.56	3.91


Para el caso de los clientes con tarifa binomio tanto en media como en baja tensión; los precios a aplicar son los regulados. El detalle en cuanto al cálculo del consumo a proyectar es similar al ejemplo presentado

	PROCEDIMIENTO	Código : CVF-PR-003
	PROYECCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA NO FACTURADA	Versión : 03 Aprobado : CSIG Fecha : 08/01/2026 Página : 7 de 10

BT2, MT2: (2E, 2P)	consumo energia activa: en horas punta C_EAHP y en fuera de punta C_EAHFP .
	$C_EAHP = L_EAHP \text{ mes} - L_EAHP \text{ anterior}; C_EAHPFP = L_EAHPFP \text{ mes} - L_EAHPFP \text{ anterior}$
BT3, MT3: (2E, 1P)	consumo energia activa: en horas punta C_EAHP y en fuera de punta C_EAHFP .
	$C_EAHP = L_EAHP \text{ mes} - L_EAHP \text{ anterior}; C_EAHPFP = L_EAHPFP \text{ mes} - L_EAHPFP \text{ anterior}$
BT4, MT4: (1E, 1P)	consumo energia activa total C_EA .
	$C_EA = L_EA \text{ mes} - L_EA \text{ anterior}$
BT5A: (2E)	consumo energia activa: en horas punta C_EAHP y en fuera de punta C_EAHFP .

Cabe señalar que para las tarifas: MT2, MT3, BT2, BT3 y BT5A., se tiene 2 energías activas una en horas punta CEAHP y otra energía en horas fuera de punta CEAHFP. Por otro lado, para las tarifas: MT4 y BT4, se tiene solo una energía activa total. Para la tarifa BT5A el precio a aplicar depende de la máxima demanda que el suministro ha consumido en el periodo(n):

- Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20KW en HP y HFP
- Usuarios con demanda máxima mensual de hasta 20KW en HP y 50KW en HFP.



The screenshot shows the 'Administrador de Clientes' application. The top section displays customer information for 'Código: 10010689571', 'Estado: NORMAL', 'Sucursal: Cusco', and 'Tipo Suministro: Comercial'. Below this, a table titled 'Periodos Consulta: 12' shows consumption data for various periods. The table has columns for Periodo, EAHFP, ER, MD, MDHP, MDHFP, C_EA, C_EAHP, C_EAHFP, C_ER, C_MD, C_MDHP, and C_MDHFP. The data rows show consumption values for periods 201705 through 201606.

Periodo	EAHFP	ER	MD	MDHP	MDHFP	C_EA	C_EAHP	C_EAHFP	C_ER	C_MD	C_MDHP	C_MDHFP
201705	82,583.00	87.00	10.64	10.64	9.73	2,038.00	636.00	1,402.00	0.00	10.64	10.64	9.73
201704	81,181.00	87.00	9.53	9.53	9.20	1,879.00	476.00	1,403.00	0.00	9.53	9.53	9.20
201703	79,778.00	87.00	12.49	12.49	11.08	1,902.00	588.00	1,314.00	0.00	12.49	12.49	11.08
201702	78,464.00	87.00	10.88	10.88	9.88	2,151.00	672.00	1,479.00	0.00	10.88	10.88	9.88
201701	76,985.00	87.00	10.58	10.58	9.41	2,116.00	633.00	1,483.00	3.10	10.58	10.58	9.41
201612	75,502.00	83.90	12.94	12.65	12.94	2,396.00	704.00	1,692.00	0.84	12.94	12.65	12.94
201611	73,810.00	83.06	12.20	12.20	11.58	2,573.00	710.00	1,863.00	3.53	12.20	12.20	11.58
201610	71,947.00	79.53	12.68	12.14	12.68	2,226.00	678.00	1,548.00	0.29	12.68	12.14	12.68
201609	70,399.00	79.24	9.64	9.41	9.64	2,482.00	731.00	1,751.00	2.24	9.64	9.41	9.64
201608	68,648.00	77.00	12.77	12.77	10.69	2,303.00	732.00	1,571.00	4.00	12.77	12.77	10.69
201607	67,077.00	73.00	11.94	11.46	11.94	2,149.00	669.00	1,480.00	4.00	11.94	11.46	11.94
201606	65,597.00	69.00	9.38	7.46	9.38	2,523.00	717.00	1,806.00	2.00	9.38	7.46	9.38

Otros:

- La proyección es de los suministros activos en el periodo (n); cabe señalar que el modelo para fines de comparación no incluye clientes recientes creados para el periodo (n+1).
- Para el modelo no se toma en cuenta la energía reactiva por las siguientes razones:
 - El precio de la ER << con relación al precio de la energía activa.
 - La determinación del consumo de energía reactiva está dado por el saldo si $C_ER > 30\%$ de la C_EA .
- Para clientes con tarifa binomio, no se toma en cuenta la Potencia porque ya es parte de la última facturación del mes.
- Por ser una proyección en el mes, no se toma en cuenta la estacionalidad siendo la tasa igual a 1.
- El consumo proyectado debe ser calculado a 2 decimales.
- Los consumos facturados de los últimos 3 meses con los cuales se efectuó el

	PROCEDIMIENTO	Código : CVF-PR-003
	PROYECCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA NO FACTURADA	Versión : 03 Aprobado : CSIG Fecha : 08/01/2026 Página : 8 de 10

cálculo del consumo proyectado deben ser guardados ya que en el proceso de refacturación podrían ser modificados dichos consumos y en un futuro la pérdida de los datos mencionados.

- En caso el cliente que no cuenten con los últimos 3 meses de consumo, se deberá tomar el consumo del periodo de proceso.
- El proceso de proyección no considera los suministros con tarifa: BT6, BT7 y BT8.

Proyección de energía de un cliente con tarifa MT3:

En el ejemplo se considera un Consumo en el mes junio (n=06).

- Días proyectados = 3 días (30/06/2023 – 28/06/2023 + 1).
- También debemos tomar en cuenta los consumos de energía en hora punta y hora fuera de punta del mes de mayo del 2023 (n-1) y abril del 2023 (n-2).
- Por último, tomar en cuenta la fecha de lectura de campaña en el mes abril del 2023 (28/03/2023).

Para determinar el consumo de energía proyectado en hora de punta y hora fuera de punta, se hace uso de la siguiente formula:

$$Cons.Proyc = \frac{Cons.mes(n) + Cons.mes(n-1) + Cons.mes(n-2)}{F.lect\ mes(n) - F.lect\ mes(n-2)} \times Díasproyc.$$

Con este resultado calculamos el monto de energía proyectado con la siguiente fórmula:

$$Monto\ proyc = Cons.Proyc \times Pliego\ Vigente$$

- Cargo por Energía Activa en Horas de Punta. (0.3493 ctm.S/./kW.h)
- Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta. (0.2908 ctm.S/./kW.h)

Los resultados de la proyección tanto del consumo de energía como del monto de energía para el ejemplo son los siguientes:

SISTEMA ELECTRICO: Cusco		Unidad	Pliego vigente	Consumo en el mes (n-2)	Consumo en el mes (n-1)	Consumo en el mes (n)	Consumo Proyectado	Energía Proyectada
SECTOR TÍPICO: 2								
MT3	Cargo por Energía Activa en Horas de Punta	ctm.S/./kW.h	34.93	5,208.38	6,041.22	6,582.01	581.47	203.11
	Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta	ctm.S/./kW.h	29.08	21,570.59	23,278.02	25,655.76	2,299.06	668.57

De forma similar se presenta un ejemplo para un suministro con tarifa BT5A:

SISTEMA ELECTRICO			Cusco					
			Pilego vigente	Consumo en el mes (n-2)	Consumo en el mes (n-1)	Consumo en el mes (n)	Consumo Proyectado	Energía Proyectada
BAJA TENSION			UNIDAD	TARIFA				
BT5A	a) Usuarios con demanda maximia mensuakl de hasta 20KW en HP y HFP							
	Cargo por Energía Activa en Horas de Punta		ctm.S/./kW.h	269.44	109.00	120.00	107.00	29.53
	Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta		ctm.S/./kW.h	31.56	2,311.00	2,662.00	836.00	59.78

	PROCEDIMIENTO		Código : CVF-PR-003
	PROYECCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA NO FACTURADA		Versión : 03 Aprobado : CSIG Fecha : 08/01/2026 Página : 9 de 10

6.3. Cálculo del monto proyectado por Alumbrado Público

BT5B	Ejm. Saldos al:	30/09/2025				
Ejm. SUM. 10010498100					Días transcurridos	91
ZONA 1A					Días proyectados	6
	M_AP 202506	M_AP 202507	M_AP 202508	M_AP 202509	M_AP 3 meses	Monto AP proy_Total
Monto (Soles)	9.83	5.81	10.5	6.19	22.5	1.48
Cronograma_Fecha_Lectura	26/06/2025	25/07/2025	25/08/2025	25/09/2025		

Monto AP facturado total = Monto AP (n) + Monto AP (n-1) + Monto AP (n-2)

Dónde: n = es el periodo o mes de referencia en el cual se está proyectando

Monto AP por día = Monto AP facturado total / Nro. Días transcurridos


Dónde: Nro. Días transcurridos = periodo entre el mes (n) y (n-3) para montos AP >0

Monto AP proyectado total = Monto AP por día x días proyectados

Dónde: Días proyectados = última fecha o día del periodo (n) – fecha de lectura según cronograma del suministro en el periodo (n). Ejemplo: 30/09/2025 – 25/09/2025 + 1 = 6 días.

Al utilizar el monto facturado por el concepto de alumbrado público, implícitamente se está utilizando costo unitario del AP por rangos de consumo por suministro. Se toma en cuenta también el importe resultante de la facturación por alumbrado público el cual no podrá ser inferior al 0.01% de una UIT ni exceder el 60% de una UIT.

Así mismo al considerar un promedio de los últimos tres meses, se está considerando la línea de tendencia de la alícuota de AP la cual se muestra en la siguiente gráfica.



7. REGISTROS


Los registros generados son:

7.1. CVF-RE-004 Reporte de Proyección de Consumo/ventas de Energía Eléctrica


Los cuales son archivados en el área responsable de procesar la facturación del cliente.

	PROCEDIMIENTO	Código : CVF-PR-003
	PROYECCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA NO FACTURADA	Versión : 03 Aprobado : CSIG Fecha : 08/01/2026 Página : 10 de 10

Flujo 1: Proyección del Consumo de Energía no Facturada



	PROCEDIMIENTO	Código : CVF-PR-003
	PROYECCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA NO FACTURADA	Versión : 03 Aprobado : CSIG Fecha : 08/01/2026 Página : 11 de 3

Proveedores	Entradas	N°	Descripción Actividades	Salidas	Clientes	Ejecutor de la Actividad	Sistema que soporta la Actividad	¿Es control Cable? (Sí=x)
-	-	1	Solicitar al área de Facturación de cada sede la proyección de Energía al Cierre del Ejercicio	<u>Solicitud de proyección de energía</u>	Supervisor Comercial (o quien haga sus veces)	Contabilidad	-	-
Contabilidad	<u>Solicitud de proyección de energía</u>	2	Generar en el SIELSE, la proyección del consumo de energía eléctrica por zona de facturación, ingresando parámetros Grupos: Clientes menores y Clientes Mayores Ingresa la modulo del SIELSE/Sistema Comercial / Facturación / Proyección de Consumo de Energía  Generar proyección de consumo de energía	<u>CVF-RE-004 Proyección del consumo de energía no facturada</u>	Supervisor Comercial (O quien haga sus veces)	Supervisor Comercial (O quien haga sus veces)	SIELSE	-

	PROCEDIMIENTO	Código : CVF-PR-003
	PROYECCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA NO FACTURADA	Versión : 03 Aprobado : CSIG Fecha : 08/01/2026 Página : 13 de 3

Proveedores	Entradas	Nº	Descripción Actividades	Salidas	Clientes	Ejecutor de la Actividad	Sistema que soporta la Actividad	¿Es control Cable? (Sí=x)
Supervisor Comercial (O quien haga sus veces)	-	3	Revisa proyección comparando con históricos de lo facturado Proyección en base al consumo de energía de los 3 últimos meses. Que efectué el cálculo de consumo para los suministros por los días pendientes de ser facturados Que para determinar los días pendientes utilice el cronograma comercial del sistema Que se valorice en función al último pliego tarifario vigente Simulación de facturación por cliente Que el aplicativo se despliegue para toda la concesión	<u>Revisión de proyección</u>	Supervisor Comercial (O quien haga sus veces)	Supervisor Comercial (O quien haga sus veces)	-	-
Supervisor Comercial (O quien haga sus veces)	-	4	¿Es Conforme? SI: Va a actividad 05 NO: Va a actividad 02	-	Supervisor Comercial (O quien haga sus veces)	Supervisor Comercial (O quien haga sus veces)	-	x
Supervisor Comercial (O quien haga sus veces)	-	5	Imprimir Reportes por Zona	<u>CVF-RE-004</u> <u>Proyección del consumo de energía no facturada</u>	Supervisor Comercial (O quien haga sus veces)	Supervisor Comercial (O quien haga sus veces)	-	
Supervisor Comercial (O quien haga sus veces)	<u>CVF-RE-004</u> <u>Proyección del consumo de energía no facturada</u>	6	Remitir reportes a contabilidad vía correo electrónico con copia a Jefe de Ventas	-	Jefe de Ventas (O el que haga sus veces)	Supervisor Comercial (O quien haga sus veces)	-	
Supervisor Comercial (O quien haga sus veces)	-	7	Tomar conocimiento de los Reportes de Proyección de Venta de Energía	<u>CVF-RE-004</u> <u>Proyección del consumo de energía no facturada</u>	Contabilidad	Jefe de Ventas (O quien haga sus veces)	-	
Jefe de Ventas (o el que haga sus veces)	<u>CVF-RE-004</u> <u>Proyección del consumo de energía no facturada</u>	8	ACC-PR-001 Información Contable Financiera	-	-	Contabilidad	-	