

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Código : C-PETS-018 Versión : 00 Aprobado : CSI Fecha : 05/06/2024 Página : 1 de 3
	Revisión del sistema de medición en Trafomix de Clientes Mayores (Altura Mayores a 1.8 m)	

<u>SECUENCIA DE ETAPAS</u>	<u>RIESGOS POTENCIALES</u>	<u>ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL</u>	<u>DESARROLLO</u>
1. Capacitación	Desconocimiento	Capacitación.	- Personal calificado y capacitado para la actividad. - Conocimiento del RISST de ELSE y del RESESATE. - El Jefe de la cuadrilla con el personal a cargo tendrá la charla de seguridad de 5 minutos, antes de iniciar la labor.
2. Revisión de equipos e implementos de seguridad personal	- Cortes - Caídas al mismo nivel - Daños a las herramientas y equipos	EPP básico	- Verificar el buen estado de los equipos e implementos de seguridad personal antes de iniciar los trabajos en altura. - Distribuir en forma ordenada y asegurada las herramientas, equipos y materiales a utilizar en la unidad para evitar daños. - Uso de las prendas, EPPs adecuadas que sean cómodas, que no restrinjan el movimiento. - Probar todos los equipos y herramientas antes de ser utilizados para asegurar su eficacia, solicitar su cambio si están en mal estado
3. Verificación del poste o estructura previa a su escalamiento	- Caída del poste por incorrecta evaluación de riesgo. - Golpes - Cortes - Caída a diferente nivel. - Atrapamiento ente objetos. - Daños a terceros	- EPP básico - Arnés de seguridad con línea de vida, eslinga de anclaje - Correa de posicionamiento - Escalera dieléctrica	- Cada trabajador debe verificar si el poste se encuentra firmemente compactado y resanado. - Para postes de concreto; El técnico deberá verificar de forma visual el estado del poste (fijación de base, verticalización, fracturas, ferretería anclada). - Para postes metálicos; se verificará que no existas fugas a tierra en el poste, realizar golpes con un martillo, debiendo buscar que el poste emita un sonido agudo, de esta forma se podrá verificar el buen estado del poste. Observar el grado de corrosión, en la base (intersección en el piso y el poste). - Para postes de madera; se deberá verificar la rigidez del poste, con ayuda de un cincel delgado se golpeará a la altura de la base, en zonas húmedas el técnico verifica visual y físicamente la presencia de hoyos o evidencias de desgaste ya se en la base u otro punto superior. - Si se identificara alguna anomalía, se deberá detener el trabajo e informar a su jefe inmediato superior para la aplicación de medidas preventivas.
4. Trabajos en Altura con escalera	- Caídas a diferente nivel - Fracturas, - Muerte	- EPP básico - Arnés de seguridad con línea de vida eslinga de anclaje - Correa de posicionamiento - Escalera dieléctrica.	- En caso de realizar el escalamiento de poste revisar la PETS ESCALAMIENTO DE POSTES, - Antes de usar una escalera, está será inspeccionada visualmente si tiene rajaduras en largueros y peldaños y que estos estén flojos. No deberán usarse. - En el posicionamiento de la escalera revisar que esta no interfiera ninguna circulación de personal. Si esto no puede ser evitado se colocará una señalización según la envergadura de la tarea. - Solo se podrá acceder (subir) a las escaleras de una persona a la vez. - Durante el ascenso o descenso de una escalera el trabajador debe estar permanentemente anclado. - No se subirá materiales o herramientas por la escalera; se emplearán cinturones o bolsas porta herramientas u accesorios similares que eviten la caída de objetos. - El personal no se posicionará en el último peldaño superior de la escalera. - Todo el personal que trabaje o se desplacen en altura llevarán en todo momento arnés con línea de vida (doble) con sus respectivos ganchos debiendo permanecer en todo momento anclado con por lo menos uno de los

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Código : C-PETS-018 Versión : 00 Aprobado : CSI Fecha : 05/06/2024 Página : 2 de 3
	Revisión del sistema de medición en Trafomix de Clientes Mayores (Altura Mayores a 1.8 m)	

			ganchos durante el desplazamiento de un punto a otro, estando prohibido retirarlos en cualquier hipótesis. Ningún trabajo en altura debe realizarse con exposición a fuertes vientos o en condiciones climáticas adversas, como tormentas eléctricas. En caso de lluvia o área mojada, el supervisor debe evaluar las condiciones y decidir si el lugar es seguro para realizar el trabajo. Si las condiciones no son seguras en trabajo debe suspenderse.
5. Revisión del Trafomix	Exposición a electrocución con la línea de Media tensión	- Uso de EPP básico - Arnés de seguridad con línea de vida, eslinga de anclaje - Correa de posicionamiento - Escalera dieléctrica	- El trabajo de medición de las corrientes y tensiones, realizado con la pinza amperimétrica de baja tensión, en el tablero de baja tensión del trafomix, deberá realizarlo con los guantes de protección de baja Tensión. - Evitar la proximidad peligrosa a la línea de Media Tensión, manteniendo en todo momento, distancia corporal, de la línea de Media tensión. - Evitar aproximar elementos metálicos o conductivos a la línea de media tensión. - Personal capacitado y con experiencia para ejecutar dicha labor. - Llevar las herramientas necesarias para poder inspeccionar el trafomix. - De ser necesario aperturar los seccionadores tipos Cut Out para poder revisar a profundidad el estado de funcionamiento del trafomix, siempre en coordinación con el cliente. - Descargar a tierra el trafomix. - Verificar el estado de los cables dentro del tablero del trafomix y evitar un posible corto circuito al momento de medir tensiones y corrientes con la pinza amperimétrica de baja tensión. - De ser necesario la apertura de seccionadores tipo CutOut; establecer comunicación con el CC-ESE o responsable del corte, y cumplir con las 5 REGLAS DE ORO.
6. Medición de corrientes en línea de M.T.	Exposición a electrocución con la línea de Media tensión	- Uso de EPP básico. - Guantes dieléctricos de Media Tensión clase 4 - Pértiga de Media Tensión aislada.	- Para el trabajo de medición de las corrientes en Media Tensión deberá realizarlo con la Pinza amperimétrica de Media Tensión y guantes clase 4 de Media Tensión y Pértiga para Media Tensión, con un nivel de aislamiento superior al nivel de tensión de la línea en inspección. - Evitar la proximidad a la línea de Media Tensión Mantener distancia corporal, de la línea de Media tensión. - Evitar chocar línea y línea al momento de bajar la pértiga después de dicha medición - Personal capacitado y con experiencia para ejecutar dicha labor.
7. Interacción con personas	Exposición factores psicosociales e igualdad de género (estrés, ansiedad, depresión, desigualdad, etc.)	- Adecuar la carga y ritmo de trabajo para los trabajadores. - Brindar las mismas oportunidades, condiciones y formas de trato, sin obviar particularidades entre hombres y mujeres.	- Fomentar el trato equitativo entre los miembros de los distintos grupos de trabajo. - Facilitar las condiciones ambientales y organizativas que fomenten la cooperación y la prestación de ayuda entre compañeros y compañeras, y entre superiores. <i>Establecer mecanismos de control y/o vigilancia que impidan situaciones de riesgo</i> - Practicar pausas activas, y uso de tips de manejo del estrés.

	PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Código : C-PETS-018
	Revisión del sistema de medición en Trafomix de Clientes Mayores (Altura Mayores a 1.8 m)	Versión : 00 Aprobado : CSI Fecha : 05/06/2024 Página : 3 de 3

8. Culminación	Electrocución Traumatismo	• Uso de EPP básico. • Evitar acciones o actividades en las zonas que impliquen riesgos • Asegurar el buen estado de ánimo y las condiciones favorables, antes de realizar las actividades.	• Si hubiera alguna observación de riesgo, en el área de trabajo, se informará al supervisor para que este prepare un informe a la Oficina correspondiente, para que tomen las medidas preventivas y correctas. • Reportar los equipos y herramientas que hayan sufrido desperfectos para su inmediata reparación o cambio de los mismos. • Evaluar los aspectos personales, para una buena predisposición a realizar los trabajos en las condiciones más favorables, que eviten cualquier situación de riesgo.
----------------	------------------------------	---	---

- **IMPORTANTE:** no se debe alterar el orden de los pasos estipulados y ante cualquier duda que se presente durante el trabajo se deberá consultar a la supervisión.
Suspender toda maniobra si se presentara cualquier caso de duda o anomalía, hasta que sea resuelto.

USO OBLIGATORIO DE EPPS.	
      	
	Solo personal capacitado debe realizar esta tarea Revisar las herramientas y equipos antes de utilizarlos Cumplir el RISST y RESESATE
	Prohibido utilizar equipos móviles (celulares) mientras se esté ejecutando actividades de alto riesgo
	Toda maniobra en el Sistema Eléctrico de Electro Sur Este (Generación, Transmisión, Distribución y Comercial) debe ser ejecutada sólo por orden directa del Centro de Control o del administrador de la instalación cuando no tenga injerencia el CC-ELSE
	Dejar el área de trabajo libre de residuos y disponerlos de acuerdo al Procedimiento de Manejo y Disposición de Residuos Peligrosos.
	Cumplir con el Plan para la Vigilancia Prevención y Control de la COVID-19 en el trabajo de Electro Sur Este S.A.A.