

+ DARIN, + ALTERIO

PRÁCTICA HASHING

TABLA DE DISPERSION

BITS: 0

SUFITO NÚM BLOQUE

0

0

ARCHIVO

NÚM BLOQUE BITS CLAVE1 CLAVE2

0

0

DARIN
(0011111)

ALTERIO
(1110100)

+ SBARAGLIA (10100101)

BITS: 0+1

SUFITO NÚM BLOQUE

0

1

NÚM BLOQUE

0

BITS

1

SBARAGLIA
(10100101)

DARIN
(0011111)

1

0

1

COPIA

0+1

ALTERIO
(1110100)

OVERFLOW en bloque 0. Compara bits de B0 con bits de la tabla luego de aumentar en 1 los bits de B0. Como los bits de la tabla son menores, incremento bits de tabla y duplico cantidad de direcciones. En el archivo, creo nuevo bloque con bits iguales a B0, en el que guardo los que terminan en 0. En el bloque viejo (B0) guardo el nuevo elemento y DARIN, que terminan en 1

+ De la Serna (01010111)

SUFITO 1 -> V0 en bloque 0, overflow

BITS: 1+1=2

SUFITO

BLOQUE

NÚM BLOQUE

BITS

CLAVE1

CLAVE2

001

1

0

2

De la Serna
(01010111)

DARIN
(0011111)

01

2

1

1

ALTERIO
(1110100)

10

1

1

1

11

0

2

2

SBARAGLIA
(10100101)

DARIN
(0011111)

+ Atavista → Bloque 0, SP overflow, Suma + 01101011

0 0 BITS = 3

SUFITO	Bloque	Bloque BITS	C1	C2
0 0 0	1	0	3 De la Serna	Dorin
0 0 1	2	1	1 Alerio	
0 1 0	1		(11110100)	
0 1 1	3	2	2 SBARGLIA	
1 0 0	1		(10100101)	
1 0 1	2	3	3 Atavista	Dorin
1 1 0	1			
1 1 1	0			

+ Grandinetti → Bloque 1 sin overflow

BITS = 3

Bloque	BITS	C1	C2
0	3	De la Serna	Dorin
1	1	Alerio	Grandinetti
2	2	SBARGLIA	
3	3	Atavista	

- Altavista (01101011)

Underflow en Bloque 3

Busco celdas que terminan en 11 con 3 bits de dispersión

↳ Bloque 0 cumple, le bajo la dispersión a 2, y el sufijo 011 ahora apunta al 0 (desreferencio el 3)

Resumido:

Datos

Bits = 3					
Sufijo	Bloque	Bloque 1	Bits	C1	C2
0 0 0	1	0	2	De la Serna	Darín
0 0 1	2				
0 1 0	1	1	1	Aterro	Grandinetti
0 1 1	0				
1 0 0	1	2	2	SBARGLIA	
1 0 1	2				
1 1 0	1				
1 1 1	0				

- SBARGLIA (10100101)

↳ Underflow en B2, B0 es hermano y reduzco su dispersión, Desreferencio el 2

Datos

Sufijo	Bloque	Bloque	Bits	C1	C2
0 0 0	1	0	1	De la Serna	Darín
0 0 1	0				
0 1 0	1	1	1	Aterro	Grandinetti
0 1 1	0				
1 0 0	1				
1 0 1	0				
1 1 0	1				
1 1 1	0				