

Guía express · pads_imu

GC LAB CHILE — PercuSynth · Pads profundos polifónicos con arpeggio · acordes sostenidos + filtro IMU (sin secuenciador)

1 Arrancar en 30 segundos

Toca **BTN1...BTN5** → cada botón **enciende un acorde** como pad sostenido (el mismo botón lo apaga).
POT3 Release (cola larga) · **POT4** Movimiento (respira).

Mueve el equipo en el aire → el IMU barre el filtro (filter sweep).
Encadena botones para una **progresión**: DoM → SolM → Lam → FaM → Rem...

2 Los 3 paneles — combos para cambiar; el mismo combo te devuelve a A

PANEL	CÓMO ENTRAR		PARA QUÉ
A tocar	al encender	A	tocar acordes · ataque · volumen · release · movimiento
B arpeggio	BTN1 + BTN5 juntos	B	arpeggio · transponer · octava · cambiar banco
C timbre	BTN2 + BTN4 juntos	C	forma de onda · capas · detune · tono · filtro

Al cambiar de panel los pots quedan **congelados**: cada uno retoma el control sólo cuando lo **mueves** (≈2 %). El acorde, el arpeggio y el timbre **persisten** al volver al Panel A.

A Panel A

tocar

BTN1...5	los 5 acordes del banco activo (latch: el mismo botón apaga)
POT1	Ataque (5 ms → ~4 s de fundido)
POT2	Volumen del pad (solo acordes)
POT3	Release (~0.2 s → ~8 s de cola)
POT4	Movimiento (LFO lento: respira filtro + tremolo)

B Panel B

arpeggio

POT1	Volumen del arpeggio (en 0 = apagado) — independiente del pad
POT2	Velocidad (2 → 16 notas/s)
POT3	Rango de octavas (1 → 3)
POT4	Gate (largo de cada nota)
Botones	BTN1/BTN5 transponer ∓ 1 · BTN2/BTN4 octava ∓ 1 · BTN3 cambiar banco

El arpeggio recorre las notas del **acorde que esté sonando**.

C Panel C

timbre

BTN1 Tipo de arpeggio ◀ anterior	BTN4 Modo AUTO on/off (cama generativa)
BTN2 Forma de onda (Seno→Sierra→Cuadrada→Triangular)	BTN5 Tipo de arpeggio ▶ siguiente
BTN3 Sub-osc (−12, cuerpo) on/off	POTs 1 Detune/ancho · 2 Tono · 3 Piso cutoff · 4 Resonancia

AUTO: progresión + tiempos generados con semilla fija (loop 4/4) + arpeggio aleatorio en la escala. Tipos arp: UP·DOWN·UP·DOWN·DOWN·UP·RANDOM·CHORD.

3 Bancos (BTN3 Panel B cicla los 5, sin reiniciar)

	B0	B1	B2	B3	B4
BTN1	Do M	Do M	Do M	Re m	Mi M
BTN2	Sol M	La m	Mi M	Si $\flat$ M	Mi m
BTN3	La m	Mi7	Fa M	La M	Si M
BTN4	Fa M	Fa M	Fa m	Do M	Si m
BTN5	Re m	Sol M	Mi m	Fa M	Do M
BTN1+3	Mi m	Re m	Sol M	Sol m	Re M

4 IMU (en los 3 paneles)

- Eje **X** → frecuencia de corte (cutoff) del filtro.
- Eje **Y** → resonancia (Q).

5 Si algo falla

Sin sonido	Flash Mode DIO (OPI rompe I2S)
Arpeggio mudo	sube POT1 en Panel B + ten un acorde sonando
Glitch al cambiar	baja capas/voces (NUM_VOICES)