

Guia de instalação — Maquininha PagBank (SmartPOS / Moderninha)

SistemaPDV — instalação passo a passo no terminal PagSeguro/PagBank Android

Importante: maquininhas PagBank exigem **app nativo Android** com SDK **PlugPag**. Não é possível instalar só o site no Chrome da Moderninha.

1. O que este guia cobre

Hardware compatível	Não compatível
Moderninha Smart e terminais PagBank SmartPOS (Android)	Maquininhas só TEF "fechadas" sem Android
Modelos com PlugPag (A930, P2, GPOS780, A50, etc.)	Stone/Cielo sem o SDK específico deles (outro guia)

Fluxo no terminal:

1. App PDV Cashless na maquininha
2. Lê **pulseira NFC** do cliente
3. Lança produtos / abre comanda
4. Cobra **PIX, débito ou crédito** pelo **PlugPag** (PagBank)
5. Confirma pagamento no servidor
6. Na saída, libera o cliente

2. Pré-requisitos comerciais (PagBank)

Antes de instalar em produção:

1. Conta PJ / estabelecimento PagBank
2. **Parceria comercial** PagBank para SmartPOS (canal desenvolvedor)
3. Terminal de **homologação/debug** (geralmente GPOS780 ou P2)
4. Código de **ativação** do terminal
5. Acesso ao portal do desenvolvedor: <https://developer.pagbank.com.br>

Sem parceria, você ainda pode:

- Subir o **backend**
- Gerar APK no flavor **demo** e testar o fluxo em celular/emulador
- **Não** processar dinheiro real na maquininha

3. Preparar o servidor (API)

A maquininha precisa alcançar a API pela internet (HTTPS recomendado).

3.1 No computador / VPS

```
cd backend
npm install
copy .env.example .env # Windows
```

Configure no `.env` :

```
PORT=3001
DB_TYPE=sqlite
JWT_SECRET=uma_chave_forte
PIX_PROVIDER=pagbank
SOFTPOS_PROVIDER=pagbank
```

Suba:

```
npm run start:dev
```

3.2 Expor a API

- Desenvolvimento: IP da rede (`http://192.168.x.x:3001/api/v1`)
- Produção: publique com **HTTPS** (VPS, Railway, Render, etc.)

Anote a URL final, exemplo:

```
https://seu-dominio.com/api/v1
```

4. Gerar o aplicativo Android

4.1 Ferramentas

- Android Studio (Hedgehog ou mais novo)
- JDK 17
- Código do repositório: pasta `android/`

4.2 Abrir o projeto

1. Abra o Android Studio
2. **Open** → selecione a pasta `SistemaPDV/android`
3. Aguarde o **Gradle Sync**

4.3 Configurar a URL da API

Em `android/app/build.gradle.kts` , no `defaultConfig` :

```
buildConfigField("String", "API_BASE_URL", "\"https://seu-dominio.com/api/v1\"")
```

Ou informe a URL na tela de login do app (campo "URL da API").

4.4 Escolher o flavor

Flavor	Quando usar
demoDebug	Teste sem maquininha (pagamento simulado)

pagbankDebug	Terminal PagBank de homologação
pagbankRelease	Submissão / produção

No Android Studio: **Build Variants** → pagbankDebug ou pagbankRelease .

4.5 Gerar o APK PagBank

```
cd android
./gradlew :app:assemblePagbankRelease
```

Windows:

```
gradlew.bat :app:assemblePagbankRelease
```

Arquivo gerado:

```
android/app/build/outputs/apk/pagbank/release/app-pagbank-release.apk
```

5. Instalar na maquininha PagBank

5.1 Homologação (terminal debug)

1. Ligue o terminal e conecte no **Wi-Fi**
2. Ative **modo desenvolvedor** / depuração conforme manual PagBank do modelo
3. Conecte o cabo USB no PC **ou** copie o APK via armazenamento interno
4. Instale o APK:

```
adb install -r app-pagbank-release.apk
```

5. Abra o app **PDV Cashless**
6. Informe:
 - URL da API
 - Login: operador@pdv.local / operador123 (ou usuário do seu tenant)
 - Código de **ativação PagBank** do estabelecimento
7. Confirme a ativação do pinpad/PlugPag

5.2 Produção (loja PagBank)

1. Grave um vídeo do fluxo completo (login → NFC → venda → pagamento PlugPag)
2. Abra chamado de **Homologação de aplicativo** no suporte PagBank
3. Envie o APK + documentação
4. Após aprovação, publique na **loja de aplicativos PagBank**
5. No terminal do cliente, instale o app pela loja PagBank

Aplicativos WebView/híbridos **não** são aceitos. Este app é nativo Kotlin.

6. Uso diário na maquininha

Operador (bar / caixa)

1. Abrir **PDV Cashless**
2. Login operador
3. **Aproximar pulseira** do cliente (NFC)
4. Tocar nos produtos para lançar
5. Tocar **Pagar**
6. Escolher **PIX**, **Débito** ou **Crédito**
7. O **PlugPag** assume a tela — cliente aproxima cartão ou paga PIX
8. App confirma no servidor automaticamente

Saída

1. Login `saida@pdv.local` / `saida123` (ou botão Saída)
2. Aproximar pulseira
3. Se **LIBERAR** → liberar e recolher o cartão
4. Se **BLOQUEADO** → cliente ainda deve pagar

7. Checklist de instalação

- ☐ Parceria PagBank SmartPOS ativa
- ☐ Terminal debug/homologação em mãos
- ☐ Backend online (URL acessível pelo Wi-Fi do terminal)
- ☐ Android Studio sync OK
- ☐ Flavor `pagbank` selecionado
- ☐ APK gerado (`assemblePagbankRelease`)
- ☐ APK instalado no terminal
- ☐ Código de ativação PagBank informado no login
- ☐ Teste: pulseira → item → débito/PIX → saída

8. Problemas comuns

Problema	Solução
Gradle não baixa o PlugPag	Verifique Maven <code>PlugPagServiceWrapper</code> no <code>settings.gradle.kts</code> e internet
App não instala	Use terminal Android PagBank; libere fontes desconhecidas / ADB
Ativação falha	Código de ativação incorreto ou terminal sem vínculo ao estabelecimento
Pagamento não confirma no PDV	Conferir URL da API e token JWT; ver log do app
NFC da pulseira não lê	NFC ligado; aproximar da área NFC do terminal; testar UID manual
"WebView não permitido"	Use este APK nativo, não o site no Chrome da maquininha

9. Diferença: celular vs maquininha

	Celular (guia antigo)	Maquininha PagBank (este guia)
--	-----------------------	--------------------------------

Interface	Chrome / PWA	App Android nativo
Pagamento	SoftPOS demo / PSP	PlugPag oficial
Instalação	Abrir URL	Instalar APK / loja PagBank
Homologação	Livre	Obrigatória PagBank

10. Contatos e links

- Repositório: <https://github.com/GabrielBrandl/SistemaPDV>
- Pasta do app: `android/`
- Docs PagBank SmartPOS: <https://developer.pagbank.com.br/docs/desenvolvimento-smartpos>
- SDK PlugPag: <https://github.com/pagseguro/pagseguro-sdk-plugpagservicewrapper>

11. Resumo rápido

1. Suba o **backend** com URL pública
2. Gere o APK `pagbankRelease` no Android Studio
3. Instale na **Moderninha/SmartPOS** (ADB ou loja após homologação)
4. Ative com o **código PagBank**
5. Use pulseira NFC + PIX/débito/crédito pelo PlugPag
6. Liberar na saída

Documento gerado para o SistemaPDV — instalação em maquininha PagBank.