

Optimice sus recursos con el equipo HP Pro 400 de factor de forma reducido, con un potente procesador, funciones de seguridad y herramientas esenciales para la empresa. Este equipo de precio asequible y fácil de configurar tiene un diseño escalable y funcional que puede crecer con su empresa.



Procesador intel® Core™ i7 -127 00 12va Gen.

12 núcleos, 20 hilos, Frecuencia base 2.10Hz hasta 4.90 GHZ con

frecuencia turbo, 25MB Intel Smart Cache.

Chipset Intel® q670

Sistema Operativo Windows 11 Pro de 64 bits

Gráficos Integrado. Intel® UHD Graphics 770

Memoria RAM RAM 16GB(2x8GB) DDR4 2933 DIMM

Soporta hasta 64 GB en (2) slots DIMM

Almacenamiento Unidad de estado solido SSD 512GB M.2 2280 PCIe NVMe

Teclado HP Teclado alámbrico en Español

Mouse HP Mouse alámbrico

Conectividad LAN: Integrada GbE NIC (10/100/1000 Mbps)

WLAN: Realtek RTL8822CE-CG ac 2x2 +Bluetooth 5.0

Fuente de Alimentación Interna de 180W con PFC activo, hasta 90% de eficiencia.

Frontal

Interfaces

(4) USB 3.2 Gen 1

(1) Conector Universal Audio Jack de micrófono /

auriculares

Posterior

(4) USB 2.0

(1) Ethernet RJ-45

(1) Audio Line-out

(1) Audio Line-in (1) VGA

(1) VGA (1) HDMI

(1) Conector de corriente

Slots Bahías

(1) M.2 PCIe (para tarjeta inalámbrica)

(1) M.2 PCIe 2280 (para almacenamiento)

(1) PCle x1 (v3.0)

(1) PCIe x16 (v4.0)

(1) Bahía interna de 3.5"

HP Audio Switch

ENERGY STAR® 8.0, EPEAT Silver, FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001

Seguridad TPM 2.0

Certificaciones

Ranura para guaya de seguridad

Software HP Documentation

HP JumpStarts HP Support Assistant

Accesorios HP P24 G5 (monitor de 23.8 pulgadas y puertos HDMI/DisplayPort/VGA) (64X66AA#ABA)

Garantía Años de garantía: 3 de forma 3/3/3 (Partes/ Mano de obra/ En sitio) por medio del carepack U10N3E

La información contenida adjunto está sujeta a cambio sin previo aviso. HP no estará comprometido por los errores o las omisiones técnicas o editoriales en el contenido de este documento. Las imágenes presentadas son de referencia, el equipo final puede cambiar de acuerdo a configuración y opciones integradas