

## **Reset da Impressora I396 e I3150**

**Desative o antivírus antes de baixar e executar o reset, o antivírus reconhece como vírus e não deixa executar. A impressora tem que estar ligada e conectada ao pc via cabo USB, via wi-fi não funciona.**

**A SENHA PARA ABRIR O ARQUIVO É: thanks [PASSO A PASSO PARA ABRIR O ADJPROG]**

**1. Após descompactado, execute o arquivo "AdjProg" e copie a chave gerada e deixe a janela do programa aberta, ela será necessária no passo 3.**

**2. Após isso, abra a pasta keygen e execute o programa keygen. Nele você precisará preencher o campo "Name for write in key" e "LicenceID" com a chave que você copiou no passo 1. Também modifique a data para algo como 08/03/2022 ou acima disso para funcionar.**

**3. Então clique em "New key", copie a chave gerada e vá para a interface do "AdjProg\_1Pc", clique em "Enter key, copie a chave gerada no novo campo aberto e dê um ok. Com isso a interface do ADJPROG já será liberada para você proceder com o reset. PROXIMA JANELA Etapa 1: Execute o arquivo 'Adjprog', certifique-se que a impressora está conectada ao computador por meio da porta USB, então selecione a impressora e a porta de conexão, depois clique em 'OK'. Etapa 2:**

Após isso, simplesmente clique em 'Particular Adjustment Mode'. Na próxima tela selecione a opção 'Waste ink pad counter' e clique em OK.

**Nessa etapa tenha muito cuidado ao selecionar a opção correta, do contrário, podem ocorrer sérios danos ao seu hardware.**

Etapa 3: Por fim, na próxima tela, siga a exata sequência a seguir: Marque a opção 'Main pad counter', então clique em 'Check', depois 'Initialization' e, por fim, clique em 'Finish' exatamente conforme ensinado no vídeo. Após isso, o reset já estará efetivamente aplicado.