

TJENESTE: SERVICE AV ROBOTKLIPPER

Framgangsmåte & Sjekkliste: Service av robotklipper

NØKKELDATA FOR OPPDRAGET:

Estimert tidsbruk: 2 – 4 timer | Vanskelighetsgrad: Middels

Påkrevd verneutstyr (HMS): Vernebriller, arbeidshansker, vernesko, hørselvern ved behov

PÅKREVD VERKTØY:

- Kabellegger / kantspade
- Avbitertang & krympetang
- Gummiklubbe
- Multimeter for kabelsøk
- Skrutrekker for kniver

MATERIALER & FORBRUK:

- Grensekabel & guidekabel
- Plastplugg / plugg for kabel
- Vanntette 3M-klemmer (fettfylte)
- Nye knivblader

Trinn-for-trinn framgangsmåte

- 1. Planlegg soner & Lader:** Plasser ladestasjonen på flatt underlag i nærheten av 230V stikkontakt, med fri innkjøring.
- 2. Legg grensekabel:** Fest kantkabelen stramt mot bakken med plugg for hver 50–75 cm (eller grav ned ca. 3–5 cm).
- 3. Legg guidekabel:** Legg guidekabel fra ladestasjonen gjennom trange passasjer til fjerneste klipperområde og koble sammen.
- 4. Koble til ladestasjon:** Avisoler og koble kablene til ladestasjonens kontakter. Sjekk at lysdioden lyser fast grønt (sløyfe OK).
- 5. Programmering & Kalibrering:** Sett opp klippehøyde, ukeplan, områdedekning og kjør kalibreringstest av guidekabel.
- 6. Testkjøring & Brukeropplæring:** Kjør teststart, sjekk at klipperen finner hjem til laderen og instruer kunden om rengjøring og knivskift.

VIKTIGE OBS-PUNKTER & PROFF-TIPS (UNNGÅ REKLAMASJON):

- ! Bruk KUN originale fettfylte fuktbestandige skjøteklemmer (3M Scotchlok), ellers vil kabelen irre og bryte innen få måneder!
- ! Hold korrekt avstand til hindringer iht. produsentens mal (vanligvis 10 cm, 30 cm og 35 cm).

OBLIGATORISK KVALITETSSJEKKLISTE (KRYSS AV VED UTFØRELSE):

- [] **1. Før oppstart:** Kunde informert, arbeidssted tildekket og sjekket for skjulte kabler/rør.
- [] **2. Underveis:** Riktig verktøy og monteringsstandard benyttet iht. teknisk anvisning.
- [] **3. Sluttkontroll:** 100 % i vater/lodd, solid mekanisk innfesting og full funksjonstest utført.
- [] **4. Overlevering:** Området støvsugd og ryddet, emballasje håndtert og arbeidet godkjent av kunde.