

VERSIÓN 0.1

11/08/2025



Naser
División Petróleo

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

TOMA DE CERO

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

Realizado por :	Verificado por :	Aprobado por :
Diego Morales	Ariel Costallat	Juan Basoalto
Supervisor de operaciones	Ref. SGC	Coordinador de operaciones

1.0 Objeto

Establecer los requisitos para valorar el Odómetro en el “Punto Cero” respecto del Tren de Herramientas y el pozo, previo al inicio de la operación.

2.0 Alcance

Todas las operaciones de slickline de NASER SRL que requieran esta tarea.

3.0 Referencias

- ISO 9001: 2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018

4.0 Descripción

4.1 Asumiendo que la unión rápida inferior del Lubricador está a nivel con la unión superior de la válvula B.O.P., señalar al Operador de guinche cuando esté la herramienta en la posición del punto cero que será:

- ✓ Brida de cabeza de pozo (nivel de tierra = nivel colgador).
- ✓ A la mesa Rotary.

4.2 El extremo final del Tren de Herramientas es quién deberá ser puesto “a cero”. Siempre será la parte inferior de la herramienta que hará el trabajo, es decir, por ejemplo, si se usa un Pescador con Prong Ecuallizador, el Tren de Herramientas deberá ser calibrado “a cero” en el extremo inferior del Prong del Pescador.

4.3 En operaciones con bloque de impresión, no debe estar unido al Tren de Herramientas cuando se realiza la operación de "toma de cero" fuera del Lubricador, es decir, no se debe tomar el cero sobre la mesa Rotary con el Bloque de Impresión conectado al Tren de Herramientas, dado que puede ser fácilmente marcado.

4.4 Con las herramientas llevadas “a cero”, el Ayudante desde la boca de pozo deberá solicitar la detención e indicar el cero, con el dedo pulgar hacia arriba, si no, el Operador del Guinche, visualmente tomará la referencia correspondiente y corregirá el Odómetro colocando los cinco dígitos en posición “cero”.

5.0 Responsabilidades

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

6.0 Anexo / Registro

Seguimiento de la Revisión de Documentos

Nombre del Documento	Modificaciones Principales
<i>POSN02-A12 Toma de cero.</i>	<i>Para su aplicación.</i>
<i>POSN02-A12 Toma de cero.</i>	<i>Revisión periódica.</i>