

Apagones prolongados: 72 horas y más

Uso seguro de energía, alimentos, agua, comunicación y generadores durante cortes extensos

REGLA CRÍTICA

Ninguna necesidad de energía justifica usar un motor a combustión en un ambiente cerrado.

1. Activación por etapas

Tiempo	Objetivo
0-15 min	Verificar alcance, desenchufar equipos sensibles y localizar linternas.
15-60 min	Confirmar familia, cerrar heladera, preparar radio y contar energía disponible.
1-6 h	Definir cargas críticas, cocinar perecederos prioritarios y conservar agua.
6-24 h	Aplicar ventanas de carga y comunicación; evaluar combustible y pronóstico.
24-72 h	Racionar, rotar descanso, revisar higiene, seguridad y necesidad de evacuación.
Más de 72 h	Reevaluar abastecimiento, salud, clima, red vial y apoyo comunitario.

2. Plan de cargas críticas

Nivel	Equipos
1 - Vida y seguridad	Iluminación mínima, teléfonos, radio, equipos médicos imprescindibles.
2 - Operación	iPad EDY, módem/Starlink en ventanas, ventilador si el calor lo exige.
3 - Confort	Televisor, electrodomésticos menores y cargas postergables.
No conectar	Estufas eléctricas, hornos, pavas o bombas sin cálculo de potencia y pico.

- Anotar potencia nominal y pico de arranque. No superar la potencia continua de la fuente.
- Cargar varios dispositivos juntos durante una ventana corta y luego apagar inversores.
- Mantener una reserva mínima de batería para comunicación y luz nocturna.

3. Generador y monóxido de carbono

PELIGRO

El generador funciona únicamente al aire libre, lejos de puertas, ventanas, galerías cerradas y entradas de aire. Nunca dentro de la casa, depósito o garaje, aunque la puerta esté abierta.

- No retroalimentar la casa enchufando el generador a un tomacorriente. Una transferencia fija requiere electricista.
- Usar cables adecuados para exterior, completamente extendidos y sin daños.
- Apagar y enfriar antes de cargar combustible. Guardar combustible en recipientes homologados y separados de la vivienda.
- Instalar detectores de monóxido con batería y probarlos mensualmente.

4. Heladera, congelador y alimentos

- Mantener puertas cerradas. Marcar en una hoja cada apertura para reducirlas.
- Luego de un corte prolongado, descartar perecederos si no puede confirmarse temperatura segura.
- No probar un alimento para decidir si es seguro. Desechar envases hinchados, dañados o contaminados.
- Priorizar consumo de alimentos refrigerados, luego congelados y finalmente secos/enlatados.

5. Registro de energía

Hora	Fuente	Carga conectada	% inicial	% final	Observación

Fuentes oficiales y actualización

Revisión de esta edición: 30/07/2026. Cuando haya conexión, verificar cambios normativos, alertas locales y recomendaciones técnicas antes de aplicar procedimientos.

Fuente	Referencia
CDC - Qué hacer durante un apagón	www.cdc.gov/natural-disasters/es/response/que-hacer-para-protegerse-durante-un-apagon.html
ANMAT - Alimentos y agua en cortes de luz	www.argentina.gob.ar/anmat/comunidad/seguridad-de-los-alimentos-y-del-agua-en-caso-de-emergencias-climaticas-y-cortes-de-luz
Argentina - Monóxido de carbono	www.argentina.gob.ar/salud/dinesa/recomendaciones/Intoxicacion-de-monoxido-de-carbono