LABORATUVAR 2 · Baykal BLE PRO Fiber Lazer

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone /

Ad Soyad **Gürkan Mustafa Buğdaycıoğlu** Grup Tarih

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

Üretim PLC · Emniyet PLC'si · HMI (port 80 web arayüzü!) · motor sürücüleri · internete açık uzak bakım modülü · bulut telemetri · Wi-Fi AP (parolası kartonda) · Açık USB portları · "admin/admin" servis hesabı

1. Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Safety Zone (Emniyet Bölgesi): Emniyet PLC'si.
Control Zone (Saha / Üretim Bölgesi): Üretim PLC, Motor Sürücüleri, HMI (Port 80).
Demilitarized Zone (Arındırılmış Tampon Bölge): İnternete Açık Uzak Bakım Modülü, "admin/admin" Servis Hesabı.
Enterprise Zone (Kurumsal İş Ağı Bölgesi): Wi-Fi AP, Açık USB Portları.
External Zone (Dış Ağ / Bulut): Bulut Telemetri.

2. Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?

Safety PLC'yi Emniyet Bölgesine koydum çünkü; En yüksek kritiklik seviyesine sahip olduğu için diğer bölgelerden tamamen izole edilmesi, siber saldırıların fiziksel emniyet fonksiyonunu etkilemesini önlemek içindir.

3. Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Enterprise/ External-> Demilitarized: Dış ağdan veya şirket ağından gelen bağlantılarda Firewall, VPN ve MFA kontrol edilir.
Demilitarized-> Control Zone: Tampon bölgeden üretim hattına geçişte yetkili port/protokol kısıtlaması, erişim izinleri ve tüm oturumun kaydedilmesi denetlenir.
Control Zone -> Safety Zone: Üretim PLC ile Safety PLC arasındaki geçişte yalnızca izin verilmiş güvenli emniyet protokolleri ve read-only veriakışı kontrol edilir.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	Jump Server ; Kurumsal veya dış ağdan gelen erişimlerin doğrudan sahaya ulaşmasını engelleyip Demilitarized Zone üzerindeki atlama sunucusunda sonlandırılması içindir.
Tünel?	Açık / VPN	VPN; İnternet üzerindeki tüm trafiğin şifrelenerek güvenli aktarılması içindir.
Kimlik?	Parola / MFA	MFA; Parola sızdırılsa dahi yetkisiz erişimi engellemek içindir.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	Kişisel; İzlenebilirlik sağlamak ve ortak hesap kullanımından doğan sorumluluk belirsizliğini önlemek içindir.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	Tam Oturum Kaydı; Yapılan tüm işlemlerin adli inceleme ve güvenlik denetimi için saklanması içindir.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	Varsayılan Kapalı; Bağlantının sürekli açık durmayıp yalnızca bakım/müdahale anında onay verilerek açılması içindir.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.