LABORATUVAR 2 · DEMAS.AI · Kumaş Kontrol ve Sarma Makinesi

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad Halit Acet 230542018 | Grup Gündüz B | Tarih 23.10.2026

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

PLC · HMI · Robot kontrolörü · **Safety PLC** · SCADA istemcisi · Mühendislik istasyonu · Uzak servis erişimi · Ofis ağı (ERP/e-posta)

1. Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Z1 Emniyet: Acil stop, koruyucu algılayıcılar, emniyet rölesi / Safety PLC. Z2 Makine kontrolü: PLC, motor sürücüleri, kenar fotoseli.

Z3 Görüntü & YZ: Yüksek çözünürlüklü ve termal kamera, YZ bilgisayarı, HMI. Z4 DMZ: Rapor sunucusu, barkod, jump server.

Z5 Kurumsal / dış: ERP, ofis ağı, internet, Demas online destek.

2. Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?

Z1 Emniyet bölgesine; insanı koruyan en kritik varlıktır, YZ, HMI ve ERP'den bağımsız kalmalı. Online servis erişimi Z4'te olmalı, emniyet ağına doğrudan ulaşmamalı.

3. Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Z3→Z2 (YZ'den PLC'ye yalnızca işaretle/yavaşla sinyali), Z4 ↔ Z3 (rapor, barkod), Z5 ↔ Z4 (ERP, servis). Her geçişte izin listesi, kaynak/hedef kısıtı, kayıt, yalnızca gerekli protokol; Z1'e ağ geçişi yok.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	Jump server — makine internete doğrudan açılmaz
Tünel?	Açık / VPN	VPN — servis trafiği şifreli tünelden geçer
Kimlik?	Parola / MFA	MFA — çalınan parola tek başına yetmez
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	Kişisel — her Demas teknisyeni ayrı hesapla
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	Tam oturum kaydı — parametre değişikliği izlenir
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	Varsayılan kapalı — servis talebinde, süreli açılır

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.