LABORATUVAR 6 · DEMAS.AI · Kumaş Kontrol ve Sarma Makinesi

CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

Ad Soyad Halit Acet 230542018 | Grup Gündüz B | Tarih 23.10.2026

Senaryo: Saat **10:15**. Servis hesabında yetkisiz erişim tespit edildi. PLC konfigürasyonu değişmiş olabilir. Makine hâlâ çalışıyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

Kavram: Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıt**tır. CRA'nın 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

Görev — zaman çizgisini doldurun

1. **10:15 — ilk 15 dk:** Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?

   Makineyi kontrollü durdurup güvenli duruma al; bakım/emniyet sorumlusunu, OT güvenlik ekibini ve Demas servisini ara; şüpheli servis oturumunu kesip logları silmeden koru.

2. **İlk 2 saat:** Emniyet güvende mi? Neyi korursunuz (kanıt!)? Hangi hesap kapatılır?

   Acil stop ve kapak kilidini fiziksel test et; PLC programı, sürücü hız/tork ayarları ve kalibrasyon profillerini onaylı yedekle karşılaştır. HMI, YZ, ERP ve servis bağlantı loglarını koru. Servis hesabını kapat.

3. **24 saat — CRA erken uyarı:** Hangi bilgi hazır olmalı?
   Etkilenen ürün (Demas.AI, seri no, yazılım sürümleri), tespit zamanı, şüpheli erişim yolu, olası fiziksel etki, alınan ilk önlemler ve aktif istismar olup olmadığı.

4. **72 saat — CRA bildirim:** Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?
   OT ekibi saldırı yolu ve kök nedeni, emniyet sorumlusu fiziksel etkiyi, üretici Demas düzeltmeyi belgeler; ürün güvenliği sorumlusu bildirimi sunar.

5. **14 gün — son rapor:** Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?
   Servis/VPN bağlantı logları, HMI kullanıcı ve parametre değişiklik kayıtları, PLC/sürücü yapılandırma farkları, YZ model sürümü ve hata kayıtları, ERP aktarım kayıtları, emniyet test sonuçları.

En sık hata: "Resetleyip devam edelim" — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.