## 8.8 உயவிடும் அமைப்பில் ஏற்படும் பழுதுகள்

பழுதுகள் ஏற்படும்போது கீழ்க்கண்ட அறிகுறிகள் காணப்படும்.

1. என்ஜின் ஆயில் குறைவாக இருக்கும்.
2. உள்வெடிப்பு ஏற்படும்.
3. சமமான செயல் திறன்.
4. வடிகட்டிகளில் அடைப்பு ஏற்பட்டிருத்தல்.
5. என்ஜின் ஆயில் அடர்கரும் நிறத்தில் இருத்தல் அலலது மாசுபட்டிருத்தல்.

## 8.9 உயவிடும் அமைப்பில் பழுது ஏற்படக் காரணங்கள்

உயவிடும்போது பழுது ஏற்பட பல காரணங்கள் உள்ளன.

1. உட்புற மற்றும் வெளிப்புற கசிவினால் ஆயில் குறைதல்.
2. குறைந்த ஆயில் அழுத்தம் காரணமாக ஆயில் பம்பில் பழுது ஏற்படுதல்.
3. உடைந்த ஆயில் பம்ப் அல்லது பெல்ட் அல்லது செயின்.
4. வடிகட்டியில் அடைப்பு அல்லது குழாய் வளைந்திருத்தல்.
5. அதிப்படியான அடைப்புகள் கொண்ட எண்ணெய் வடிகட்டி.
6. சிதைந்த எண்ணெய் தொகுப்புகள்.
7. உடைந்த அல்லது எரிந்த கசிவு நீக்கி.
8. பிஸ்டன் வளையங்கள் உடைந்து அல்லது தேய்ந்திருத்தல்.

## 8.10 சரிசெய்யும் முறைகள்

1. கசிவினை சரி செய்தல்.
2. எண்ணெய் தொட்டியின் கசிவு நீக்கியை மாற்றுதல்.
3. ஹெட் கசிவு நீக்கியை மாற்றுதல்.
4. டேப்பட் கவர் கசிவு நீக்கியை மாற்றுதல்.
5. ட்ரெயின் பிளக்கை மாற்றுதல்.
6. பிஸ்டன் வளையங்களை மாற்றுதல்.
7. சரியான அளவு ஆயிலை நிரப்புதல்.

### மாணவர்களுக்கான பயிற்சி

1. மாணவர்களை அருகில் உள்ள பணிமனைகளுக்குச் சென்று அங்கு உயவிடும் அமைப்பில் மேற்கொள்ளப்படும் செயல்பாடுகள் பற்றி தெரிந்து கொண்டு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கச் செய்தல்.
2. மாணவர்களை ஏதாவது ஒரு உயவிடும் அமைப்பை பிரித்து அதற்கான வரைபடம் வரைந்து அதன் செயல்பாடுகளை விவரித்துக் செய்தல்.

### கலைச்சொற்கள்

| | | |
|---|---|---|
| Solid Lubricant | - | திடநிலை உயவு பொருள் |
| Liquid Lubricant | - | திரவநிலை உயவு பொருள் |
| Fluidity | - | உயவு திரவம் படர் நிலை |
| Flash Point | - | வெடிப்பு நிலை |
| Fire Point | - | எரிதல் நிலை |
| Corrosion | - | துருப்பிடித்தல் / அரித்தல் |
| Foaming | - | நுரைத்தல் |
| Animal Oil | - | விலங்கு உயவு எண்ணெய் |
| Vegetable Oil | - | தாவர உயவு எண்ணெய் |
| Mineral Oil | - | தாது பொருள் உயவு எணணெய் |



AM_Tamil_Chp08.indd 161 12/20/2019 3:15:55 PM