- **வாழ்க்கைத்தர குறியீட்டு எண்**

மொத்த செலவு முறை $= \dfrac{\sum p_1 q_0}{\sum p_0 q_0} X100$.

குடும்ப வரவு செலவுத்திட்ட முறை $= \dfrac{\sum PV}{\sum V}$

- **மாறுபாட்டின் காரணங்கள்**

1. வாய்ப்பு காரணங்கள் அல்லது சீரற்ற காரணங்கள்

2. குறிப்பிட்டகாரணங்கள்

- **கட்டுப்பாட்டு வரைபடங்கள்**

(i) மையக்கோடு (CL) செயல்முறையின் தேவையான தரநிலை நிலையை குறிக்கிறது.

(ii) மேல்நிலை கட்டுப்பாட்டுக்கோடு (UCL) ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடியமேல் வரம்பை குறிக்கிறது.

(iii) கீழ்நிலை கட்டுப்பாட்டுக்கோடு (LCL) ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடிய கீழ்வரம்பை குறிக்கிறது.

$\overline{X}$ வரைபடங்களின் கட்டுப்பாட்டின் வரம்புகளின் இரண்டுவகைகள்

வகை (i) $\overline{X}$ மற்றும்திட்ட விலக்கம் கொடுக்கப்படும்போது	வகை $\overline{X}$ மற்றும்திட்ட விலக்கம் கொடுக்கப்படாதபோது
$UCL = \overline{\overline{X}} + 3\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$UCL = \overline{\overline{X}} + A_2\overline{R}$
$CL = \overline{\overline{X}}$	$CL = \overline{\overline{X}}$
$LCL = \overline{\overline{X}} - 3\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$LCL = \overline{\overline{X}} - A_2\overline{R}$

R வரைபடங்களின் கட்டுப்பாட்டின் வரம்புகளின் இரண்டு வகைகள்

வகை (i) திட்டவிலக்கம் கொடுக்கப்படும்போது	வகை (ii) திட்டவிலக்கம் கொடுக்கப்படாதபோது
$UCL = \overline{R} + 3\sigma_R$	$UCL = D_4\overline{R}$
$CL = \overline{R}$	$CL = \overline{R}$
$LCL = \overline{R} - 3\sigma_R$	$LCL = D_3\overline{R}$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 9.indd 246 3/5/2020 1:06:48 PM