செய்யப்படுகிறது. ஒலிப்பதிவு நிலையங்கள் பலதரப்பட்ட ஒலிகளைப் பதிவு செய்ய பல ஒலிவாங்கிகளைப் பயன்படுத்துகிறது. உதாரணாமாக, சில ஒலி வாங்கிகள் குறிப்பாக குரல்களைப் பதிவு செய்யவும், மற்றவை இசைக்கருவிகளின் ஒலிகளைப் பதிவு செய்யவும் வடிவமைக்கப்படுகின்றன.

5. ரேக் விளைவுகள் (Rack effects)

'ரேக் விளைவு'கள், ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட, வடிகட்டிகளைப் (Filter) பயன்படுத்தி, கேளொலி சமிக்ஞைகள் ஒலிக்கின்ற வழிகளை மாற்றியமைக்கின்றன. கணினிகளால் கிட்டத் தட்ட ஒவ்வொரு வகையான கேளொலி விளைவுகளை உருவாக்க முடியும் என்றாலும், பொதுவாக ரேக் விளைவுகளை குறிப்பாக விண்டேஜ் தொழில்நுட்பத்தை தொழில்முறை ஒலிப்பதிவு நிலையங்களிலேயே பயன்படுத்த முடியும்.

6. கட்டுப்படுத்திகள் (Controllers)

கட்டுப்படுத்திகள் என்பது வெளிப்புறச் சாதனங்களாகும். இவை கணினியின் மென் பொருளைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகின்றது. மிகவும் பொதுவான வகை MIDI(Musical Instrument Digital Interface) கட்டுப்படுத்தியாகும். இதில் பயன்படும் விசைப்பலகையானது நிலையான மின்னணு விசைப்பலகை (Electronic keyboard) போலவே உள்ளது எனினும் இதனால் மின்னணு விசைப்பலகை போல ஒலியை உருவாக்க முடியாது.

7. நேரடி உள்ளீடு பெட்டிகள் (Direct Input boxes)

நேரடி உள்ளீடு பெட்டிகள், தொடர் மட்ட (Line level) சமிக்ஞைகளை சமநிலை (Balanced) சமிக்ஞைகளாக மாற்றுகின்றன. இவைகள் பெரும்பாலும் மின் கிடார் (Electric guitar) மற்றும் தாழ்கேளொலி கிடார் (Base guitar) ஆகியவற்றை எக்ஸ்எல்ஆர் (XLR) உள்ளீடுகளில் (பெரும்பான்மையான ஒலிவாங்கிகளில் பயன்படும் வகை) பொருத்தப் பயன்படுகிறது.

8. கம்பிவடங்கள் (Cables)

ஒலிப்பதிவு நிலையங்களில் முக்கியப் பகுதியாக கம்பி வடங்கள் உள்ளன. பொதுவாக எக்ஸ்.எல்.ஆர் கம்பிவடங்கள் ஒலிவாங்கிகளை கேளொலி இடை முகப்பு (Audio interface) மூலம் இணைக்கப் பயன்படுகிறது, அதே நேரத்தில் ¼ அங்குல கம்பிவடங்கள் மற்றச் சாதனங்களை இணைக்கப் பயன்படுகின்றன.

9. இதரப் பொருட்கள் (Miscellaneous Items)

ஒலிப்பதிவு நிலையங்களில் பல எண்ணிக்கையிலான இதரப் பொருட்கள் காணப்படுகின்றன. குறிப்பாக ஒலிவாங்கித் தாங்கிகள் (Mic stands) அதிர்ச்சி காப்பமைவு (Shock mounts), குளிரூட்டிகள்(AC), இருக்கைகள், ஒலிக்காப்புடைய (Sound proof) குழாய் ஒலிவாங்கிகளின் முன் பெருக்கிகள் மற்றும் இசைக் கருவிகளின் தொகுப்பு ஆகியவைகளாகும்.

7.13 வீட்டுத் திரையரங்கம் (Home Theater)

திரையரங்கத்தில் ஒரு திரைப்படத்தை பார்த்து ரசிக்கும் அனுபவத்தை வீட்டிலேயே வழங்குவதற்காக, மின்னணுச் சாதனங்களை இணைத்து வடிவமைக்கப்பட்டது வீட்டுத் திரையரங்கமாகும். ஒரு சாதாரண தொலைக்காட்சியில் திரைப்படத்தை காண்பதைக் காட்டிலும் மிகச் சிறந்த அனுபவத்தை ஒரு வீட்டுத் திரையரங்கம் தருகின்றது.

ஒரு வீட்டுத் திரையரங்கத்தைக் கட்டமைக்க கீழ்க்காணும் சாதனங்களை உபயோகப்படுத்த வேண்டும்.

- தெளிவான படத்தைத் தரும் பெரிய தொலைக்காட்சி (32 அங்குலம்)
- குறைந்தபட்சம் நான்கு ஒலிப்பான்கள்
- சுற்றுப்புற ஒலி சமிக்ஞைகளைப் பிரித்து அவற்றை ஒலிப்பான்களுக்கு அனுப்பி வைக்கும் சாதனங்கள்.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 07.indd 208 1/18/2020 11:05:43 AM