Magene C606 · c606-oss

Quick start / Краткая инструкция · English + Русский · Wi-Fi / A-GPS / auto zoom

English

1 · Controls

Swipe left/right to change pages. Tap ⚙ for Settings.

Power (0)	Press: next page. Hold: power-off dialog; press again to confirm.
Lap (1)	Press during a ride: new lap.
Ride (2)	Press: start / pause / resume. Hold: end-ride dialog; confirm to save.

Menus: **2** up · **1** down · **0** select. Select the back arrow to return.

2 · Before your first ride

- **Settings** → **Language:** English / Русский.
- **Profile:** set weight, age and training values. Set your **Time zone**.
- Take the device outdoors, screen upwards, with a clear view of the sky. Wait for a **GPS fix**. Satellite count means **used / in view**.

3 · Ride and save

Tap **START RIDE** or press 2. Swipe through data pages and the map. Auto pause can stop the timer while stationary. Hold 2 and confirm **End** to save; see **Settings** → **History**.

Settings → **Pages** changes layouts and fields.

4 · Maps and zoom

The header shows latitude / longitude; N/S/E/W are hemispheres. Without a fix, the map may be blank.

Starts at maximum detail. **Auto map zoom** zooms out as speed rises. **+ / −** override it for one minute. Disable the option for manual control.

5 · Sensors and A-GPS

Wake the sensor, then **Sensors** → **Add sensor**. Choose the result; expect **ok** and live values. **Wheel** sets circumference. Supported sensors use **ANT+**, not Bluetooth-only.

Wi-Fi / GPS time: enter a 2.4 GHz network. **Update A-GPS** downloads ephemerides; wait for **32 EPO records accepted**. Repeat after receiver power loss when needed. Wi-Fi stops afterwards. **Sync GPS time** sends time only.

6 · Copy files by USB

Settings → **System** → **USB storage**. Copy on the computer; safely eject, then tap **Reboot**.

- Mapsforge v3–v5 `.map` (< 2 GiB each) → `MAP/`
- `.gpx` → `c606oss/routes/`; select under **Route**.
- Recorded `.fit` files: `c606oss/`

> **Trouble?** Enable **System** → **Debug log** before reproducing it; logs are in `c606oss/logs/`. If frozen, hold all three buttons for a hardware reset. A-GPS still needs satellite reception outdoors.

Русский

1 · Управление

Листайте экраны влево/вправо. Кнопка ⚙ открывает настройки.

Питание (0)	Нажать: следующий экран. Удержать: диалог выключения; нажать снова для подтверждения.
Круг (1)	Нажать во время поездки: новый круг.
Старт (2)	Нажать: старт / пауза / продолжить. Удержать: завершение; подтвердить сохранение.

Меню: **2** вверх · **1** вниз · **0** выбрать. Для возврата выберите стрелку «назад».

2 · Перед первой поездкой

- **Настройки** → **Язык:** Русский / English.
- **Профиль:** задайте вес, возраст и тренировочные параметры. Укажите **Часовой пояс**.
- Выйдите под открытое небо, держите экран вверх. Дождитесь **позиции GPS**. Число спутников: **используются / видны**.

3 · Запись поездки

Нажмите **ПОЕХАЛИ** или кнопку 2. Листайте экраны данных и карту. Автопауза останавливает таймер на стоянке. Удержите 2 и подтвердите **Завершить**. Запись появится в **Настройки** → **История**.

Настройки → **Экраны:** макеты и поля данных.

4 · Карта и масштаб

Вверху — широта / долгота; N/S/E/W — стороны света. Без позиции GPS карта может быть пустой.

Начальный масштаб — максимальное приближение. **Автомасштаб карты** отдаляет её с ростом скорости. **+ / −** приостанавливают автомасштаб на минуту. Отключите опцию для ручного управления.

5 · Датчики и A-GPS

Разбудите датчик: **Датчики** → **Добавить датчик**. Выберите его; проверьте **OK** и показания. **Колесо** — окружность. Нужен **ANT+**; датчики только с Bluetooth не поддерживаются.

Wi-Fi / время GPS: введите сеть 2,4 ГГц. **Обновить A-GPS** загружает эфемериды; дождитесь **«GPS принял 32 записи EPO»**. При необходимости повторите после полного выключения. Wi-Fi затем отключится. **Обновить время GPS** передаёт только время.

6 · Файлы через USB

Настройки → **Система** → **USB-накопитель**. Скопируйте файлы, безопасно извлеките диск и нажмите **Перезагрузка**.

- Mapsforge v3–v5 `.map` (< 2 ГиБ каждый) → `MAP/`
- `.gpx` → `c606oss/routes/`; выбрать в **Маршрут**.
- Записи `.fit` находятся в `c606oss/`.

> **Проблема?** Включите **Система** → **Журнал отладки**; файлы — в `c606oss/logs/`. При зависании удержите все три кнопки для аппаратного сброса. A-GPS не заменяет приём спутников на улице.