

Miniatur IoT Door Unit model-1 Frimware

ECHONET Lite仕様書

クラス名	電気錠	オブジェクトコード	0x026F01
------	-----	-----------	----------

プロパティ名	EPC コード	アクセス ルール	サービス搭載状況			状態時 アクセス	備考
			Set	Get	INF		
動作状態	0x80	Set/Get	○	○	○	○	
設置場所	0x81	Get	—	○	—	—	
規格Version情報	0x82	Get	—	○	—	—	
識別番号	0x83	Get	—	○	—	—	
異常状態	0x88	Get	—	○	—	—	
メーカーコード	0x8A	Get	—	○	—	—	
状態アナウンス プロパティマップ	0x9D	Get	—	○	—	—	
Setプロパティマップ	0x9E	Get	—	○	—	—	
Getプロパティマップ	0x9F	Get	—	○	—	—	
施錠設定1	0xE0	Get	—	○	○	○	センシングのみ
扉開閉状態	0xE3	Get	—	○	○	○	扉の開け閉め

注意事項
電氣的に鍵をかけることはできません。付属の鍵を用いて施錠/開錠の操作をしてください。