

QUOTES Anwendungshandbuch

Version:	1.1a
Stand MIG:	1.3c
Publikationsdatum:	01.04.2026
Autor:	BDEW

Disclaimer

Die PDF-Datei ist das allein gültige Dokument.

Die zusätzlich veröffentlichte Word-Datei dient als informatorische Lesefassung und entspricht inhaltlich der PDF-Datei. Diese Word-Datei wird bis auf Weiteres rein informatorisch und ergänzend veröffentlicht unter dem Vorbehalt, zukünftig eine kostenpflichtige Veröffentlichung der Word-Datei einzuführen.

Zusätzlich werden zur PDF-Datei auch XML-Dateien als optionale Unterstützung gegen Entgelt veröffentlicht.

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort.....	4
2	Aufbau des Dokumentes.....	4
3	Übersicht der Pakete in der QUOTES	4
4	Anwendungsübersichten	5
4.1	Geräteübernahme.....	5
4.1.1	Erläuterung.....	5
4.1.2	Geräteübernahmeangebot	5
4.2	Angebot zur Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebs über den LF.....	15
4.3	Angebot zur Anfrage von Werten	19
4.4	Bestellung einer Konfiguration	25
4.4.1	Erläuterung.....	25
4.4.2	Angebot einer Konfiguration	25
4.5	Angebot Änderung der Technik der Lokation.....	34
5	Änderungshistorie	41

1 Vorwort

Dieses Anwendungshandbuch gilt für die Spezifikationen des deutschen Marktes und fokussiert sich auf die Anforderungen der GPKE, GeLi Gas, WiM der Bundesnetzagentur und stellt die Beschreibung der Anwendung der QUOTES-Nachrichtenbeschreibung dar. Die Nachricht QUOTES wird entsprechend den Anforderungen der Geschäftsprozesse ausgeprägt.

Das vorliegende Anwendungshandbuch ist immer in Verbindung mit der Nachrichtenbeschreibung zu interpretieren, da nur die Dokumente im Zusammenhang und im Gesamtkontext mit den Prozessen eine Implementierung ermöglichen.

In diesem Dokument werden die Anwendungsfälle der QUOTES zur GPKE, GeLi Gas, WiM der Bundesnetzagentur dargestellt.

Die Nachrichten werden durch den BDEW gepflegt.

2 Aufbau des Dokumentes

In diesem Dokument werden die einzelnen Anwendungsfälle prozessscharf dargestellt. Die Definition zur Tabellennotation ist den Allgemeinen Festlegungen zu entnehmen.

3 Übersicht der Pakete in der QUOTES

Paket	Paketvoraussetzung(en)	Bedingungen
[1P]	--	Hinweis: Das ist das Standardpaket, wenn keine Bedingung zum Tragen kommt, z. B. im COM-Segment.
[2P]	[8]	[8] Wenn SG28 CCI+++E13 CAV+EHZ vorhanden
[3P]	[25]	[25] Wenn SG28 CCI+++E13 CAV+MME vorhanden
[4P]	[492]	[492] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Strom
[5P]	[493]	[493] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Gas

4 Anwendungsübersichten

4.1 Geräteübernahme

4.1.1 Erläuterung

Erläuterungen zur Geräteübernahme sind im ORDERS AHB in der jeweils gültigen Fassung zu finden.

4.1.2 Geräteübernahmeangebot

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Angebot Geräteübernahme MSBA an MSBN 15001	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	QUOTES Angebot	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	1.3c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	310 Angebot	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Nachrichtendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Datum zum geplanten Leistungsbeginn			
DTM 00004		Muss	
DTM 2005	76 Lieferdatum/-zeit, geplant	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB3]	
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Produkt-/Leistungsbeschreibung			
IMD 00010		Muss	
IMD 7081	Z07 Kauf	X	
	Z08 Nutzungsüberlassung	X	
Nachrichtennummer der Anfrage			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00012		Muss	
SG1 RFF 1153	AAV Nummer der Anfrage	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Angebot Geräteübernahme MSBA an MSBN 15001	Bedingung
SG1	RFF	1154	Nachrichtennummer	X [504]	[504] Hinweis: Wert aus BGM+311 DE1004 der REQOTE mit der die Angebotsanfrage erfolgt ist.
Prüfidentifikator					
SG1				Muss	
SG1	RFF	00014		Muss	
SG1	RFF	1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG1	RFF	1154	15001 Angebot Geräteübernahme	X	
Währungsangaben					
SG4				Muss	
SG4	CUX	00015		Muss	
SG4	CUX	6347	2 Referenzwährung	X	
SG4	CUX	6345	EUR Euro	X	
SG4	CUX	6343	4 Währung der Rechnung	X	
MP-ID Absender					
SG11				Muss	
SG11	NAD	00016		Muss	
SG11	NAD	3035	MS Dokumenten- /Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG11	NAD	3039	MP-ID	X	
SG11	NAD	3055	9 GS1	X	
			293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
			332 DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
Ansprechpartner					
SG14				Muss	
SG14	CTA	00017		Muss	
SG14	CTA	3139	IC Informationskontakt	X	
SG14	CTA	3412	Kontakt	X [500]	[500] Hinweis: Angabe eines technischen Ansprechpartners für die Geräteübernahme
Kommunikationsverbindung					
SG14				Muss	
SG14	COM	00018			
SG14	COM	3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	X (([939] [72]) ∨ ([940] [73])) ∧ [516]	[72] wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist [73] wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist [516] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG14	COM	3155	EM Elektronische Post	X [1P0..1]	
			FX Telefax	X [1P0..1]	
			TE Telefon	X [1P0..1]	
			AJ weiteres Telefon	X [1P0..1]	
			AL Handy	X [1P0..1]	
MP-ID Empfänger					
SG11				Muss	
SG11	NAD	00019		Muss	
SG11	NAD	3035	MR Nachrichtenempfänger	X	
SG11	NAD	3039	MP-ID	X	

EDIFACT Struktur				Beschreibung		Angebot Geräteübernahme MSBA an MSBN 15001	Bedingung
				Kommunikation von Prüfidentifikator			
SG11	NAD	3055		9	GS1	X	
				293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
				332	DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
Liefer-, bzw. Bezugsort							
SG11						Muss	
SG11	NAD		00020			Muss	
SG11	NAD	3035		DP	Lieferanschrift	X	
Meldepunkt							
SG11						Muss	
SG11	LOC		00021			Muss	
SG11	LOC	3227		172	Meldepunkt	X	
SG11	LOC	3225		Identifikator		X [951] [502]	[502] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation [951] Format: Zählpunktbezeichnung
Positionsdaten							
SG27						Muss	
SG27	LIN		00022			Muss	
SG27	LIN	1082		Positionsnummer		X [911]	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht oder Segmentgruppe bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend
SG27	LIN	7140		Produkt-/Leistungsnummer		X [31]	[31] Es sind nur die Artikelnummern erlaubt, die in der Codeliste der Artikelnummern des BDEW mit dem entsprechenden Prüfidentifikator versehen sind.
SG27	LIN	7143		Z01	Artikelnummer	X	
Produkt- /Leistungsbeschreibung							
SG27							
SG27	IMD		00024			Soll [1]	[1] Wenn Position nicht angeboten werden kann, weil rechtliche Regelungen oder Rechte Dritter dem entgegenstehen
SG27	IMD	7081		Z09	Kann nicht angeboten werden	X	
Baujahr/Jahr des In Verkehrs bringen							
SG27							
SG27	DTM		00025			Muss [2]	[2] Wenn in derselben SG27 LIN IMD DE7081 (Produkt- /Leistungsbeschreibung) mit Code Z09 (Kann nicht angeboten werden) nicht vorhanden.
SG27	DTM	2005		94	Produktions- /Herstellungsdatum	X	
				Z03	Baujahr/Jahr des in Verkehrs bringens	X	
SG27	DTM	2380		Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert		X	
SG27	DTM	2379		602	CCYY	X	
Eichgültigkeitsdauer bis							
SG27							

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Angebot Geräteübernahme MSBA an MSBN 15001	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator			
SG27 DTM 00026			Muss [2] $\wedge$ ([5] $\vee$ [3] $\vee$ [22])	[2] Wenn in derselben SG27 LIN IMD DE7081 (Produkt-/Leistungsbeschreibung) mit Code Z09 (Kann nicht angeboten werden) nicht vorhanden. [3] Wenn CCI+++Z64 vorhanden ist [5] Wenn in derselben SG27 LIN die Artikelnummer 9990001000649 vorhanden ist [22] Wenn CCI+++Z75 vorhanden ist
SG27 DTM 2005	Z04	Eichgültigkeit	X	
SG27 DTM 2380		Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X	
SG27 DTM 2379	602	CCYY	X	
Herstellernummer				
SG27 GIN 00027			Soll [2] $\wedge$ [4]	[2] Wenn in derselben SG27 LIN IMD DE7081 (Produkt-/Leistungsbeschreibung) mit Code Z09 (Kann nicht angeboten werden) nicht vorhanden. [4] Wenn am Gerät vorhanden und abweichend von Gerätenummer
SG27 GIN 7405	BN	Serialnummer	X	
SG27 GIN 7402		Herstellernummer	X	
Allgemeine Information (Feld für allgemeine Hinweise)				
SG27 FTX 00028			Kann	
SG27 FTX 4451	ACB	Zusätzliche Informationen (für allgemeine Hinweise)	X	
SG27 FTX 4440		Freier Text	X	
Zähleinrichtung				
SG28			Muss [2] $\wedge$ [5]	[2] Wenn in derselben SG27 LIN IMD DE7081 (Produkt-/Leistungsbeschreibung) mit Code Z09 (Kann nicht angeboten werden) nicht vorhanden. [5] Wenn in derselben SG27 LIN die Artikelnummer 9990001000649 vorhanden ist
SG28 CCI 00029			Muss	
SG28 CCI 7037	E13	Zählertyp	X	
Zähleinrichtung/Zählertyp				
SG28			Muss	
SG28 CAV 00030				

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Angebot Geräteübernahme MSBA an MSBN 15001	Bedingung	
			Kommunikation von Prüfidentifikator			
SG28	CAV	7111	AHZ	analoger Haushaltszähler (Drehstrom)	X [4P0..1]	
			BGZ	Balgengaszähler	X [5P0..1]	
			DKZ	Drehkolbengaszähler	X [5P0..1]	
			EHZ	elektronischer Haushaltszähler	X [4P0..1] ∨ [5P0..1]	
			IVA	Individuelle Abstimmung (Sonderausstattung)	X [4P0..1] ∨ [5P0..1]	
			LAZ	Lastgangzähler	X [4P0..1]	
			MAZ	Maximumzähler	X [4P0..1]	
			MME	moderne Messeinrichtung nach MsbG	X [4P0..1] ∨ [5P0..1]	
			MRG	Messdatenregistriergerät	X [5P0..1]	
			TRZ	Turbinenradgaszähler	X [5P0..1]	
			UGZ	Ultraschallgaszähler	X [5P0..1]	
			WGZ	Wirbelgaszähler	X [5P0..1]	
			WSZ	analoger Wechselstromzähler	X [4P0..1]	
			SG28	CAV	7110	Z01
Z02	EDL21	X [2P0..1]				
Z03	sonstiger EHZ	X [2P0..1]				
Z04	Standard	X [3P0..1]				
Z05	MeDa-Zähler	X [3P0..1]				
Zähleinrichtung/Zählergröße e (Gas) SG28						
SG28	CAV	00031		Muss [493]	[493] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Gas	
SG28	CAV	7110	G10	Gaszähler G10	X	
			G100	Gaszähler G100	X	
			G1000	Gaszähler G1000	X	
			G10000	Gaszähler G10000	X	
			G12500	Gaszähler G12500	X	
			G16	Gaszähler G16	X	
			G160	Gaszähler G160	X	
			G1600	Gaszähler G1600	X	
			G16000	Gaszähler G16000	X	
			G2.5	Gaszähler G2.5	X	
			G25	Gaszähler G25	X	
			G250	Gaszähler G250	X	
			G2500	Gaszähler G2500	X	
			G350	Gaszähler G350	X	
			G4	Gaszähler G4	X	
			G40	Gaszähler G40	X	
			G400	Gaszähler G400	X	
			G4000	Gaszähler G4000	X	
			G6	Gaszähler G6	X	
			G65	Gaszähler G65	X	
			G650	Gaszähler G650	X	
			G6500	Gaszähler G6500	X	
Zähleinrichtung/Tarifanzahl SG28						
SG28	CAV	00032		Muss [492]	[492] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Strom	
SG28	CAV	7111	ETZ	Eintarif	X	
			ZTZ	Zweitarif	X	
			NTZ	Mehrtarif	X	
Zähleinrichtung/Energierich- tung SG28						

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Angebot Geräteübernahme MSBA an MSBN 15001	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator			
SG28 CAV 00033			Muss [492]	[492] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Strom
SG28 CAV 7111	ERZ	Einrichtungszähler	X	
	ZRZ	Zweirichtungszähler	X	
Wandler SG28			Muss [2] $\wedge$ [492] $\wedge$ [9]	[2] Wenn in derselben SG27 LIN IMD DE7081 (Produkt-/Leistungsbeschreibung) mit Code Z09 (Kann nicht angeboten werden) nicht vorhanden. [9] Wenn in derselben SG27 LIN die Artikelnummer 9990001000657 vorhanden ist [492] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Strom
SG28 CCI 00034			Muss	
SG28 CCI 7037	Z25	Wandler	X	
Wandlertyp und Faktor SG28				
SG28 CAV 00035			Muss	
SG28 CAV 7111	MBW	Blockstromwandler	X	
	MIW	Messwandlersatz Strom	X	
	MPW	Kombimesswandlersatz (Strom und Spannung)	X	
	MUW	Messwandlersatz Spannung	X	
SG28 CAV 7110	Wandlerfaktor		M [914] [10]	[10] Wenn SG28 CAV+MIW/MPW/MBW vorhanden [914] Format: Möglicher Wert: > 0
Mengenumwerter SG28			Muss [2] $\wedge$ [493] $\wedge$ [9]	[2] Wenn in derselben SG27 LIN IMD DE7081 (Produkt-/Leistungsbeschreibung) mit Code Z09 (Kann nicht angeboten werden) nicht vorhanden. [9] Wenn in derselben SG27 LIN die Artikelnummer 9990001000657 vorhanden ist [493] wenn MP-ID in NAD+MR aus Sparte Gas
SG28 CCI 00036			Muss	
SG28 CCI 7037	Z64	Mengenumwerter	X	
Mengenumwertertyp SG28				
SG28 CAV 00037			Muss	
SG28 CAV 7111	DMU	Dichtemengenumwerter	X	
	TMU	Temperaturmengenumwerter	X	
	ZMU	Zustandsmengenumwerter	X	
Kommunikationseinrichtung SG28			Muss [2] $\wedge$ [11]	[2] Wenn in derselben SG27 LIN IMD DE7081 (Produkt-/Leistungsbeschreibung) mit Code Z09 (Kann nicht angeboten werden) nicht vorhanden. [11] Wenn in derselben SG27 LIN die Artikelnummer 9990001000665 vorhanden ist
SG28 CCI 00038			Muss	
SG28 CCI 7037	Z26	Kommunikationseinrichtung	X	
Kommunikationseinrichtung SG28				
SG28 CAV 00039			Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Angebot Geräteübernahme MSBA an MSBN 15001	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator			
SG28	CAV	7111	GSM	GSM/GPRS/UMTS-Kom.- Einr.	X	
			ETH	Ethernet-Kom.-Einricht. LAN/WLAN	X	
			PLC	PLC-Kom.-Einrichtung	X	
			PST	Festnetz-Kom.-Einricht. TAE	X	
			DSL	DSL-Kom.Einr.	X	
			LTE	LTE-Kom.-Einr.	X	
Technische Steuereinrichtung SG28					Muss [2] ^ [12]	[2] Wenn in derselben SG27 LIN IMD DE7081 (Produkt- /Leistungsbeschreibung) mit Code Z09 (Kann nicht angeboten werden) nicht vorhanden. [12] Wenn in derselben SG27 LIN die Artikelnummer 9990001000673 vorhanden ist
SG28	CCI	00040			Muss	
SG28	CCI	7037	Z27	Technische Steuereinrichtung	X	
Technische Steuereinrichtung SG28						
SG28	CAV	00041			Muss	
SG28	CAV	7111	RSU	Rundsteuerempfänger	X	
			TSU	Tarifschaltuhr	X	
Smartmeter-Gateway SG28					Muss [2] ^ [15]	[2] Wenn in derselben SG27 LIN IMD DE7081 (Produkt- /Leistungsbeschreibung) mit Code Z09 (Kann nicht angeboten werden) nicht vorhanden. [15] Wenn in derselben SG27 LIN die Artikelnummer 9990001000772 vorhanden ist
SG28	CCI	00042			Muss	
SG28	CCI	7037	Z75	Smartmeter-Gateway	X	
Firmware-Version SG28						
SG28	CAV	00043			Muss	
SG28	CAV	7111	ZV8	Firmware-Version	X	
SG28	CAV	7110	Firmware-Version		X	
Hersteller-Typbezeichnung SG28						
SG28	CAV	00044			Muss	
SG28	CAV	7111	ZV9	Hersteller-Typbezeichnung	X	
SG28	CAV	7110	Hersteller-Typbezeichnung		X	
SIM-Karten-Nr SG28						
SG28	CAV	00045			Muss	
SG28	CAV	7111	ZW0	SIM-Karten-Nr	X	
SG28	CAV	7110	SIM-Karten-Nr		X	
Modem-Kennung IMSI SG28						
SG28	CAV	00046			Muss	
SG28	CAV	7111	ZW1	Modem-Kennung IMSI	X	
SG28	CAV	7110	Modem-Kennung IMSI		X	
TK-Provider SG28						
SG28	CAV	00047			Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Angebot Geräteübernahme MSBA an MSBN 15001	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator		
SG28	CAV	7111	ZW2	TK-Provider	X
SG28	CAV	7110	TK-Provider		X
IP-Version SG28					
SG28	CAV	00048			Muss
SG28	CAV	7111	ZW3	IP-Version	X
SG28	CAV	7110	IP-Version		X
Steuerbox SG28					Muss [2] ^ [16]
					[2] Wenn in derselben SG27 LIN IMD DE7081 (Produkt-/Leistungsbeschreibung) mit Code Z09 (Kann nicht angeboten werden) nicht vorhanden. [16] Wenn in derselben SG27 LIN die Artikelnummer 9990001000780 vorhanden ist
SG28	CCI	00049			Muss
SG28	CCI	7037	Z76	Steuerbox	X
Befestigungsart SG28					Muss [2] ^ [5]
					[2] Wenn in derselben SG27 LIN IMD DE7081 (Produkt-/Leistungsbeschreibung) mit Code Z09 (Kann nicht angeboten werden) nicht vorhanden. [5] Wenn in derselben SG27 LIN die Artikelnummer 9990001000649 vorhanden ist
SG28	CCI	00050			Muss
SG28	CCI	7037	Z28	Befestigungsart Zähleinrichtung	X
Befestigungsart SG28					Muss
SG28	CAV	00051			Muss
SG28	CAV	7111	BKE	Stecktechnik (Befestigungs- und Kontaktierungseinrichtung)	X [4P0..1]
			DPA	3-Dreipunktaufhängung	X [4P0..1]
			HUT	Hutschiene	X [4P0..1]
			Z31	Einstutzen-Zähler	X [5P0..1]
			Z32	Zweistutzen-Zähler	X [5P0..1]
Messwerterfassung SG28					Muss [2] ^ [5]
					[2] Wenn in derselben SG27 LIN IMD DE7081 (Produkt-/Leistungsbeschreibung) mit Code Z09 (Kann nicht angeboten werden) nicht vorhanden. [5] Wenn in derselben SG27 LIN die Artikelnummer 9990001000649 vorhanden ist
SG28	CCI	00052			Muss
SG28	CCI	7037	E12	Messwerterfassung an der Zähleinrichtung	X
Messwerterfassung SG28					Muss
SG28	CAV	00053			Muss
SG28	CAV	7111	AMR	fernauslesbare Zähler	X
			MMR	manuell ausgelesene Zähler	X
Preisangaben					

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Angebot Geräteübernahme MSBA an MSBN 15001	Bedingung
SG31	Kommunikation von Prüfidentifikator		Muss [2] $\wedge$ [2068]	[2] Wenn in derselben SG27 LIN IMD DE7081 (Produkt-/Leistungsbeschreibung) mit Code Z09 (Kann nicht angeboten werden) nicht vorhanden. [2068] Pro SG27 LIN ist die SG31 PRI genau einmal anzugeben.
SG31 PRI 00054			Muss	
SG31 PRI 5125	CAL	Berechnungspreis	X	
SG31 PRI 5118	Preis, Betrag		X [912]	[912] Format: max. 6 Nachkommastellen
SG31 PRI 5284	Einzelpreisbasis, Menge		X [908]	[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n
SG31 PRI 6411	H87	Stück	X [79]	[79] Wenn IMD DE7081 (Produkt-/Leistungsbeschreibung) mit Wert Z07 (Kauf) vorhanden.
	DAY	Tag	X [80]	[80] Wenn IMD DE7081 (Produkt-/Leistungsbeschreibung) mit Wert Z08 (Nutzungsüberlassung) vorhanden.
Gerätenummer SG32			Soll [2] $\wedge$ [13] $\wedge$ [506]	[2] Wenn in derselben SG27 LIN IMD DE7081 (Produkt-/Leistungsbeschreibung) mit Code Z09 (Kann nicht angeboten werden) nicht vorhanden. [13] Wenn am Gerät vorhanden [506] Hinweis: Wenn zu einer Position (z. B. Messwandlersatz) mehrere Gerätenummern existieren, sind die Gerätenummern in derselben Position (LIN-Segment) mittels Wiederholung der SG32 RFF+Z09 anzugeben
SG32 RFF 00055			Muss	
SG32 RFF 1153	Z09	Gerätenummer	X	
SG32 RFF 1154	Gerätenummer		X	
Referenz auf einen veröffentlichten Preiskatalog SG32			Kann	
SG32 RFF 00057			Muss	
SG32 RFF 1153	APF	Verweis auf Katalognummer	X	
SG32 RFF 1154	Katalognummer		X	
SG32 RFF 1156	Zeilennummer		X	
SG32 RFF 1056	Versionsnummer		X	
Beteiligter Marktpartner MP-ID SG42			Soll [30] $\wedge$ [44] $\wedge$ [503]	[30] Wenn SG27 IMD+Z09 vorhanden [44] Wenn MSBA nicht Eigentümer des Gerätes/der Geräte ist [503] Hinweis: Es ist die MP-ID des Eigentümers (MSB) zur bilateralen Klärung anzugeben, wenn z. B. der MSBA das Gerät / die Geräte selbst gepachtet hat.
SG42 NAD 00058			Muss	
SG42 NAD 3035	VY	andere zugehörige Partei	X	
SG42 NAD 3039	MP-ID		X	
SG42 NAD 3055	9	GS1	X	
	293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
	332	DE, DVGW Service & Consult GmbH	X	
Abschnitts-Kontrollsegment				

EDIFACT Struktur		Beschreibung	Angebot	Bedingung
		Kommunikation von Prüfidentifikator	Geräteübernahme MSBA an MSBN 15001	
UNS	00099			Muss
UNS	0081	S Trennung von Positions- und Summenteil	X	
Nachrichten-Endesegment				
UNT	00100			Muss
UNT	0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT	0062	Nachrichten-Referenznummer	X	

4.2 Angebot zur Rechnungsabwicklung des Messstellenbetriebs über den LF

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Angebot Abrechnung Messstellenbetrieb MSB	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator	MSB an LF 15002	
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	QUOTESAngebot	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	1.3c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	Z29 Abrechnung des Messstellenbetriebs vom MSB an den LF	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Nachrichtendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Ausführungsdatum			
DTM 00005		Muss [27]	[27] Wenn DTM+469 nicht vorhanden
DTM 2005	203 Ausführungsdatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB1]	
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Startdatum oder Zeitpunkt			
DTM 00006		Soll [26] $\wedge$ [28] $\wedge$ [29]	[26] Wenn DTM+203 nicht vorhanden [28] Wenn RFF+AAV vorhanden [29] Wenn DTM+469 in Anfrage (REQOTE) vorhanden war
DTM 2005	469 Startdatum oder -zeitpunkt, frühestes/r	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB1]	
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Produkt-/Leistungsbeschreibung			
IMD 00010		Muss	
IMD 7081	Z33 Angebot auf Basis Preisblatt	X	
	Z34 Individuelles Angebot	X	
Nachrichtennummer der Anfrage SG1			
		Soll [17]	[17] Wenn das Angebot per REQOTE angefragt wurde

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Angebot Abrechnung Messstellenbetrieb MSB	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	MSB an LF 15002	
SG1	RFF	00012		Muss	
SG1	RFF	1153	AAV Nummer der Anfrage	X	
SG1	RFF	1154	Nachrichtennummer	X [505]	[505] Hinweis: Wert aus BGM+Z29 DE1004 der REQOTE, mit der die Anfrage Rechnungsabwicklung erfolgt ist.
Prüfidentifikator					
SG1	RFF	00014		Muss	
SG1	RFF	1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG1	RFF	1154	15002 Angebot Rechnungsabwicklung MSB über LF	X	
Währungsangaben					
SG4	CUX	00015		Muss [21]	[21] Wenn IMD++Z34 vorhanden
SG4	CUX	6347	2 Referenzwährung	X	
SG4	CUX	6345	EUR Euro	X	
SG4	CUX	6343	4 Währung der Rechnung	X	
MP-ID Absender					
SG11	NAD	00016		Muss	
SG11	NAD	3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG11	NAD	3039	MP-ID	X [39]	[39] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG11	NAD	3055	9 GS1	X	
			293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
Ansprechpartner					
SG14	CTA	00017		Muss	
SG14	CTA	3139	IC Informationskontakt	X	
SG14	CTA	3412	Kontakt	X	
Kommunikationsverbindung					
SG14	COM	00018		Muss	
SG14	COM	3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	X ((([939] [72]) ∨ ([940] [73]))) ∧ [516]	[72] wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist [73] wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist [516] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG14	COM	3155	EM Elektronische Post	X [1P0..1]	
			FX Telefax	X [1P0..1]	
			TE Telefon	X [1P0..1]	
			AJ weiteres Telefon	X [1P0..1]	
			AL Handy	X [1P0..1]	
MP-ID Empfänger					
SG11	NAD	00019		Muss	
SG11	NAD	3035	MR Nachrichtenempfänger	X	
SG11	NAD	3039	MP-ID	X [39]	[39] MP-ID nur aus Sparte Strom

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Angebot Abrechnung Messstellenbetrieb MSB	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator		MSB an LF 15002	
SG11	NAD	3055	9	GS1	X	
			293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
Liefer-, bzw. Bezugsort SG11					Muss	
SG11	NAD	00020			Muss	
SG11	NAD	3035	DP	Lieferanschrift	X	
Meldepunkt SG11					Muss	
SG11	LOC	00021			Muss	
SG11	LOC	3227	172	Meldepunkt	X	
SG11	LOC	3225	Identifikator		X [950] [501]	[501] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlokation [950] Format: Marktlokations-ID
Positionsdaten SG27					Muss	
SG27	LIN	00022			Muss	
SG27	LIN	1082	Positionsnummer		X [911]	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht oder Segmentgruppe bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend
SG27	LIN	7140	Produkt-/Leistungsnummer		X ([31] $\wedge$ ([65] $\vee$ [66])) $\vee$ ([942] [69] $\wedge$ ([67] $\vee$ [68]))	[31] Es sind nur die Artikelnummern erlaubt, die in der Codeliste der Artikelnummern des BDEW mit dem entsprechenden Prüfidentifikator versehen sind. [65] Wenn DTM+203 (Ausführungsdatum) im DE2380 < 202312312300?+00 [66] Wenn DTM+469 (Beginn zum (nächstmöglichen Termin)) im DE2380 < 202312312300?+00 [67] Wenn DTM+203 (Ausführungsdatum) im DE2380 $\geq$ 202312312300?+00 [68] Wenn DTM+469 (Beginn zum (nächstmöglichen Termin)) im DE2380 $\geq$ 202312312300?+00 [69] Es sind nur Werte aus der EDI@Energy Codeliste der Artikelnummern und Artikel-ID erlaubt, die im Kapitel 3.5 "Abrechnung Messstellenbetrieb für die Sparte Strom" genannt sind. [942] Format: n1-n2-n1-n3
SG27	LIN	7143	Z01	Artikelnummer	X [65] $\vee$ [66]	[65] Wenn DTM+203 (Ausführungsdatum) im DE2380 < 202312312300?+00 [66] Wenn DTM+469 (Beginn zum (nächstmöglichen Termin)) im DE2380 < 202312312300?+00 [67] Wenn DTM+203 (Ausführungsdatum) im DE2380 $\geq$ 202312312300?+00 [68] Wenn DTM+469 (Beginn zum (nächstmöglichen Termin)) im DE2380 $\geq$ 202312312300?+00
			Z09	Artikel-ID	X [67] $\vee$ [68]	
Zusätzliche Produktidentifikation SG27						

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Angebot Abrechnung Messstellenbetrieb MSB	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator	MSB an LF 15002	
SG27	PIA	00023		Muss [20] $\wedge$ ([65] $\vee$ [66])	[20] Wenn IMD++Z33 vorhanden [65] Wenn DTM+203 (Ausführungsdatum) im DE2380 < 202312312300?+00 [66] Wenn DTM+469 (Beginn zum (nächstmöglichen Termin)) im DE2380 < 202312312300?+00
SG27	PIA	4347	1	Zusätzliche Identifikation	X
SG27	PIA	7140		Preisschlüsselstamm	X
SG27	PIA	7143	Z06	Preisschlüsselstamm	X
Preisangaben SG31				Muss ([81] $\wedge$ [2069]) $\vee$ ([82] $\wedge$ [2070])	[81] Wenn IMD DE7081 (Produkt- /Leistungsbeschreibung) mit Wert Z33 (Angebot auf Basis Preisblatt) vorhanden. [82] Wenn IMD DE7081 (Produkt- /Leistungsbeschreibung) mit Wert Z34 (Individuelles Angebot) vorhanden. [2069] Pro SG27 LIN ist die SG31 PRI genau einmal anzugeben. Dabei muss in der SG31 PRI im DE5284 eine Mengenangabe mit dem Code H87 (Stück) im DE6411 angegeben sein. [2070] Pro SG27 LIN ist die SG31 PRI zweimal anzugeben. Dabei muss genau eine SG31 PRI mit Preis- und Mengenangabe und dem Code H87 (Stück) im DE6411 und genau eine SG31 PRI mit Preis- und Mengenangabe und dem Code DAY (Tag) im DE6411 vorhanden sein.
SG31	PRI	00054		Muss	
SG31	PRI	5125	CAL	Berechnungspreis	X
SG31	PRI	5118		Preis, Betrag	M [21] $\wedge$ [912] [21] Wenn IMD++Z34 vorhanden [912] Format: max. 6 Nachkommastellen
SG31	PRI	5284		Einzelpreisbasis, Menge	X [908] [908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n
SG31	PRI	6411	H87	Stück	X
			DAY	Tag	X [21] [21] Wenn IMD++Z34 vorhanden
Referenz auf ID weiterer Marktlkationen SG32				Soll [18] $\wedge$ [20]	[18] Wenn Angebot mehrere Marktlkationen abdeckt, an welchen der identische Anschlussnutzer vorhanden ist und deren messtechnische Einordnung iMS ist (Marktlkation aus SG11 LOC+172 und alle Marktlkationen, die in einem SG29 RFF+Z18 aufgeführt sind). [20] Wenn IMD++Z33 vorhanden
SG32	RFF	00056		Muss	
SG32	RFF	1153	Z18	Marktlkation	X
SG32	RFF	1154		ID einer Marktlkation	X [950] [950] Format: Marktlkations-ID
Abschnitts-Kontrollsegment					
	UNS	00099		Muss	
	UNS	0081	S	Trennung von Positions- und Summenteil	X
Nachrichten-Endesegment					
	UNT	00100		Muss	
	UNT	0074		Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X
	UNT	0062		Nachrichten-Referenznummer	X

4.3 Angebot zur Anfrage von Werten

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Angebot zur Anfrage von Werten MSB an ESA 15003	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	QUOTESAngebot	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	1.3c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	Z57 Übermittlung von Werten an ESA	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Nachrichtendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Startdatum oder Zeitpunkt			
DTM 00006		Muss	
DTM 2005	469 Startdatum oder -zeitpunkt, frühestes/r	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB1]	
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Erforderliche Zeitspanne zur Einrichtung der Übermittlung von Werten ab Bestellung			
DTM 00008		Kann	
DTM 2005	279 Vom Bestelleingangsdatum bis Lieferdatum	X	
DTM 2380	Zeitraum	X [908]	[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n
DTM 2379	802 Monat	X	
	803 Woche	X	
	804 Tag	X	
Gültigkeitsdauer (Bindungsfrist des Angebots)			
DTM 00009		Muss	
DTM 2005	273 Gültigkeitszeitspanne	X	
DTM 2380	Zeitraum	X [908]	[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n
DTM 2379	802 Monat	X	
	803 Woche	X	
	804 Tag	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Angebot zur Anfrage von Werten MSB an ESA 15003	Bedingung
Allgemeine Information (Feld für allgemeine Hinweise)				
FTX	00011		Kann	
FTX	4451	ACB Zusätzliche Informationen (für allgemeine Hinweise)	X	
FTX	4440	Freier Text	X	
Nachrichtennummer der Anfrage				
SG1			Muss	
SG1	RFF	00012	Muss	
SG1	RFF	1153	AAV Nummer der Anfrage	X
SG1	RFF	1154	Nachrichtennummer	X
Prüfidentifikator				
SG1			Muss	
SG1	RFF	00014	Muss	
SG1	RFF	1153	Z13 Prüfidentifikator	X
SG1	RFF	1154	15003 Angebot zur Anfrage von Werten für ESA	X
Währungsangaben				
SG4			Muss	
SG4	CUX	00015	Muss	
SG4	CUX	6347	2 Referenzwährung	X
SG4	CUX	6345	EUR Euro	X
SG4	CUX	6343	4 Währung der Rechnung	X
MP-ID Absender				
SG11			Muss	
SG11	NAD	00016	Muss	
SG11	NAD	3035	MS Dokumenten- /Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X
SG11	NAD	3039	MP-ID	X [39] [39] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG11	NAD	3055	9 GS1	X
		293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
Ansprechpartner				
SG14			Muss	
SG14	CTA	00017	Muss	
SG14	CTA	3139	IC Informationskontakt	X
SG14	CTA	3412	Kontakt	X
Kommunikationsverbindung				
SG14			Muss	
SG14	COM	00018		
SG14	COM	3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	X ((([939] [72]) ∨ ([940] [73]))) ∧ [516] [72] wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist [73] wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist [516] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Angebot zur Anfrage von Werten MSB an ESA 15003	Bedingung
Kommunikation von Prüfidentifikator				
SG14 COM 3155	EM	Elektronische Post	X [1P0..1]	
	FX	Telefax	X [1P0..1]	
	TE	Telefon	X [1P0..1]	
	AJ	weiteres Telefon	X [1P0..1]	
	AL	Handy	X [1P0..1]	
MP-ID Empfänger				
SG11			Muss	
SG11 NAD 00019			Muss	
SG11 NAD 3035	MR	Nachrichteneempfänger	X	
SG11 NAD 3039	MP-ID		X [39]	[39] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG11 NAD 3055	9	GS1	X	
	293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
Liefer-, bzw. Bezugsort				
SG11			Muss	
SG11 NAD 00020			Muss	
SG11 NAD 3035	DP	Lieferanschrift	X	
Meldepunkt				
SG11			Muss	
SG11 LOC 00021			Muss	
SG11 LOC 3227	172	Meldepunkt	X	
SG11 LOC 3225	Identifikator		X ([950] [501]) ∨ ([951] [502]) ∨ ([950] [507]) ∨ ([960] [512])	[501] Hinweis: Verwendung der ID der Marktlotation [502] Hinweis: Verwendung der ID der Messlotation [507] Hinweis: Verwendung der ID der Tranche [512] Hinweis: Verwendung der ID der Netzlotation [950] Format: Marktlotations-ID [951] Format: Zählpunktbezeichnung [960] Format: Netzlotations-ID
Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend				
SG27			Soll [77]	[77] Wenn in der Anfrage nach Werten ein Messprodukt enthalten war, das in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.6.1 "Werte nach Typ 2 aus Backend" enthalten ist.
SG27 LIN 00070			Muss	
SG27 LIN 1082		Positionsnummer	X [903]	[903] Format: Möglicher Wert: 1
SG27 LIN 1229	Z67	Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend	X	
Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend				
SG27			Muss	
SG27 PIA 00071			Muss	
SG27 PIA 4347	5	Produktidentifikation	X	
SG27 PIA 7140		Produkt-Code	X [74]	[74] Es sind nur die Messprodukte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.6.1 "Werte nach Typ 2 aus Backend" enthalten sind.
SG27 PIA 7143	Z11	Produkt	X	
Artikel-ID				
SG27				

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Angebot zur Anfrage von Werten MSB an ESA 15003	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator			
SG27 PIA 00072			Muss [2042]	[2042] Innerhalb dieser LIN-Position muss das PIA+Z02 (Artikel-ID) mindestens ein Mal angegeben werden und kann bis zu drei Mal angegeben werden.
SG27 PIA 4347	Z02	Gruppenartikel-ID / Artikel-ID	X	
SG27 PIA 7140		Artikel-ID	X	
SG27 PIA 7143	Z09	Artikel-ID	X	
OBIS-Kennzahl für Werte nach Typ 2 Backend				
SG27 PIA 00073			Muss [2073]	[2073] Das PIA (OBIS-Kennzahl für Werte nach Typ 2 Backend) ist mindestens einmal anzugeben. Es kann in Abhängigkeit zu den anderen PIA Segmenten innerhalb derselben SG27 LIN (Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ2 aus Backend) maximal bis zu 23 mal angegeben werden sofern die anderen PIA Segmente innerhalb derselben SG27 LIN nicht mehr als einmal angegeben werden. Die maximale Anzahl an PIA-Segmenten je SG27 LIN ist 25.
SG27 PIA 4347	5	Produktidentifikation	X	
SG27 PIA 7140		OBIS-Kennzahl für Werte nach Typ 2 Backend	X	
SG27 PIA 7143	SRW	OBIS-Kennzahl	X	
Preisangaben				
SG31			Muss [2071]	[2071] Diese SG31 PRI (Preisangabe zur Position) ist bis zu dreimal anzugeben. Es ist so oft anzugeben, wie innerhalb derselben SG27 LIN (Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ2 aus Backend) das PIA+Z02 (Artikel-ID) vorhanden ist.
SG31 PRI 00074			Muss	
SG31 PRI 5125	CAL	Berechnungspreis	X	
SG31 PRI 5118		Preis, Betrag	X [912]	[912] Format: max. 6 Nachkommastellen
SG31 PRI 5387	Z01	Einrichtungspreis	X [83]	[83] Wenn in derselben SG27 LIN ein PIA+Z02 (Artikel-ID) mit einer Artikel-ID im DE7140 bei der die letzten beiden Stellen mit dem Wert "01" (Kosten für das Einrichten des Messprodukts) vorhanden ist. [84] Wenn in derselben SG27 LIN ein PIA+Z02 (Artikel-ID) mit einer Artikel-ID im DE7140 bei der die letzten beiden Stellen mit dem Wert "02" (Kosten für den Betrieb des Messprodukts) vorhanden ist. [85] Wenn in derselben SG27 LIN ein PIA+Z02 (Artikel-ID) mit einer Artikel-ID im DE7140 bei der die letzten beiden Stellen mit dem Wert "03" (Kosten für die anfallenden Transaktionen des Messprodukts) vorhanden ist.
	Z02	Transaktionspreis	X [85]	
	Z03	Betriebspreis	X [84]	
SG31 PRI 5284		Einzelpreisbasis, Menge	X [903]	[903] Format: Möglicher Wert: 1

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Angebot zur Anfrage von Werten MSB an ESA 15003	Bedingung
			Kommunikation von Prüfidentifikator			
SG31	PRI	6411	H87 DAY	Stück Tag	X [86] √ [87] X [88]	[86] Wenn in derselben SG31 PRI (Preisangabe zur Position) das DE5387 mit dem Wert Z01 (Einrichtungspreis) vorhanden ist. [87] Wenn in derselben SG31 PRI (Preisangabe zur Position) das DE5387 mit dem Wert Z02 (Transaktionspreis) vorhanden ist. [88] Wenn in derselben SG31 PRI (Preisangabe zur Position) das DE5387 mit dem Wert Z03 (Betriebspreis) vorhanden ist.
Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW SG27					Soll [78]	[78] Wenn in der Anfrage nach Werten ein Messprodukt enthalten war, das in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.6.2 "Werte nach Typ 2 aus SMGW" enthalten ist.
SG27	LIN	00075			Muss	
SG27	LIN	1082	Positionsnummer		X [903]	[903] Format: Möglicher Wert: 1
SG27	LIN	1229	Z68	Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW	X	
Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW SG27					Muss	
SG27	PIA	00076			X	
SG27	PIA	4347	5	Produktidentifikation	X [75]	[75] Es sind nur die Messprodukte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.6.2 "Werte nach Typ 2 aus SMGW" enthalten sind.
SG27	PIA	7140	Produkt-Code		X [75]	
SG27	PIA	7143	Z11	Produkt	X	
Artikel-ID SG27					Muss [2042]	[2042] Innerhalb dieser LIN-Position muss das PIA+Z02 (Artikel-ID) mindestens ein Mal angegeben werden und kann bis zu drei Mal angegeben werden.
SG27	PIA	4347	Z02	Gruppenartikel-ID / Artikel-ID	X	
SG27	PIA	7140	Artikel-ID		X	
SG27	PIA	7143	Z09	Artikel-ID	X	
Preisangaben SG31					Muss [2072]	[2072] Diese SG31 PRI (Preisangabe zur Position) ist bis zu dreimal anzugeben. Es ist so oft anzugeben, wie innerhalb derselben SG27 LIN (Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW) das PIA+Z02 (Artikel-ID) vorhanden ist.
SG31	PRI	00080			Muss	
SG31	PRI	5125	CAL	Berechnungspreis	X	
SG31	PRI	5118	Preis, Betrag		X [912]	[912] Format: max. 6 Nachkommastellen

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Angebot zur Anfrage von Werten MSB an ESA 15003	Bedingung
SG31	PRI	5387	Z01	Einrichtungspreis	X [83]	[83] Wenn in derselben SG27 LIN ein PIA+Z02 (Artikel-ID) mit einer Artikel-ID im DE7140 bei der die letzten beiden Stellen mit dem Wert "01" (Kosten für das Einrichten des Messprodukts) vorhanden ist. [84] Wenn in derselben SG27 LIN ein PIA+Z02 (Artikel-ID) mit einer Artikel-ID im DE7140 bei der die letzten beiden Stellen mit dem Wert "02" (Kosten für den Betrieb des Messprodukts) vorhanden ist. [85] Wenn in derselben SG27 LIN ein PIA+Z02 (Artikel-ID) mit einer Artikel-ID im DE7140 bei der die letzten beiden Stellen mit dem Wert "03" (Kosten für die anfallenden Transaktionen des Messprodukts) vorhanden ist.
			Z02	Transaktionspreis	X [85]	
			Z03	Betriebspreis	X [84]	
SG31	PRI	5284	Einzelpreisbasis, Menge		X [903]	[903] Format: Möglicher Wert: 1
SG31	PRI	6411	H87	Stück	X [86] √ [87]	[86] Wenn in derselben SG31 PRI (Preisangabe zur Position) das DE5387 mit dem Wert Z01 (Einrichtungspreis) vorhanden ist. [87] Wenn in derselben SG31 PRI (Preisangabe zur Position) das DE5387 mit dem Wert Z02 (Transaktionspreis) vorhanden ist.
			DAY	Tag	X [88]	
Abschnitts-Kontrollsegment						
UNS		00099			Muss	
UNS	0081		S	Trennung von Positions- und Summenteil	X	
Nachrichten-Endesegment						
UNT		00100			Muss	
UNT	0074		Anzahl der Segmente in einer Nachricht		X	
UNT	0062		Nachrichten-Referenznummer		X	

4.4 Bestellung einer Konfiguration

4.4.1 Erläuterung

Erläuterungen zur Bestellung einer Konfiguration sind im ORDERS AHB in der jeweils gültigen Fassung zu finden.

4.4.2 Angebot einer Konfiguration

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Angebot einer Konfiguration MSB an NB, LF 15004	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	QUOTES Angebot	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	1.3c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	Z74 Bestellung eines Angebots einer Konfiguration	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Nachrichtendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Produkt-/Leistungsbeschreibung			
IMD 00010		Muss	
IMD 7081	Z55 Änderung Konfiguration	X	
	Z64 Neukonfiguration	X	
Nachrichtennummer der Anfrage			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00012		Muss	
SG1 RFF 1153	AAV Nummer der Anfrage	X	
SG1 RFF 1154	Nachrichtennummer	X [511]	[511] Hinweis: Wert aus BGM+Z74 (Bestellung eines Angebots einer Konfiguration) DE1004 der REQOTE mit der die Anfrage einer Konfiguration erfolgt ist.
Prüfidentifikator			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00014		Muss	
SG1 RFF 1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG1 RFF 1154	15004 Angebot zur Anfrage einer Konfiguration	X	

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Angebot einer Konfiguration	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator		MSB an NB, LF 15004	
MP-ID Absender				
SG11			Muss	
SG11	NAD	00016	Muss	
SG11	NAD	3035	MS	Dokumenten- /Nachrichtenaussteller bzw. -absender
SG11	NAD	3039	MP-ID	X [39] [39] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG11	NAD	3055	9	GS1
		293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	
Ansprechpartner				
SG14			Muss	
SG14	CTA	00017	Muss	
SG14	CTA	3139	IC	Informationskontakt
SG14	CTA	3412	Kontakt	
Kommunikationsverbindung				
SG14			Muss	
SG14	COM	00018	X ((([939] [72]) ∨ ([940] [73]))) ∧ [516]	[72] wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist [73] wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist [516] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen
SG14	COM	3148	EM	Elektronische Post
			FX	Telefax
			TE	Telefon
			AJ	weiteres Telefon
			AL	Handy
MP-ID Empfänger				
SG11			Muss	
SG11	NAD	00019	Muss	
SG11	NAD	3035	MR	Nachrichtenenpfänger
SG11	NAD	3039	MP-ID	X [39] [39] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG11	NAD	3055	9	GS1
		293	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	
Liefer-, bzw. Bezugsort				
SG11			Muss	
SG11	NAD	00020	Muss	
SG11	NAD	3035	DP	Lieferanschrift
Meldepunkt				
SG11			Muss	
SG11	LOC	00021		
SG11	LOC	3227	172	Meldepunkt

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Angebot einer Konfiguration MSB an NB, LF 15004	Bedingung
SG11 LOC 3225	Identifikator	X ([950] [501] $\wedge$ ([50] $\vee$ [52])) $\vee$ ([951] [502] $\wedge$ ([52] $\vee$ [53])) $\vee$ ([960] [512] $\wedge$ ([50] $\vee$ [51] $\vee$ [52])) $\vee$ ([961] [513] $\wedge$ ([49] $\vee$ [50] $\vee$ [51]))	[49] Wenn SG27 LIN++Z64 (Erforderliches Produkt Schaltzeitdefinitionen) vorhanden [50] Wenn SG27 LIN++Z65 (Erforderliches Produkt Leistungskurvendefinitionen) vorhanden [51] Wenn SG27 LIN++Z66 (Erforderliches Produkt Ad-hoc-Steuerkanal) vorhanden [52] Wenn SG27 LIN++Z67 (Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend) vorhanden [53] Wenn SG27 LIN++Z68 (Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ2 aus SMGW) vorhanden [501] Hinweis: Verwendung der ID der Marktllokation [502] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation [512] Hinweis: Verwendung der ID der Netzlokation [513] Hinweis: Verwendung der ID der Steuerbaren Ressource [950] Format: Marktllokations-ID [951] Format: Zählpunktbezeichnung [960] Format: Netzlokations-ID [961] Format: SR-ID
Erforderliches Produkt Schaltzeitdefinitionen SG27		Soll [54] $\wedge$ [2060] $\wedge$ [58]	[54] Wenn in der Anfrage zum Angebot einer Konfiguration vorhanden [58] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Steuerbaren Ressource angegeben ist. [2060] Pro Nachricht ist die SG27 LIN+Z64 (Erforderliches Produkt Schaltzeitdefinitionen) maximal einmal anzugeben.
SG27 LIN 00059		Muss	
SG27 LIN 1082	Positionsnummer	X [903]	[903] Format: Möglicher Wert: 1
SG27 LIN 1229	Z64 Erforderliches Produkt Schaltzeitdefinitionen	X	
Erforderliches Produkt Schaltzeitdefinitionen SG27			
SG27 PIA 00060		Muss	
SG27 PIA 4347	5 Produktidentifikation	X	
SG27 PIA 7140	Produkt-Code	X [59]	[59] Es sind nur die Konfigurations-Produkte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.1 „Konfigurationsprodukte Schaltzeitdefinition“ enthalten sind.
SG27 PIA 7143	Z11 Produkt	X	
Artikel-ID SG27			

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Angebot einer Konfiguration MSB an NB, LF 15004	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator			
SG27 PIA 00061			Muss [2042] $\wedge$ [514]	[514] Hinweis: Angabe gemäß Preisblatt des MSB. Bis zu einmal für die Parametrierung, bis zu einmal für den Betrieb und bis zu einmal für die Transaktion, sofern im Preisblatt des MSB vorhanden. [2042] Innerhalb dieser LIN-Position muss das PIA+Z02 (Artikel-ID) mindestens ein Mal angegeben werden und kann bis zu drei Mal angegeben werden.
SG27 PIA 4347	Z02	Gruppenartikel-ID / Artikel-ID	X	
SG27 PIA 7140		Artikel-ID	X	
SG27 PIA 7143	Z09	Artikel-ID	X	
Zugeordnete Schaltzeitdefinition				
SG28			Muss	
SG28 CCI 00062			Muss	
SG28 CCI 7059	Z52	Code der Schaltzeitdefinition	X	
SG28 CCI 7037		Code der Schaltzeitdefinition	X	
Erforderliches Produkt Leistungskurvendefinitionen				
SG27			Soll [54] $\wedge$ [2061] $\wedge$ ([55] $\vee$ [57] $\vee$ [58])	[54] Wenn in der Anfrage zum Angebot einer Konfiguration vorhanden [55] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Marktllokation angegeben ist. [57] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Netzlokation angegeben ist. [58] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Steuerbaren Ressource angegeben ist. [2061] Pro Nachricht ist die SG27 LIN++Z65 (Erforderliches Produkt Leistungskurvendefinitionen) maximal einmal anzugeben.
SG27 LIN 00063			Muss	
SG27 LIN 1082		Positionsnummer	X [903]	[903] Format: Möglicher Wert: 1
SG27 LIN 1229	Z65	Erforderliches Produkt Leistungskurvendefinitionen	X	
Erforderliches Produkt Leistungskurvendefinitionen				
SG27			Muss	
SG27 PIA 00064			Muss	
SG27 PIA 4347	5	Produktidentifikation	X	
SG27 PIA 7140		Produkt-Code	X [60]	[60] Es sind nur die Konfigurations-Produkte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.2 „Konfigurationsprodukte Leistungskurvendefinition“ enthalten sind.
SG27 PIA 7143	Z11	Produkt	X	
Artikel-ID				
SG27				

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Angebot einer Konfiguration MSB an NB, LF 15004	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator			
SG27 PIA 00065			Muss [2042] $\wedge$ [514]	[514] Hinweis: Angabe gemäß Preisblatt des MSB. Bis zu einmal für die Parametrierung, bis zu einmal für den Betrieb und bis zu einmal für die Transaktion, sofern im Preisblatt des MSB vorhanden. [2042] Innerhalb dieser LIN-Position muss das PIA+Z02 (Artikel-ID) mindestens ein Mal angegeben werden und kann bis zu drei Mal angegeben werden.
SG27 PIA 4347	Z02	Gruppenartikel-ID / Artikel-ID	X	
SG27 PIA 7140		Artikel-ID	X	
SG27 PIA 7143	Z09	Artikel-ID	X	
Zugeordnete Leistungskurvendefinition				
SG28			Muss	
SG28 CCI 00066			Muss	
SG28 CCI 7059	Z53	Code der Leistungskurvendefinition	X	
SG28 CCI 7037		Code der Leistungskurvendefinition	X	
Erforderliches Produkt Ad-hoc-Steuerkanal				
SG27			Soll [54] $\wedge$ [2062] $\wedge$ ([57] $\vee$ [58])	[54] Wenn in der Anfrage zum Angebot einer Konfiguration vorhanden [57] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Netzklokation angegeben ist. [58] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Steuerbaren Ressource angegeben ist. [2062] Pro Nachricht ist die SG27 LIN++Z66 (Erforderliches Produkt Ad-hoc-Steuerkanal) maximal einmal anzugeben.
SG27 LIN 00067			Muss	
SG27 LIN 1082		Positionsnummer	X [903]	[903] Format: Möglicher Wert: 1
SG27 LIN 1229	Z66	Erforderliches Produkt Ad-hoc-Steuerkanal	X	
Erforderliches Produkt Ad-hoc-Steuerkanal				
SG27			Muss	
SG27 PIA 00068	5	Produktidentifikation	X	
SG27 PIA 4347		Produkt-Code	X [61]	[61] Es sind nur die Konfigurations-Produkte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.3 „Konfigurationsprodukte Ad-hoc-Steuerkanal“ enthalten sind.
SG27 PIA 7143	Z11	Produkt	X	
Artikel-ID				
SG27				

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Angebot einer Konfiguration MSB an NB, LF 15004	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator			
SG27 PIA 00069			Muss [2042] $\wedge$ [514]	[514] Hinweis: Angabe gemäß Preisblatt des MSB. Bis zu einmal für die Parametrierung, bis zu einmal für den Betrieb und bis zu einmal für die Transaktion, sofern im Preisblatt des MSB vorhanden. [2042] Innerhalb dieser LIN-Position muss das PIA+Z02 (Artikel-ID) mindestens ein Mal angegeben werden und kann bis zu drei Mal angegeben werden.
SG27 PIA 4347	Z02	Gruppenartikel-ID / Artikel-ID	X	
SG27 PIA 7140		Artikel-ID	X	
SG27 PIA 7143	Z09	Artikel-ID	X	
Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend SG27				
			Soll [54] $\wedge$ [2063] $\wedge$ ([55] $\vee$ [56] $\vee$ [57])	[54] Wenn in der Anfrage zum Angebot einer Konfiguration vorhanden [55] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Marktllokation angegeben ist. [56] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Messlokation angegeben ist. [57] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Netzlokation angegeben ist. [2063] Pro Nachricht ist die SG27 LIN++Z67 (Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend) maximal einmal anzugeben.
SG27 LIN 00070			Muss	
SG27 LIN 1082		Positionsnummer	X [903]	[903] Format: Möglicher Wert: 1
SG27 LIN 1229	Z67	Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend	X	
Erforderliches Messprodukt für Werte nach Typ 2 aus Backend SG27				
SG27 PIA 00071			Muss	
SG27 PIA 4347	5	Produktidentifikation	X	
SG27 PIA 7140		Produkt-Code	X [62]	[62] Es sind nur die Messprodukte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.5 „Messprodukte für Werte nach Typ 2 aus Backend für LF und NB“ enthalten sind.
SG27 PIA 7143	Z11	Produkt	X	
Artikel-ID SG27				
SG27 PIA 00072			Muss [2042] $\wedge$ [514]	[514] Hinweis: Angabe gemäß Preisblatt des MSB. Bis zu einmal für die Parametrierung, bis zu einmal für den Betrieb und bis zu einmal für die Transaktion, sofern im Preisblatt des MSB vorhanden. [2042] Innerhalb dieser LIN-Position muss das PIA+Z02 (Artikel-ID) mindestens ein Mal angegeben werden und kann bis zu drei Mal angegeben werden.

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Angebot einer Konfiguration MSB an NB, LF 15004	Bedingung
SG27	PIA	4347	Z02 Gruppenartikel-ID / Artikel-ID	X	
SG27	PIA	7140	Artikel-ID	X	
SG27	PIA	7143	Z09 Artikel-ID	X	
Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW SG27				Soll [54] $\wedge$ [2064] $\wedge$ [56]	[54] Wenn in der Anfrage zum Angebot einer Konfiguration vorhanden [56] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Messlokation angegeben ist. [2064] Pro Nachricht ist die SG27 LIN++Z68 (Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW) maximal einmal anzugeben.
SG27	LIN	00075		Muss	
SG27	LIN	1082	Positionsnummer	X [903]	[903] Format: Möglicher Wert: 1
SG27	LIN	1229	Z68 Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW	X	
Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW SG27					
SG27	PIA	00076		Muss	
SG27	PIA	4347	5 Produktidentifikation	X	
SG27	PIA	7140	Produkt-Code	X [63]	[63] Es sind nur die Messprodukte erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.4 „Messprodukte mit Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW“ enthalten sind.
SG27	PIA	7143	Z11 Produkt	X	
Artikel-ID SG27					
SG27	PIA	00077		Muss [2042] $\wedge$ [514]	[514] Hinweis: Angabe gemäß Preisblatt des MSB. Bis zu einmal für die Parametrierung, bis zu einmal für den Betrieb und bis zu einmal für die Transaktion, sofern im Preisblatt des MSB vorhanden. [2042] Innerhalb dieser LIN-Position muss das PIA+Z02 (Artikel-ID) mindestens ein Mal angegeben werden und kann bis zu drei Mal angegeben werden.
SG27	PIA	4347	Z02 Gruppenartikel-ID / Artikel-ID	X	
SG27	PIA	7140	Artikel-ID	X	
SG27	PIA	7143	Z09 Artikel-ID	X	
Änderungsmöglichkeit der Konfiguration im SMGW SG28					
SG28	CCI	00078		Muss Muss	
SG28	CCI	7059	Z54 Änderungsmöglichkeit der Konfiguration im SMGW	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Angebot einer Konfiguration MSB an NB, LF 15004	Bedingung
SG28	CCI	7037	ZF7	selbstständige Änderungsmöglichkeit erforderlich	X	
			ZF8	selbstständige Änderungsmöglichkeit nicht erforderlich	X	
Schwellwerte SG28					Muss [2066] $\wedge$ [71]	[71] Wenn innerhalb derselben SG27 LIN im PIA+5 DE7140 (Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW) ein Produkt angegeben ist, das in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.4 „Messprodukte mit Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW“ in der Spalte "Auslöser" mit dem Wert "Bei Schwellwertunter- / -überschreitung" gekennzeichnet ist. [2066] Diese SG28 ist so oft zu wiederholen, wie zu den unterschiedlichen Messprodukt-Position-Codes zu dem innerhalb derselben SG27 LIN im PIA+5 DE7140 (Erforderliches Produkt Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW) angegebenen Produkt ein Produkt angegeben ist, das in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.4 „Messprodukte mit Konfigurationserlaubnis für Werte nach Typ 2 aus SMGW“ in der Spalte "Auslöser" mit dem Wert "Bei Schwellwertunter- / -überschreitung" gekennzeichnet ist.
SG28	CCI	00079			Muss	
SG28	CCI	7059	Z60	Schwellwerte	X	
SG28	CCI	7037	Messprodukt-Position-Code		X [70]	[70] Es sind nur die Messprodukt-Position-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 4.7 „Art der Werte für Messprodukte nach Typ 2“ enthalten sind.
SG28	CCI	7036	oberer Schwellwert		X [906] $\wedge$ [962]	[906] Format: max. 3 Nachkommastellen [962] Format: max. 6 Vorkommastellen
SG28	CCI	7036	unterer Schwellwert		X [906] $\wedge$ [962]	[906] Format: max. 3 Nachkommastellen [962] Format: max. 6 Vorkommastellen
Abschnitts-Kontrollsegment						
	UNS	00099			Muss	
	UNS	0081	S	Trennung von Positions- und Summenteil	X	
Nachrichten-Endesegment						
	UNT	00100			Muss	
	UNT	0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht		X	
	UNT	0062	Nachrichten-Referenznummer		X	

4.5 Angebot Änderung der Technik der Lokation

EDIFACT Struktur	Beschreibung	Angebot Änderung Technik MSB an NB, LF 15005	Bedingung
Nachrichten-Kopfsegment			
UNH 00001		Muss	
UNH 0062	Nachrichten-Referenznummer	X	
UNH 0065	QUOTESAngebot	X	
UNH 0052	D Entwurfs-Version	X	
UNH 0054	10A Ausgabe 2010 - A	X	
UNH 0051	UN UN/CEFACT	X	
UNH 0057	1.3c Versionsnummer der zugrundeliegenden BDEW-Nachrichtenbeschreibung	X	
Beginn der Nachricht			
BGM 00002		Muss	
BGM 1001	Z93 Bestellung eines Angebots Änderung der Technik der Lokation	X	
BGM 1004	Dokumentennummer	X	
Nachrichtendatum			
DTM 00003		Muss	
DTM 2005	137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [931] [494]	[494] Das hier genannte Datum muss der Zeitpunkt sein, zu dem das Dokument erstellt wurde, oder ein Zeitpunkt, der davor liegt. [931] Format: ZZZ = +00
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Startdatum oder Zeitpunkt			
DTM 00006		Muss	
DTM 2005	469 Startdatum oder -zeitpunkt, frühestes/r	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB1] [520]	[520] Hinweis: Angabe des Beginnzeitpunkts des voraussichtlich frühesten Umsetzungstermins, der zum Zeitpunkt der Angebotserstellung ermittelt werden kann.
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Enddatum oder Zeitpunkt			
DTM 00007		Muss	
DTM 2005	472 Enddatum oder -zeitpunkt, spätestes/r	X	
DTM 2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	X [UB1] [521]	[521] Hinweis: Angabe des Endezeitpunkts des voraussichtlich frühesten Umsetzungstermins, der zum Zeitpunkt der Angebotserstellung ermittelt werden kann..
DTM 2379	303 CCYYMMDDHHMMZZZ	X	
Nachrichtennummer der Anfrage			
SG1		Muss	
SG1 RFF 00012		Muss	
SG1 RFF 1153	AAV Nummer der Anfrage	X	

EDIFACT Struktur			Beschreibung	Angebot Änderung Technik MSB an NB, LF 15005	Bedingung
SG1	RFF	1154	Nachrichtennummer	X [517]	[517] Hinweis: Wert aus BGM+Z93 (Bestellung eines Angebots Änderung der Technik der Lokation) DE1004 der REQOTE mit der die Anfrage Angebot Änderung Technik erfolgt ist.
Referenz Nachrichtennummer					
SG1	RFF	00013		Muss	
SG1	RFF	1153	ACW Referenznummer einer vorangegangenen Nachricht	X	
SG1	RFF	1154	Referenz, Identifikation	X [519]	[519] Hinweis: Wert aus BGM DE1004 der PRICAT mit der das Preisblatt B des MSB, auf dem dieses Angebot basiert, übermittelt wurde.
Prüfidentifikator					
SG1	RFF	00014		Muss	
SG1	RFF	1153	Z13 Prüfidentifikator	X	
SG1	RFF	1154	15005 Angebot zur Anfrage Änderung Technik	X	
MP-ID Absender					
SG11	NAD	00016		Muss	
SG11	NAD	3035	MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	X	
SG11	NAD	3039	MP-ID	X [39]	[39] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG11	NAD	3055	9 GS1 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
MP-ID Empfänger					
SG11	NAD	00019		Muss	
SG11	NAD	3035	MR Nachrichtenempfänger	X	
SG11	NAD	3039	MP-ID	X [39]	[39] MP-ID nur aus Sparte Strom
SG11	NAD	3055	9 GS1 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	X	
Liefer-, bzw. Bezugsort					
SG11	NAD	00020		Muss	
SG11	NAD	3035	DP Lieferanschrift	X	
Meldepunkt					
SG11	LOC	00021		Muss	
SG11	LOC	3227	172 Meldepunkt	X	
SG11	LOC	3225	Identifikator	X ([951] [502]) ∨ ([961] [513]) ∨ ([960] [512])	[502] Hinweis: Verwendung der ID der Messlokation [512] Hinweis: Verwendung der ID der Netzlokation [513] Hinweis: Verwendung der ID der Steuerbaren Ressource [951] Format: Zählpunktbezeichnung [960] Format: Netzlokations-ID [961] Format: SR-ID
Erforderliches Produkt der Messlokation					

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Angebot Änderung Technik	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator		MSB an NB, LF 15005	
SG27			Muss [2074] $\wedge$ [56]	[56] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Messlokation angegeben ist. [2074] Pro Nachricht ist diese SG27 so oft zu wiederholen, bis für jedes angefragte Produkt derselben SG27 aus der Anfrage eine Angebotsposition angegeben wurde.
SG27 LIN 00081			Muss	
SG27 LIN 1082	Positionsnummer		X [911]	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht oder Segmentgruppe bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend
SG27 LIN 1229	Z19	Erforderliches Produkt der Messlokation	X	
Erforderliches Produkt der Messlokation				
SG27			Muss	
SG27 PIA 00082				
SG27 PIA 4347	5	Produktidentifikation	X	
SG27 PIA 7140	Produkt-Code		X [90]	[90] Es sind nur die Produkt-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" die in der Spalte "Ebene" mit dem Wert "Messlokation" vorhanden sind.
SG27 PIA 7143	Z11	Produkt	X	
Artikel-ID				
SG27			Muss [2075] $\wedge$ [518]	[518] Hinweis: Angabe gemäß Preisblatt B des MSB. [2075] Pro SG27 LIN kann die SG27 PIA+Z02 (Artikel-ID) bis zu zweimal angegeben werden. Einmal für die Artikel-ID gemäß Preisblatt B des MSB und einmal für die Artikel-ID "9991000003030-01" (Pauschale Kosten für das Scheitern der Änderung der Technik an einer Lokation) gemäß Preisblatt B des MSB. Hat der MSB in der angegebenen Version des Preisblatt B keine Artikel-ID für "9991000003030-01" (Pauschale Kosten für das Scheitern der Änderung der Technik einer Lokation) angegeben, kann die SG27 PIA+Z02 (Artikel-ID) nur einmal angegeben werden.
SG27 PIA 4347	Z02	Gruppenartikel-ID / Artikel-ID	X	
SG27 PIA 7140	Artikel-ID		X [959]	[959] Format: n13-n2
SG27 PIA 7143	Z09	Artikel-ID	X	
Preisangaben				
SG31			Muss [2076]	[2076] Pro SG27 LIN kann die SG31 Preisangabe zur Position nur einmal angegeben werden. Die Angabe der Preisangaben zur Position bezieht sich auf die Artikel-ID bei der es sich nicht um die Artikel-ID "9991000003030-01" (Pauschale Kosten für das Scheitern der Änderung der Technik an einer Lokation) gemäß Preisblatt B des MSB handelt.
SG31 PRI 00084			Muss	

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Angebot Änderung Technik MSB an NB, LF 15005	Bedingung
SG31 PRI 5125	CAL	Berechnungspreis	X	
verbindliche Mengenangabe SG31				
SG31 RNG 00085			Muss [94]	[94] Wenn RNG+Z04 (unverbindliche Mengenangabe) in dieser SG31 nicht vorhanden
SG31 RNG 6167	Z03	verbindliche Mengenangabe	X	
SG31 RNG 6411	H87	Stück	X	
SG31 RNG 6162		Mengenangabe	X [908]	[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n
unverbindliche Mengenangabe SG31				
SG31 RNG 00086			Muss [93]	[93] Wenn RNG+Z03 (verbindliche Mengenangabe) in dieser SG31 nicht vorhanden
SG31 RNG 6167	Z04	unverbindliche Mengenangabe	X	
SG31 RNG 6411	H87	Stück	X	
SG31 RNG 6162		minimale Mengenangabe	X [908]	[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n
SG31 RNG 6152		maximale Mengenangabe	X [908]	[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n
Erforderliches Produkt der Netzlokation SG27			Muss [2074] $\wedge$ [57]	[57] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Netzlokation angegeben ist. [2074] Pro Nachricht ist diese SG27 so oft zu wiederholen, bis für jedes angefragte Produkt derselben SG27 aus der Anfrage eine Angebotsposition angegeben wurde.
SG27 LIN 00087			Muss	
SG27 LIN 1082		Positionsnummer	X [911]	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht oder Segmentgruppe bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend
SG27 LIN 1229	Z55	Erforderliches Produkt der Netzlokation	X	
Erforderliches Produkt der Netzlokation SG27				
SG27 PIA 00088			Muss	
SG27 PIA 4347	5	Produktidentifikation	X	
SG27 PIA 7140		Produkt-Code	X [91]	[91] Es sind nur die Produkt-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" die in der Spalte "Ebene" mit dem Wert "Netzlokation" vorhanden sind.
SG27 PIA 7143	Z11	Produkt	X	
Artikel-ID SG27				

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Angebot Änderung Technik MSB an NB, LF 15005	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator			
SG27 PIA 00089			Muss [2075] $\wedge$ [518]	[518] Hinweis: Angabe gemäß Preisblatt B des MSB. [2075] Pro SG27 LIN kann die SG27 PIA+Z02 (Artikel-ID) bis zu zweimal angegeben werden. Einmal für die Artikel-ID gemäß Preisblatt B des MSB und einmal für die Artikel-ID "9991000003030-01" (Pauschale Kosten für das Scheitern der Änderung der Technik an einer Lokation) gemäß Preisblatt B des MSB. Hat der MSB in der angegebenen Version des Preisblatt B keine Artikel-ID für "9991000003030-01" (Pauschale Kosten für das Scheitern der Änderung der Technik einer Lokation) angegeben, kann die SG27 PIA+Z02 (Artikel-ID) nur einmal angegeben werden.
SG27 PIA 4347	Z02	Gruppenartikel-ID / Artikel-ID	X	
SG27 PIA 7140		Artikel-ID	X [959]	[959] Format: n13-n2
SG27 PIA 7143	Z09	Artikel-ID	X	
Preisangaben SG31			Muss [2076]	[2076] Pro SG27 LIN kann die SG31 Preisangabe zur Position nur einmal angegeben werden. Die Angabe der Preisangaben zur Position bezieht sich auf die Artikel-ID bei der es sich nicht um die Artikel-ID "9991000003030-01" (Pauschale Kosten für das Scheitern der Änderung der Technik an einer Lokation) gemäß Preisblatt B des MSB handelt.
SG31 PRI 00090			Muss	
SG31 PRI 5125	CAL	Berechnungspreis	X	
verbindliche Mengenangabe SG31				
SG31 RNG 00091			Muss [94]	[94] Wenn RNG+Z04 (unverbindliche Mengenangabe) in dieser SG31 nicht vorhanden
SG31 RNG 6167	Z03	verbindliche Mengenangabe	X	
SG31 RNG 6411	H87	Stück	X	
SG31 RNG 6162		Mengenangabe	X [908]	[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n
unverbindliche Mengenangabe SG31				
SG31 RNG 00092			Muss [93]	[93] Wenn RNG+Z03 (verbindliche Mengenangabe) in dieser SG31 nicht vorhanden
SG31 RNG 6167	Z04	unverbindliche Mengenangabe	X	
SG31 RNG 6411	H87	Stück	X	
SG31 RNG 6162		minimale Mengenangabe	X [908]	[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n
SG31 RNG 6152		maximale Mengenangabe	X [908]	[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n
Erforderliches Produkt der Steuerbaren Ressource				

EDIFACT Struktur	Beschreibung		Angebot Änderung Technik	Bedingung
	Kommunikation von Prüfidentifikator		MSB an NB, LF 15005	
SG27			Muss [2074] ^ [58]	[58] Wenn in LOC+172 DE3225 (Meldepunkt) die ID einer Steuerbaren Ressource angegeben ist. [2074] Pro Nachricht ist diese SG27 so oft zu wiederholen, bis für jedes angefragte Produkt derselben SG27 aus der Anfrage eine Angebotsposition angegeben wurde.
SG27 LIN 00093			Muss	
SG27 LIN 1082	Positionsnummer		X [911]	[911] Format: Mögliche Werte: 1 bis n, je Nachricht oder Segmentgruppe bei 1 beginnend und fortlaufend aufsteigend
SG27 LIN 1229	Z56	Erforderliches Produkt der Steuerbaren Ressource	X	
Erforderliches Produkt der Steuerbaren Ressource				
SG27			Muss	
SG27 PIA 00094			Muss	
SG27 PIA 4347	5	Produktidentifikation	X	
SG27 PIA 7140	Produkt-Code		X [92]	[92] Es sind nur die Produkt-Codes erlaubt, die in der Codeliste der Konfigurationen im Kapitel 7 "Produkte zur Bestellung einer Änderung an einer Lokation" die in der Spalte "Ebene" mit dem Wert "Steuerbare Ressource" vorhanden sind.
SG27 PIA 7143	Z11	Produkt	X	
Artikel-ID				
SG27			Muss [2075] ^ [518]	[518] Hinweis: Angabe gemäß Preisblatt B des MSB. [2075] Pro SG27 LIN kann die SG27 PIA+Z02 (Artikel-ID) bis zu zweimal angegeben werden. Einmal für die Artikel-ID gemäß Preisblatt B des MSB und einmal für die Artikel-ID "9991000003030-01" (Pauschale Kosten für das Scheitern der Änderung der Technik an einer Lokation) gemäß Preisblatt B des MSB. Hat der MSB in der angegebenen Version des Preisblatt B keine Artikel-ID für "9991000003030-01" (Pauschale Kosten für das Scheitern der Änderung der Technik einer Lokation) angegeben, kann die SG27 PIA+Z02 (Artikel-ID) nur einmal angegeben werden.
SG27 PIA 00095			Muss [2075] ^ [518]	
SG27 PIA 4347	Z02	Gruppenartikel-ID / Artikel-ID	X	
SG27 PIA 7140	Artikel-ID		X [959]	[959] Format: n13-n2
SG27 PIA 7143	Z09	Artikel-ID	X	
Preisangaben				
SG31			Muss [2076]	[2076] Pro SG27 LIN kann die SG31 Preisangabe zur Position nur einmal angegeben werden. Die Angabe der Preisangaben zur Position bezieht sich auf die Artikel-ID bei der es sich nicht um die Artikel-ID "9991000003030-01" (Pauschale Kosten für das Scheitern der Änderung der Technik an einer Lokation) gemäß Preisblatt B des MSB handelt.
SG31 PRI 00096			Muss	

EDIFACT Struktur			Beschreibung		Angebot Änderung Technik MSB an NB, LF 15005	Bedingung
SG31	PRI	5125	CAL	Berechnungspreis	X	
verbindliche Mengenangabe SG31						
SG31	RNG	00097			Muss [94]	[94] Wenn RNG+Z04 (unverbindliche Mengenangabe) in dieser SG31 nicht vorhanden
SG31	RNG	6167	Z03	verbindliche Mengenangabe	X	
SG31	RNG	6411	H87	Stück	X	
SG31	RNG	6162		Mengenangabe	X [908]	[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n
unverbindliche Mengenangabe SG31						
SG31	RNG	00098			Muss [93]	[93] Wenn RNG+Z03 (verbindliche Mengenangabe) in dieser SG31 nicht vorhanden
SG31	RNG	6167	Z04	unverbindliche Mengenangabe	X	
SG31	RNG	6411	H87	Stück	X	
SG31	RNG	6162		minimale Mengenangabe	X [908]	[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n
SG31	RNG	6152		maximale Mengenangabe	X [908]	[908] Format: Mögliche Werte: 1 bis n
Abschnitts-Kontrollsegment						
UNS		00099			Muss	
UNS	0081		S	Trennung von Positions- und Summenteil	X	
Nachrichten-Endesegment						
UNT		00100			Muss	
UNT	0074			Anzahl der Segmente in einer Nachricht	X	
UNT	0062			Nachrichten-Referenznummer	X	

5 Änderungshistorie

Änd-ID	Ort	Änderungen		Grund der Anpassung	Status
		Bisher	Neu		
10000	Gesamtes Dokument	Version 1.1	Version 1.1a	Version AHB aktualisiert. Zusätzlich wurden Schreibfehler, Layout, Struktur etc. geändert, die keinen Einfluss auf die inhaltliche Aussage haben.	Genehmigt
26146	Alle Anwendungsübersichten mit einem „Kann“ in SG14 Ansprechpartner	SG5 Ansprechpartner inkl. Untersegmente vorhanden	SG5 Ansprechpartner inkl. Untersegmente nicht vorhanden	Umsetzung des Konsultationsergebnisses des Konzepts „zur Nutzung der Kontaktinformationen des Senders in den EDI@Energy Nachrichtentypen“.	Genehmigt
26194	Alle Anwendungsübersichten mit einem „Muss“ in SG14 Ansprechpartner, COM DE3148	$X (([939] [72]) \vee ([940] [73])) \wedge [516]$ [72] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist. [73] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist. [516] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen	$X (([939] [72]) \vee ([940] [73])) \wedge [516]$ [72] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code EM vorhanden ist. [73] Wenn im DE3155 in demselben COM der Code TE / FX / AJ / AL vorhanden ist. [516] Hinweis: Es darf nur eine Information im DE3148 übermittelt werden [939] Format: Die Zeichenkette muss die Zeichen @ und . enthalten [940] Format: Die Zeichenkette muss mit dem Zeichen + beginnen und danach dürfen nur noch Ziffern folgen	Einbau des XODER Operator zur korrekten Abgrenzung der Bedingungen.	Genehmigt
26195	Kapitel 3 Übersicht der Pakete in der QUOTES	Bisheriger Inhalt	Aktualisierter Inhalt	Erweiterung der Pakete aufgrund der Nutzung in Anwendungsfällen.	Genehmigt
26119	Kapitel 4.1.2 Geräteübernahmeangebot, Angebot Geräteübernahme, 15001	Bisheriger Inhalt	Aktualisierter Inhalt	Aufnahme der Informationen für den automatisierten GWA-Wechsel mit Geräteübernahme. Details siehe VDE FNN Hinweis "Prozessbeschreibung eines GWA-Wechsels im Rahmen eines MSB-Wechsels mit Geräteübernahme gemäß WiM Strom". Zusätzlich: Anpassung an die korrekte Notation (Nutzung von Paketen) in einzelnen Segmenten mit mehreren Codes.	Genehmigt