AIOT 家电指南

扫地机器人 100 问

选购 · 使用 · 维护 · 故障排查

全 5 篇 · 收录 50 问

2026 年 11 月

目 录

CONTENTS

01 基础常识篇 ..... 10 问

02 功能使用篇 ..... 10 问

03 耗材维护篇 ..... 10 问

04 扫拖一体专项篇 ..... 10 问

05 故障排除篇 ..... 10 问

PART 01

基础常识篇

Q01 扫地机器人的工作原理是什么?

核心通过 LDS 激光雷达 / 视觉导航 / vSLAM 算法扫描环境绘制家居地图，搭配侧边刷、主滚刷聚拢灰尘，负压吸力系统将灰尘吸入尘盒，配合红外 / 结构光传感器实现避障、路径规划，自动完成全屋清扫。

Q02 扫地机器人适合什么样的家庭使用?

适合有日常浮灰、毛发清理需求，希望解放双手做日常清洁维护的家庭；不适合清理大量积水、大块建筑垃圾、尖锐物品，地面障碍物过多的场景会降低清扫效率。

Q03 扫地机器人可以清扫地毯吗?

主流产品都支持短毛地毯清扫，部分机型带有地毯增压功能，识别到地毯后自动提升吸力；长毛地毯建议先确认产品最大越障高度是否 ≥2cm，避免被卡住。

Q04 扫地机器人一次能清扫多大面积?

常规续航 120 分钟的机型可以覆盖 120-180㎡ 户型，大户型可以选择支持断点续扫的型号，电量不足会自动回充，充电后回到断点位置继续完成清扫。

Q05 为什么扫地机器人会出现漏扫的情况?

常见原因是首次建图不完整、地面有遮挡物挡住传感器、区域被家具阻挡；可以先清空地面零散障碍物完成完整建图，定期用干软布擦拭传感器表面的灰尘。

Q06 扫地机器人的吸力是不是越大越好?

不是，吸力足够清理日常灰尘、毛发即可，过大的吸力会增加工作噪音，还可能把地毯绒毛吸住导致卡顿，日常家用 2000Pa-5000Pa 完全能满足需求。

Q07 扫地机器人可以每天都开吗?

可以，日常每日清扫 1 次能维持地面整洁，不会损伤机器，注意定期清理尘盒和滚刷即可。

Q08 扫地机器人会撞坏家具吗?

带 3D 避障、结构光避障的机型可以精准识别家具、小障碍物，提前减速避开，不会撞坏家具；百元级不带精准避障的机型可能会轻碰家具，一般也不会造成损伤。

Q09 扫地机器人越障高度是什么意思？多少比较合适?

越障高度是指机器人可以轻松跨过的障碍物高度，比如门槛、地毯边缘等，家用选 ≥2cm 的机型即可适配大部分家庭的门槛、推拉门轨道。

Q10 有宠物的家庭适合用扫地机器人吗?

非常适合，能高效清理宠物毛发、食物残渣，优先选防毛发缠绕滚刷、吸力 ≥3000Pa、避障能力强的机型，能避免被宠物玩具、粪便卡住。

PART 02

功能使用篇

Q11 怎么给扫地机器人建图更准确?

首次建图前把地面零散障碍物、电线收走，打开所有房间门，让机器人完成 1 次全屋完整清扫，不要中途搬动机器人，建图完成后可以给房间命名、设置禁区、虚拟墙。

Q12 虚拟墙是什么？有什么用?

虚拟墙是 APP 里可以设置的禁止清扫区域，比如不想让机器人靠近宠物碗、电线堆、贵重摆件，就可以划设虚拟墙，机器人到达边界会自动避开。

Q13 预约清扫功能怎么设置?

在配套 APP 中找到「预约清扫」选项，选择想要的清扫时间、清扫区域，设置后只要机器人在充电座且电量充足就会自动执行清扫任务。

Q14 扫地机器人被卡住了怎么办?

大部分机型会发送 APP 提醒，你只要把机器人移到开阔区域，清理掉缠住的毛发 / 异物，放回充电座就可以继续工作，部分机型支持断点续扫，不用重新开始。

Q15 为什么扫地机器人有时候找不到充电座?

充电座周边 0.5 米不要放障碍物，不要放在阳光直射、有反光镜面的地方，也不要随意挪动充电座的位置，保持位置固定就能大幅提升回充成功率。

Q16 多楼层的房子怎么用扫地机器人?

选支持多地图存储的机型，每一层建一个独立地图，把机器人放到对应楼层后会自动识别匹配地图，不用每次重新建图。

Q17 扫地机器人可以打扫卫生间、厨房吗?

可以，建议单独划设清扫区域，避免机器人进入有积水的地方，带拖布抬升、湿区识别的机型更适合这类场景。

Q18 什么是断点续扫?

清扫过程中如果电量不足，机器人会自动返回充电座充电，充到足够完成剩余任务的电量后，会自动回到之前中断的位置继续清扫，不用重新扫完整屋。

Q19 APP 连接不上机器人怎么办?

首先确认机器人和手机都连接的是 2.4GHz WiFi（大部分扫地机器人不支持 5GHz WiFi），确认 WiFi 密码输入正确，路由器不要开启 AP 隔离、VPN，重置机器人 WiFi 后按照 APP 指引重新配对即可。

Q20 扫地机器人工作的时候噪音很大正常吗?

正常工作噪音在 55-65dB 之间，相当于正常说话的音量，如果突然出现异常异响，大概率是滚刷、边刷缠了毛发或者卡了异物，清理后即可恢复。

PART 03

耗材维护篇

Q21 扫地机器人的耗材多久换一次?

边刷一般 3-6 个月更换，主滚刷 6-12 个月更换，HEPA 滤网 1-3 个月更换，拖布（扫拖一体机型）每次用完清洗，1-3 个月更换，具体看使用频率和磨损情况。

Q22 滤网可以水洗吗?

要看产品说明，部分 HEPA 滤网支持冷水冲洗，洗完必须完全晾干再装回，不然会发霉发臭，也会影响过滤效果；不支持水洗的可以用毛刷定期刷掉表面灰尘。

Q23 可以用第三方耗材替代原装耗材吗?

优先选适配你家机型的正规第三方耗材，尺寸和过滤效果符合要求就可以用，劣质耗材可能出现安装不服帖、漏灰、损伤机器的问题。

Q24 滚刷上的毛发怎么清理更方便?

大部分产品附赠带切割刀的清理刷，可以直接割断缠在滚刷上的毛发，轻松刷走灰尘，也可以定期把滚刷拆下来水洗，晾干再装回。

Q25 尘盒需要每次用完都倒吗?

建议每次清扫完就倒，尤其是有宠物、清理了湿垃圾的情况，避免灰尘堆积滋生细菌，产生异味。

Q26 为什么用了一段时间清扫能力下降了?

大概率是耗材需要清理 / 更换：先检查滚刷、边刷是不是缠了大量毛发，尘盒是不是满了，滤网是不是被灰尘堵住，清理更换后吸力就会恢复。

Q27 传感器需要清洁吗？怎么清洁？

需要，每周用干净的干软布擦拭机器人顶部的激光雷达、机身侧面的避障传感器、底部的悬崖传感器、充电极片，不要用湿抹布擦拭，避免进水损坏。

Q28 边刷变形了怎么办？

轻微变形可以把边刷放到温水里浸泡几分钟，捋直晾干后就能恢复；如果磨损严重、掉毛，直接更换新的边刷即可。

Q29 长期不用扫地机器人怎么存放？

把电量充到 50% 左右，关机放在干燥阴凉的地方，每隔 1 个月拿出来充一次电，避免电池亏电损坏，不要放在潮湿、阳光直射的地方。

Q30 扫地机器人可以用水冲洗机身吗？

不可以，清洁机身用半干的抹布擦拭即可，用水冲洗会导致内部电路进水短路，损坏机器。

PART 04

扫拖一体专项篇

Q31 扫拖一体机器人是边扫边拖吗?

大部分机型是扫拖同时进行，边刷滚刷聚拢灰尘吸入尘盒，后方拖布同时擦拭地面，部分高端机型支持先扫后拖模式，避免干垃圾沾湿造成二次污染。

Q32 扫拖一体的拖地效果和手动拖地比怎么样?

日常维护性拖地效果足够，能擦掉浮灰、轻微脚印、果汁残留，顽固的老污渍、干结的污渍还是需要手动预处理；带旋转加压拖布、热风烘干的机型拖地效果会更好。

Q33 扫拖一体机器人能拖木地板吗?

可以，建议选择支持出水调节的机型，把出水量调到低档，避免地板被水泡，尽量选择带拖布抬升功能的机型，避免打湿地毯。

Q34 拖布多久清洗一次?

如果是不带自清洁基站的机型，建议每清扫一个房间就洗一次拖布，避免脏拖布越拖越脏；带自清洁基站的机型会在清扫过程中自动清洗拖布，全屋清扫完你只需要把污水箱的水倒掉即可。

Q35 扫拖机器人可以加清洁剂吗?

可以加专用的地面清洁液，不要加洗衣粉、洗洁精这类泡沫多的清洁剂，也不要加消毒液、漂白剂，可能腐蚀拖布和基站，还有可能损伤地板瓷砖。

Q36 自清洁基站都有什么功能?

主流功能包括自动清洗拖布、自动热风烘干拖布、自动给水箱补水、自动集尘（把机器人尘盒里的灰尘吸到基站集尘袋里）、自动加清洁液，部分高端机型还有自动上下水功能，不用手动倒水加水。

Q37 自动上下水功能安装有要求吗?

需要靠近水源和下水口，和安装洗衣机类似，厨房、阳台、卫生间附近有预留进水、排水位置的都可以安装，安装前可以联系品牌上门勘测是否符合条件。

Q38 基站的集尘袋多久换一次?

常规 2.5L-3L 的集尘袋，普通家庭 1-2 个月换一次即可，有宠物的家庭 2-4 周换一次，集尘袋是一次性的，满了直接扔掉换就行，不用反复使用。

Q39 基站需要定期清理吗?

需要，建议每周清理一次基站的清洁槽，倒掉污水箱的水，用刷子刷掉槽里的脏污，定期清理基站底部的灰尘，避免发霉发臭。

Q40 扫拖机器人拖地毯的时候会不会把地毯打湿?

带拖布抬升功能的机型，识别到地毯后会自动抬起拖布，只扫不拖，不会打湿地毯；没有这个功能的机型建议拖地区域和地毯区域分区清扫，或者设置虚拟墙避开地毯。

PART 05

故障排除篇

Q41 机器人开机无反应 / 按按键没动静怎么办?

① 先把机器人放回充电座，确认充电座通电，查看充电指示灯是否亮起，是否是电量耗尽；② 检查电源适配器和充电座接触是否牢固，充电极片是不是有灰尘、氧化，用干布擦拭极片后再尝试充电；③ 如果充电 1 小时后还是无法开机，联系品牌售后检测是否是电池故障。

Q42 清扫过程中异响很大怎么办?

① 翻转机器人，查看边刷、滚刷是不是缠了大量毛发、绳子，拆掉清理干净异物即可；② 检查轮子是不是卡了杂物，把轮子按压转动几次，清理掉缝隙里的脏东西；③ 如果是风机异响，检查滤网是不是被灰尘堵住，清理或者更换滤网；④ 清理后还是有异响，可能是内部零件松动，联系售后检测。

Q43 吸力变小，清扫不干净怎么办?

① 打开尘盒，查看是否尘盒已满，倒空尘盒；② 取出滤网，清理掉滤网上的灰尘，堵塞严重就更换新滤网；③ 拆开滚刷盖板，清理滚刷和吸口处的毛发、杂物，保证吸口通畅；④ 检查尘盒安装是否到位，有没有漏风的情况。

Q44 机器人乱走，不按路径清扫，重复扫一个地方怎么办?

① 检查顶部的 LDS 激光雷达是不是被东西挡住了，有没有灰尘覆盖，擦拭干净雷达表面；② 查看导航传感器是不是被污渍挡住，清洁传感器；③ 删除原有地图，让机器人重新建图，建图时清空地面障碍物；④ 如果是视觉导航机型，不要在昏暗环境下建图清扫，保证光线充足。

Q45 拖地不出水 / 出水量太大怎么办?

① 检查水箱是不是没水了，加满水再尝试；② 查看拖布是不是安装到位，水箱出水口是不是被杂质堵住，通一下出水口；③ 在 APP 里调节出水量档位，出水量大就调到低档；④ 如果是电控水箱故障，联系售后更换水箱。

Q46 基站自清洁后拖布还是脏怎么办?

① 检查清洁槽是不是有很多污水残留，有没有脏污堆积，手动清理清洁槽；② 确认是不是清洁液加的太少，或者拖布已经磨损严重，更换新拖布；③ 查看基站刮水条是不是有污渍、变形，清理或者更换刮水条。

Q47 机器人提示“悬崖传感器故障”怎么办?

翻转机器人，用干布擦拭底部的悬崖传感器，避免灰尘遮挡，不要在深色、镜面地面使用，传感器容易误判为悬崖，如果擦拭后还是报错，联系售后检测。

Q48 APP 上显示离线怎么办?

① 检查机器人是不是在充电座，有没有正常通电；② 检查家里 WiFi 是否正常，路由器有没有断网；③ 重启路由器和机器人，重新连接 WiFi；④ 如果还是离线，重置机器人网络后重新配对。

Q49 清扫完成后地图变形怎么办?

大概率是清扫过程中机器人被搬动过，或者环境中有大的物品移动，删除原有地图，重新完整建图即可，建图后不要随意挪动大件家具的位置。

Q50 滚刷不转了怎么办?

拆开滚刷盖板，取出滚刷，清理掉缠绕的毛发和异物，重新安装到位，如果清理后还是不转，可能是滚刷电机故障，联系售后维修。