MIDI मैपिंग

स्टैंडअलोन संस्करण / 0.16.2



कंट्रोलर → Cosmos

01 कंट्रोल जोड़ें

Cosmos में MIDI → MIDI सेटिंग्स खोलें। पैडल या कंट्रोलर का इनपुट पोर्ट और चैनल चुनें। पैरामीटर चुनें, सीखें पर क्लिक करें, फिर पैडल दबाएँ या नॉब घुमाएँ। ERASE ALL को अलग से मैप करें।

02 टैप या होल्ड

टैप मोड में हर बार सिर्फ़ 127 भेजना काफ़ी है। स्वतंत्र रिकॉर्डिंग में पहली बार दबाने पर रिकॉर्डिंग शुरू होती है, अगली बार रुकती है। होल्ड में दबाते समय 127 और छोड़ते समय 0 भेजें।

03 बाहरी क्लॉक के साथ

R / PR के प्रोग्राम 1–9 में ऑडियो शुरू करें, MIDI Clock सिंक चालू करें और 1, 2 या 4 बार चुनें। बाहरी क्लॉक और प्लेबैक शुरू करें। RECORD दबाएँ, अगले बार से रिकॉर्डिंग होगी। 10–12 स्वतंत्र चलते हैं।

मैपिंग कहाँ सहेजें

Cosmos प्रीसेट में मैपिंग भी सहेजी जाती है। Program Change चालू करने पर PC 0–31 से भरे हुए स्लॉट 01–32 खोले जा सकते हैं।

उदाहरण CH 5 RECORD / CC 0 · ERASE ALL / CC 1

MIDI मैपिंग

Ableton Live / Cosmos AU 0.1.10



कंट्रोलर → Live MIDI Map → Cosmos AU

01 Live में मैप करें

ऑडियो या रिटर्न ट्रैक पर Cosmos AU लगाएँ। कंट्रोलर के इनपुट पोर्ट पर Remote चालू करके डिवाइस का तीर खोलें। ⌘M दबाएँ, RECORD टैप चुनें और पैडल दबाएँ। ERASE ALL टैप के लिए दोहराएँ। ⌘M से बाहर निकलें और Live सेट सहेजें।

02 दबाएँ और छोड़ें

हर पैडल के लिए उसी चैनल और CC पर दबाने पर 127 और छोड़ने पर 0 भेजें। स्वतंत्र मोड में पहली बार दबाने पर रिकॉर्डिंग शुरू होती है, छोड़ने पर जारी रहती है और अगली बार दबाने पर रुकती है। मिटाने से सिर्फ़ इस प्लगइन का लूप मिटता है।

03 Live के बार के साथ

R / PR के प्रोग्राम 1–9 में Live बार सिंक चालू करें। Live का प्लेबैक शुरू करें, फिर RECORD दबाएँ ताकि अगले बार पर रिकॉर्डिंग शुरू हो। Live सीधे पैरामीटर को नियंत्रित करता है, अलग MIDI ट्रैक की ज़रूरत नहीं।

अगर Live पिकअप का इंतज़ार करे

पैडल छोड़कर फिर दबाएँ। इंतज़ार बना रहे तो जाँचें कि छोड़ने पर उसी CC से 0 भेजा जाता है। ये मैपिंग Live सेट में सहेजी जाती हैं।

उदाहरण CH 5 RECORD / CC 0 · ERASE ALL / CC 1

MIDI मैपिंग

Logic Pro / Cosmos AU 0.1.10



कंट्रोलर → Logic Pro → Cosmos AU

01 पैरामीटर सीखें

ऑडियो ट्रैक पर Cosmos लगाएँ। नॉब घुमाएँ या RECORD क्लिक करें। ⌘L दबाएँ, कंट्रोलर असाइनमेंट में पैरामीटर जाँचें और कंट्रोलर चलाएँ। ⌘L से सीखना बंद करें। नीचे दाईं ओर का सब मिटाएँ बटन अलग से मैप करें।

02 पैडल सेट करें

एक ही चैनल और CC पर दबाने पर 127, छोड़ने पर 0 भेजें। Expert View में Direct मान मोड चुनें। स्वतंत्र रिकॉर्डिंग में पहली बार दबाने पर शुरू और अगली बार रुकती है। मिटाने से सिर्फ़ इसी प्लगइन का लूप हटता है।

03 Logic के बार के साथ

R / PR के प्रोग्राम 1–9 में बार सिंक चालू करें। Logic का प्लेबैक शुरू करके RECORD दबाएँ। अगले बार से रिकॉर्डिंग होगी। 10–12 स्वतंत्र चलते हैं। मैपिंग के लिए अलग MIDI ट्रैक नहीं चाहिए।

मैपिंग कहाँ रहती है

Logic मैपिंग को इस Mac की कंट्रोलर सेटिंग्स में सहेजता है और इसे दूसरे प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल करता है। गलत प्लगइन प्रतिक्रिया दे तो ट्रैक, प्लगइन स्लॉट और इनपुट पोर्ट जाँचें।

उदाहरण `CH 5` `RECORD / CC 0` · `ERASE ALL / CC 1`