การแมป MIDI

รุ่นสแตนด์อโลน / 0.16.2



คอนโทรลเลอร์	→	Cosmos

01 ผูกตัวควบคุม

ใน Cosmos เปิด MIDI → การตั้งค่า MIDI เลือกพอร์ตขาเข้าและช่องของแป้นเหยียบหรือคอนโทรลเลอร์ เลือกพารามิเตอร์ กดเรียนรู้ แล้วเหยียบแป้นหรือหมุนปุ่ม ผูก ERASE ALL กับอีกแป้นหนึ่ง

02 แตะหรือกดค้าง

โหมดแตะส่งแค่ 127 ทุกครั้งที่เหยียบได้ เมื่ออัดแบบอิสระ เหยียบครั้งแรกเพื่อเริ่ม ครั้งถัดไปเพื่อหยุด ส่วนโหมดกดค้างให้ส่ง 127 เมื่อเหยียบ และ 0 เมื่อปล่อย

03 ตามสัญญาณนาฬิกาภายนอก

สำหรับ R / PR โปรแกรม 1–9 ให้เริ่มระบบเสียง เปิดซิงก์ MIDI Clock แล้วเลือก 1, 2 หรือ 4 ห้อง เริ่มนาฬิกาและการเล่นจากอุปกรณ์ภายนอก แล้วเหยียบ RECORD เพื่ออัดตั้งแต่ห้องถัดไป โปรแกรม 10–12 ทำงานอิสระ

การบันทึกการแมป

พรีเซ็ต Cosmos บันทึกการแมปไว้ด้วย เปิด Program Change เพื่อเรียกช่อง 01–32 ที่บันทึกไว้ด้วย PC 0–31

ตัวอย่าง `CH 5` `RECORD / CC 0` · `ERASE ALL / CC 1`

การแมป MIDI

Ableton Live / Cosmos AU 0.1.10



คอนโทรลเลอร์ → Live MIDI Map → Cosmos AU

01 แมปใน Live

ใส่ Cosmos AU ในแทร็กเสียงหรือแทร็กรีเทิร์น เปิด Remote ที่พอร์ตขาเข้าของคอนโทรลเลอร์ แล้วกางรายการพารามิเตอร์ กด ⌘M เลือก RECORD แบบแตะแล้วเหยียบแป้น ทำซ้ำกับ ERASE ALL แบบแตะ กด ⌘M เพื่อออกแล้วบันทึก Live Set

02 เหยียบและปล่อย

แต่ละแป้นส่ง 127 เมื่อเหยียบและ 0 เมื่อปล่อย โดยใช้ช่องและ CC เดียวกัน เมื่ออัดแบบอิสระ เหยียบครั้งแรกเพื่ออัด ปล่อยแล้วยังอัดต่อ เหยียบอีกครั้งเพื่อหยุด ปุ่มลบจะล้างเฉพาะลูปของปลั๊กอินตัวนี้

03 ตามห้องเพลงของ Live

ใน R / PR โปรแกรม 1–9 เปิดการซิงก์กับห้องเพลงของ Live เริ่มเล่นใน Live แล้วเหยียบ RECORD เพื่อเริ่มอัดที่ห้องถัดไป Live แมปถึงพารามิเตอร์โดยตรง จึงไม่ต้องเพิ่มแทร็ก MIDI

ถ้า Live ขึ้น “Waiting for pickup”

ปล่อยแป้นแล้วเหยียบอีกครั้ง ถ้ายังรออยู่ ให้ตรวจว่าตอนปล่อยส่ง 0 ด้วย CC เดียวกับตอนเหยียบ การแมปชุดนี้บันทึกใน Live Set

ตัวอย่าง CH 5 RECORD / CC 0 · ERASE ALL / CC 1

การแมป MIDI

Logic Pro / Cosmos AU 0.1.10



คอนโทรลเลอร์ → Logic Pro → Cosmos AU

01 เรียนรู้พารามิเตอร์

ใส่ Cosmos ในแทร็กเสียง หมุนปุ่มหรือกด RECORD กด ⌘L ตรวจว่าหน้าต่างกำหนดคอนโทรลเลอร์แสดงพารามิเตอร์ที่ต้องการ แล้วขยับคอนโทรลเลอร์ กด ⌘L อีกครั้งเพื่อจบการเรียนรู้ ผูกปุ่มลบทั้งหมดที่มุมขวาล่างแยกต่างหาก

02 ตั้งค่าแป้นเหยียบ

ส่ง 127 เมื่อเหยียบและ 0 เมื่อปล่อย ใช้ช่องและ CC เดียวกัน เลือกโหมดค่า Direct ในมุมมองผู้เชี่ยวชาญ เมื่ออัดแบบอิสระ เหยียบครั้งแรกเพื่ออัด ครั้งถัดไปเพื่อหยุด ปุ่มลบล้างเฉพาะลูปของปลั๊กอินตัวนี้

03 ตามห้องเพลงของ Logic

ใน R / PR โปรแกรม 1–9 เปิดซิงก์ห้องเพลง เริ่มเล่นใน Logic แล้วเหยียบ RECORD เพื่อเริ่มอัดที่ห้องถัดไป โปรแกรม 10–12 ทำงานอิสระ ไม่ต้องเพิ่มแทร็ก MIDI เพื่อใช้การกำหนดคอนโทรลเลอร์

ตำแหน่งที่บันทึก

Logic เก็บการกำหนดไว้ในการตั้งค่าคอนโทรลเลอร์บน Mac นี้ ใช้ข้ามโปรเจ็กต์ได้ หากปลั๊กอินตัวอื่นตอบสนอง ให้ตรวจแทร็ก ช่องปลั๊กอิน และพอร์ตขาเข้า

ตัวอย่าง `CH 5` `RECORD / CC 0` · `ERASE ALL / CC 1`