

## Write a python code for blinking LED and Traffic lights for Raspberry Pi

```
import RPi.GPIO as GPIO

import time

import signal

import sys

# Setup

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setup(9, GPIO.OUT)

GPIO.setup(10, GPIO.OUT)

GPIO.setup(11, GPIO.OUT)

# Turn off all lights when user ends demo

def allLightsOff(signal, frame):

    GPIO.output(9, False)

    GPIO.output(10, False)

    GPIO.output(11, False)

    GPIO.cleanup()

    sys.exit(0)

signal.signal(signal.SIGINT, allLightsOff)

# Loop forever

while True:

    # Red

    GPIO.output(9, True)

    time.sleep(3)

    # Red and amber

    GPIO.output(10, True)

    time.sleep(1)

    # Green

    GPIO.output(9, False)
```

```
GPIO.output(10, False)
```

```
GPIO.output(11, True)
```

```
time.sleep(5)
```

```
# Amber
```

```
GPIO.output(11, False)
```

```
GPIO.output(10, True)
```

```
time.sleep(2)
```

```
# Amber off (red comes on at top of loop)
```

```
GPIO.output(10, False)
```