Instrukcije: Radio



Naziv resursa	Radio
Opis	Ovaj resurs vam omogućava da kreirate radio-prijemnik na kojem učesnici mogu da biraju različite frekvencije i podešavaju jačinu zvuka. Radio-prijemnik se može povezati sa zagonetkom u edukativnoj „escape“ sobi i njenim rešenjem.
Zahtevi za korišćenje	Nema.
Podešavanja	
Izgled	Ovo podešavanje vam omogućava da izaberete izgled radio-prijemnika. Dostupne su sledeće opcije: „Standardni“ ili „Retro“.
Radnja nakon rešavanja	Ovo podešavanje vam omogućava da izaberete radnju koja će se izvršiti nakon što učesnici podese radio-prijemnik na odgovarajuću stanicu ili frekvenciju, odnosno na stanicu ili frekvenciju potrebnu za rešavanje povezane zagonetke. Dostupne su sledeće opcije:
Ponavljanje reprodukcije zvuka stanica	Ovo podešavanje vam omogućava da odredite da li će se audio-zapisi povezani sa radio-stanicama automatski ponavljati.
Početna frekvencija	Ovo podešavanje vam omogućava da odredite početnu frekvenciju radio-prijemnika u megahercima (MHz), sa jednom decimalom. Vrednost mora biti između 87,0 MHz (odnosno 88,0 MHz za „Retro“ izgled) i 108,0 MHz.

Bez radnje	
Reprodukcija zvuka	Ukoliko je izabrana ova opcija, učesnici će moći da preslušaju audio-zapis na radio-prijemniku nakon podešavanja odgovarajuće stanice. Povezana zagonetka smatraće se rešenom nakon završetka reprodukcije audio-zapisa. Audio-datoteka mora biti definisana u okviru podešavanja „Stanice“.

<table>
<tr><td>Početna jačina zvuka</td><td>Ovo podešavanje vam omogućava da odredite početnu jačinu zvuka radio-prijemnika, izraženu u procentima (%).</td></tr>
<tr><td>Stanice</td><td>U ovom odeljku možete povezati audio-datoteke sa radio-stanicama koje se mogu pronaći podešavanjem frekvencije na radio-prijemniku. Za svaku stanicu koju želite da povežete sa audio-datotekom potrebno je definisati sledeće parametre:
<table>
<tr><td>Frekvencija</td><td>Frekvencija mora biti izražena brojem sa jednom decimalom, u rasponu od 87,0 MHz (odnosno 88,0 MHz za „Retro“ izgled) do 108,0 MHz.</td></tr>
<tr><td>Audio-zapis</td><td>URL adresa audio-datoteke koja će biti povezana sa određenom radio-stanicom. Audio-zapis će se reprodukovati svaki put kada se radio-prijemnik podesi na frekvenciju te stanice. Ukoliko je u podešavanjima „Tolerancija“ ili „Tolerancija sa šumom“ definisana vrednost veća od 0, audio-zapis će se reprodukovati i kada je radio-prijemnik podešen na frekvenciju unutar dozvoljenog raspona oko frekvencije stanice, određenog navedenim podešavanjima. Audio-datoteka mora biti kompatibilna sa standardom HTML5 i mora biti u jednom od sledećih formata: mp3, wav, ogg, oga, m4a, mp4, aac, webm, opus ili flac. Pored toga, URL adresa mora se završavati odgovarajućom ekstenzijom datoteke (npr. .mp3, .wav ili .ogg).</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Tolerancija</td><td>Ovo podešavanje vam omogućava da odredite maksimalno dozvoljeno odstupanje frekvencije pri kojem se smatra da je radio-stanica pravilno podešena i da se povezani audio-zapis reprodukuje bez šuma. Na primer, ukoliko je vrednost ovog podešavanja 0,1, audio-zapis povezan sa stanicom čija je frekvencija 99,5 MHz reprodukovaće se bez šuma kada je radio-prijemnik podešen na bilo koju frekvenciju između 99,4 i 99,6 MHz. Pored toga, ukoliko rešavanje povezane zagonetke zahteva podešavanje radio-prijemnika na ovu stanicu, učesnici će moći da reše zagonetku izborom bilo koje frekvencije u navedenom rasponu. Vrednost ovog podešavanja mora biti izražena brojem sa jednom decimalom. Ukoliko je vrednost 0, audio-zapisi povezani sa stanicama reprodukovaće se bez šuma isključivo kada je radio-prijemnik podešen na tačnu frekvenciju odgovarajuće stanice. U tom slučaju, ukoliko je radio-prijemnik povezan sa zagonetkom i nijedna druga tolerancija nije veća od 0, za rešavanje zagonetke biće potrebno podesiti tačnu frekvenciju definisanu rešenjem.</td></tr>
<tr><td>Tolerancija sa šumom</td><td>Ovo podešavanje vam omogućava da odredite maksimalno dozvoljeno odstupanje frekvencije pri kojem se smatra da je radio-stanica pravilno podešena, ali se povezani audio-zapis reprodukuje uz prisustvo šuma. Bez obzira na vrednost ovog podešavanja, kada je radio-prijemnik podešen na frekvenciju unutar raspona definisanog podešavanjem „Tolerancija“, stanica će se smatrati pravilno podešenom, a povezani audio-zapis reprodukovaće se bez šuma. Isto tako, bez obzira na vrednost podešavanja „Tolerancija“, kada je radio-prijemnik podešen na frekvenciju unutar raspona definisanog podešavanjem „Tolerancija sa šumom“, stanica će se smatrati pravilno podešenom, što učesnicima može omogućiti rešavanje povezane zagonetke. Na primer, ukoliko je vrednost podešavanja „Tolerancija sa šumom“ 0,4, a vrednost podešavanja „Tolerancija“ 0,1, audio-zapis povezan sa stanicom frekvencije 99,5 MHz reprodukovaće se bez šuma kada je radio-prijemnik podešen na frekvenciju između 99,4 i 99,6 MHz. Međutim, audio-zapis će se reprodukovati uz prisustvo šuma kada je radio-prijemnik podešen na frekvenciju između 99,1 i 99,3 MHz ili između 99,7 i 99,9 MHz. Ukoliko rešavanje povezane zagonetke zahteva podešavanje radio-prijemnika na ovu stanicu, učesnici će moći da reše zagonetku izborom bilo koje frekvencije između 99,1 i 99,9 MHz. Vrednost ovog podešavanja mora biti izražena brojem sa jednom decimalom.</td></tr>
</table>

Čuvanje stanja radio-prijemnika	Ovo podešavanje vam omogućava da sačuvate stanje radio-prijemnika (izabranu jačinu zvuka i, osim u slučaju „Retro“ izgleda, izabranu frekvenciju) nakon zatvaranja aplikacije. Kako bi se izbegli problemi povezani sa automatskom reprodukcijom zvuka u veb-pregledačima, radio-prijemnik će uvek biti isključen prilikom pokretanja aplikacije, čak i kada je ovo podešavanje omogućeno. Budući da se kod „Retro“ izgleda radio-prijemnik uključuje pomoću regulatora jačine zvuka, početna jačina zvuka će uvek biti podešena na 0 prilikom pokretanja aplikacije, čak i kada je ovo podešavanje omogućeno.
Pozadina	Ovo podešavanje vam omogućava da promenite podrazumevanu pozadinu resursa. Možete uneti URL adresu bilo koje slike iz vašeg kataloga resursa.
Rešenje	Radio-prijemnik možete povezati sa zagonetkom u edukativnoj „escape“ sobi i definisati njeno rešenje. U tom slučaju, učesnici će moći da reše zagonetku podešavanjem radio-prijemnika na određenu stanicu ili frekvenciju. Ukoliko rešavanje zagonetke zahteva podešavanje radio-prijemnika na određenu stanicu, možete dodatno zahtevati da učesnici preslušaju audio-zapis povezan sa tom stanicom do kraja kako bi zagonetka bila rešena. Za više informacija pogledajte opis podešavanja „Radnja nakon rešavanja“. Rešenje povezane zagonetke mora biti frekvencija izražena u megahercima (MHz), predstavljena brojem sa jednom decimalom. Ukoliko se navedena frekvencija podudara sa frekvencijom neke od stanica definisanih u podešavanju „Stanice“, učesnici će morati da podese radio-prijemnik na tu stanicu kako bi rešili zagonetku. To podrazumeva podešavanje radio-prijemnika na frekvenciju stanice ili, ukoliko je u podešavanjima „Tolerancija“ ili „Tolerancija sa šumom“ definisana vrednost veća od 0, na bilo koju frekvenciju unutar dozvoljenog raspona oko frekvencije stanice, određenog navedenim podešavanjima. U suprotnom, učesnici će morati da podese radio-prijemnik na tačnu frekvenciju navedenu kao rešenje zagonetke. Na primer, ukoliko učesnici treba da podese radio-prijemnik na frekvenciju od 96,1 MHz ili na stanicu sa tom frekvencijom kako bi rešili zagonetku, rešenje mora biti: *96.1*