

SMT BATTERY CONTACT & PAD LAYOUTS


NOTE: ALL MOUNTING DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY. PLEASE VERIFY YOUR BATTERY LAYOUT PRIOR TO FABRICATION.



CAT. NO.	"L" DIMENSION	
	For "AAAA"	For "A27"
50	0.33 (8.4) × 1.67 (42.4)	0.30 (7.6) × 1.10 (28.0)
550	0.89 (22.6)	0.32 (8.1)

Refer to page 13 for Part Details


Pad Layout



CAT. NO.	"L" DIMENSION		
	For "AAA"	For "N"	For "A23"
55	0.41 (10.4) × 1.75 (44.5)	0.45 (11.4) × 1.14 (29.0)	0.40 (10.2) × 1.10 (27.9)
555	1.76 (44.7)	1.15 (29.2)	1.11 (28.2)

Refer to page 13 for Part Details



Pad Layout



CAT. NO.	"L" DIMENSION		
	For "AA"	For "2/3 A"	For "CR2"
53	0.56 (14.2) × 1.98 (50.3)	0.67 (17.0) × 1.36 (34.5)	0.60 (15.2) × 1.05 (26.7)
553	2.05 (52.1)	1.38 (35.1)	1.04 (26.4)

Refer to page 13 for Part Details

Pad Layout




CAT. NO.	"L" DIMENSION		
	For "2/3 A"	For "18350"	For "18650"
254	0.67 (17.0) × 1.36 (34.5)	0.71 (18.0) × 1.38 (35.0)	0.71 (18.0) × 2.56 (65.0)
246	.270 (6.9)	.324 (8.2)	1.58 (40.2)


CAT. NO.	"L" DIMENSION		
	For "20600"	For "20700"	For "21700"
246	0.79 (20.0) × 2.36 (60.0)	0.79 (20.0) × 2.76 (70.0)	0.83 (21.0) × 2.76 (70.0)
246	1.10 (28.0)	1.50 (38.0)	1.49 (38.0)

Refer to page 13 for Part Details

Pad Layout



Pad Layout




CAT. NO.	"L" DIMENSION		
	For "AAA"	For "N"	For "A23"
56	0.41 (10.4) × 1.75 (44.5)	0.45 (11.4) × 1.14 (29.0)	0.4 (10.2) × 1.10 (27.9)
556	1.67 (42.4)	1.07 (27.2)	1.02 (25.9)

CAT. NO.	"L" DIMENSION		
	For "AA"	For "2/3 A"	For "CR2"
57	0.56 (14.2) × 1.98 (50.3)	0.67 (17.0) × 1.36 (34.5)	0.60 (15.2) × 1.05 (26.7)
557	1.90 (48.3)	1.23 (31.2)	0.97 (24.6)

Refer to page 13 for Part Details

Pad Layout




CAT. NO.	"L" DIMENSION		
	For "AA"	For "2/3 A"	For "CR2"
5231	0.56 (14.2) × 1.98 (50.3)	0.67 (17.0) × 1.36 (34.5)	0.60 (15.2) × 1.05 (26.7)
5331	2.38 (60.5)	1.71 (43.4)	1.53 (24.6)

Refer to page 14 for Part Details

CAT. NO.	"L" DIMENSION				
	For "AAA"	For "N"	For "A23"	For "A27"	For "AAAA"
5230	0.41 (10.4) × 1.75 (44.5)	0.45 (11.4) × 1.14 (29.0)	0.40 (10.2) × 1.10 (27.9)	0.30 (7.6) × 1.10 (27.9)	0.33 (8.4) × 1.67 (42.4)
5330	1.96 (49.8)	1.35 (34.3)	1.31 (33.3)	1.31 (33.3)	1.86 (47.2)

Pad Layout




"L" dimensions reflect initial insertion deflection.



CAT. NO.	"L" DIMENSION				
	For "AAA"	For "N"	For "A27"	For "A23"	For "AAAA"
1020-1	0.41 (10.4) × 1.75 (44.5)	0.45 (11.4) × 1.14 (29.0)	0.30 (7.6) × 1.10 (27.9)	0.33 (8.4) × 1.67 (42.4)	0.33 (8.4) × 1.67 (42.4)
1076-1	2.42 (61.5)	1.81 (46.0)	1.77 (44.9)	2.34 (59.4)	2.34 (59.4)
1076-2					

Pad Layout



CAT. NO.	"L" DIMENSION		
	For "AA"	For "2/3 A"	For "CR2"
1016-1	0.56 (14.2) × 1.98 (50.3)	0.67 (17.0) × 1.36 (34.5)	0.60 (14.2) × 1.05 (26.7)
1088-1	2.72 (69.1)	2.10 (53.3)	1.79 (45.5)
1088-2			

Refer to page 15 for Part Details

Pad Layout

