

Лабораторная работа. Проведение профилактического обслуживания струйного принтера

Задачи

В этой лабораторной работе вам предстоит выполнить профилактическое обслуживание струйного принтера

Примечание. Инструкции к лабораторной работе носят только общий справочный характер. За инструкциями по профилактическому обслуживанию вашей модели струйного принтера нужно обращаться к руководству по эксплуатации принтера.

Рекомендуемые ресурсы

- 1 струйный принтер
- Руководство по эксплуатации принтера или доступ в Интернет для просмотра такого руководства

Инструкции

Step 1: Получение руководства по эксплуатации принтера.

Руководство по эксплуатации принтера может предоставить ваш инструктор. Кроме того вы можете скачать экземпляр руководства для вашей модели на веб-сайте производителя принтера.

Step 2: Очистка печатающей головки.

Для проверки состояния печатающих головок можно распечатать шаблон.

- Убедитесь, что в лотке есть бумага.
- Перейдите в меню обслуживания на панели управления принтера или в приложении принтера на компьютере.
- Распечатайте шаблон для печатающей головки.
- С помощью рекомендаций производителя определите, нуждается ли печатающая головка в чистке.
- При необходимости очистите печатающие головки на панели управления принтера или в приложении принтера на компьютере.

Step 3: Замена чернильного картриджа.

- Убедитесь, что питание принтера включено.
- Откройте крышку доступа к картриджам. Подождите, пока картриджи не остановятся.
- Поднимите защелку картриджа и выньте картридж из гнезда.
- Извлеките новый картридж из упаковки и удалите с его печатающей головки защитную ленту.
- Поместите новый картридж в гнездо и осторожно прижмите его.
- Повторите вышеуказанные шаги по мере необходимости.
- После замены всех картриджей закройте крышку доступа к картриджам.

Step 4: Удаление замятой бумаги.

- a. Проверьте, нет ли в лотке для бумаги листов, застрявших при подаче в принтер.
- b. Проверьте, нет ли в устройстве автоматической подачи листов, оставшихся от предыдущего задания.
- c. Если вышеуказанные шаг не помогли найти замятые листы, откройте крышку доступа к картриджам.
- d. Найдите замятые листы в тракте прохождения бумаги и удалите их в соответствии с инструкциями производителя.

Вопрос для обдумывания

Обратитесь к руководству по эксплуатации принтера. Какие другие профилактические работы можно выполнить на принтере?

Введите здесь свой ответ.