アマチュア無線とは？

電波で世界とつながる、無線通信の趣味

「モールス信号」や「無線」と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、実はとても身近で奥深い趣味です。まずはアマチュア無線の基本を知ってみましょう。

1 アマチュア無線ってどんなもの？

アマチュア無線とは、個人が「電波」を使って、お金のやり取りをせずに通信を楽しむ趣味です。インターネットや電話回線を一切使わず、**電波だけで日本中・世界中の人と直接会話**することができます。相手の声が自分のアンテナに届くまで、地上はもちろん、時には宇宙空間を飛び交う電波を感じられるのも大きな魅力です。また、回線設備が壊れても使えるため、**災害時の非常通信手段**としても重要な役割を果たしています。

2 免許とコールサイン

電波は限りある資源のため、誰でも自由に使えるわけではありません。アマチュア無線を行うには国家試験に合格して「無線従事者免許」を取得し、さらに総務省から「無線局」の免許を受ける必要があります。免許を取得すると、**世界に一つだけの符号「コールサイン」**が割り当てられます。

JL1GIX のような JA1YGX

アルファベットと数字の組み合わせで、国や地域、局ごとに異なる文字列が割り当てられます。交信するときは、必ずこのコールサインで自局を名乗ります。

3 「コンテスト」って何？

アマチュア無線には「コンテスト」と呼ばれる競技があります。決められた時間内に、できるだけ多くの局と交信し、その**交信数や相手の地域の広さを競う**というものです。交信のたびに「コンテストナンバー」と呼ばれる符号を交換して記録に残します。まるでスポーツのように盛り上がる、アマチュア無線ならではの楽しみ方のひとつです。

📻 電話（フォン）

肉声でそのまま会話する通信方法。マイクに向かって話すだけなので、無線初心者にも分かりやすいスタイルです。

🔊 電信（CW・モールス符号）

「トン・ツー」の長さの組み合わせだけであらゆる文字を表現する、世界共通の通信方法。短い符号で効率よく交信できます。

💡 次のページでは…

実際に「JL1GIX」と「JA1YGX」の2局が、全国規模のコンテスト『ALL JAコンテスト』で交信する様子を例に、電話・電信それぞれの交信の流れを見てみましょう！

実際の交信例を見てみよう

ALL JAコンテストを想定したQSO（交信）例

今回は、相手局**「JL1GIX」**と当局**「JA1YGX」**が、JARL主催の全国コンテスト『ALL JAコンテスト』で交信する場面を想定しています。

🔢 コンテストナンバーの読み方

当局（JA1YGX）のナンバー

5910M

- 59 ＝ レポート（信号の了解度・強さ）
- 10 ＝ 運用場所の地域番号（10＝東京）
- M ＝ 空中線電力の区分（10W超〜100W以下）

相手局（JL1GIX）のナンバー

5912M

- 59 ＝ レポート（信号の了解度・強さ）
- 12 ＝ 運用場所の地域番号（12＝千葉）
- M ＝ 空中線電力の区分（10W超〜100W以下）

※電話（フォン）のレポートは2桁の「59」ですが、電信（CW）では3桁の「599」になるため、ナンバーは「59910M」「59912M」のように1桁増えます。

📻 電話（フォン）での交信例 SSB / FM

JA1YGX（当局）	CQコンテスト、CQコンテスト。こちらはJA1YGX、ジュリエット・アルファ・ワン・ヤンキー・ゴルフ・エックスレイ。CQコンテスト、どなたかお願いします。
JL1GIX（相手局）	JA1YGX、こちらJL1GIX、ジュリエット・リマ・ワン・ゴルフ・インディア・エックスレイです。どうぞ。
JA1YGX（当局）	JL1GIX、こちらJA1YGXです。コンテストナンバーお送りします。レポート59、ナンバー10、パワーM。59、10、マイクです。どうぞ。
JL1GIX（相手局）	了解しました、59、10、マイク。こちらのナンバーをお送りします。レポート59、ナンバー12、パワーM。59、12、マイクです。どうぞ。
JA1YGX（当局）	了解しました、59、12、マイク、コピーしました。交信ありがとうございました！73（お元気で）！

CQコンテスト＝コンテスト参加局を呼び出す合言葉　**73**＝「お元気で／よろしく」を意味する決まり文句

📣 電信（CW・モールス符号）での交信例 CW

JA1YGX（当局）	**CQ TEST CQ TEST DE JA1YGX JA1YGX K** 訳：CQコンテスト CQコンテスト、こちらはJA1YGX、どうぞ
JL1GIX（相手局）	**JA1YGX DE JL1GIX JL1GIX K** 訳：JA1YGXへ、こちらはJL1GIX、どうぞ
JA1YGX（当局）	**JL1GIX DE JA1YGX R 599 10M 10M BK** 訳：JL1GIXへ、こちらはJA1YGX、了解。レポート599、ナンバー10M、10M、どうぞ
JL1GIX（相手局）	**R R 599 12M 12M TU DE JL1GIX K** 訳：了解了解。レポート599、ナンバー12M、12M。ありがとう。こちらはJL1GIX、どうぞ
JA1YGX（当局）	**TU 73 DE JA1YGX** 訳：ありがとう。お元気で。こちらはJA1YGX

DE＝〜から　**K**＝どうぞ（送信して下さい）　**BK**＝すぐ返答をどうぞ　**R**＝了解　**TU**＝ありがとう（Thank You）

体験運用ができます！

気になる方は、係の人に声をかけてください！