Manual de integraciones y facturación de BusinessPost

Este manual explica cómo conectar BusinessPost con los servicios y equipos que usa su negocio: la facturación electrónica de la DIAN, Sistecrédito, la báscula, la impresora y el cajón, la nube y el portal, el pago de la mensualidad y las actualizaciones. No necesita conocimientos técnicos: siga los pasos en orden. Cada sección tiene tres partes: **Antes de empezar** (lo que necesita tener a mano), **Paso a paso** y **Si algo falla**.

> Las rutas del menú se escriben así: **Grupo → Opción**. Por ejemplo, **Administración → Licencia** quiere decir: en el menú de la izquierda de la administración, abra el grupo *Administración* y pulse *Licencia*. Si una opción no le aparece, su usuario no tiene permiso para verla: entre con el usuario del dueño o del administrador.

> **Tipo de negocio y funciones del negocio.** Al instalar, usted eligió el **tipo de negocio** (supermercado, fruver, droguería...). Con eso BusinessPost dejó encendidas unas **funciones del negocio**, que puede revisar y cambiar en **Administración → Configuración**, pestaña **Funciones del negocio**. De las integraciones de este manual, solo la **báscula** depende de ellas (función **Báscula y PLU**, sección 3). La facturación electrónica, Sistecrédito, la impresora, la nube, el pago en línea y la licencia funcionan igual en cualquier tipo de negocio. Apagar una función solo la quita de los menús y formularios: **no se borra ningún dato**.

Contenido

1. Facturación electrónica DIAN con Factus
2. Cobrar con Sistecrédito
3. Báscula conectada a la caja
4. Impresora de tiquetes y cajón monedero
5. Sincronización con la nube y portal del cliente
6. Pago de la mensualidad en línea
7. Licencia y actualizaciones

1. Facturación electrónica DIAN con Factus

BusinessPost trae la facturación electrónica **lista pero apagada**. Mientras esté apagada, cada venta imprime un **comprobante interno** (el tiquete dice "No es factura"). Cuando la encienda, BusinessPost envía las facturas a la DIAN por medio de **Factus**, el proveedor tecnológico, y el tiquete pasa a decir **"Factura electrónica de venta"** con el número, el CUFE y el código QR de la DIAN.

Comprobante interno o factura electrónica: ¿cuál es la diferencia?

	Comprobante interno	Factura electrónica
Qué es	Un recibo de la tienda, sin valor ante la DIAN	Documento válido ante la DIAN, emitido por Factus
Cuándo sale	Con el modo **Apagada**	Con el modo **Factura electrónica en cada venta** (o cuando el cliente la pide, ver abajo)
Qué dice el tiquete	"No es factura"	"Factura electrónica de venta", número, CUFE y QR
Necesita Internet	No	Para enviarse a la DIAN; si no hay, se envía después (contingencia)
Costo	Ninguno	Cada factura y cada nota crédito consume un documento de su paquete de Factus

> Importante: Factus emite **una factura electrónica por cada venta** (a "Consumidor final" cuando el cliente no se identifica). No emite el "documento equivalente POS". Una tienda con 2.000 ventas al día emite unas **60.000 facturas al mes**. Antes de encender la facturación en cada venta, pida a Factus la **cotización por volumen** y el visto bueno de su **contador**.

Antes de empezar


- Un contrato con **Factus** y la cotización por volumen aprobada.
- La **resolución de numeración de la DIAN** (prefijo, desde, hasta y vigencia). Factus le ayuda a habilitarse como facturador y a crear los rangos de factura y de nota crédito.
- Las **credenciales de Factus**: usuario (correo), contraseña, **Client ID** y **Client secret**. Las de pruebas (sandbox) y las de producción son distintas. Guárdelas en un lugar seguro: BusinessPost no las vuelve a mostrar.
- Los datos de cada sucursal completos en **Administración → Configuración → Sucursales y bodegas** (nombre, dirección, teléfono, correo, municipio). Si falta alguno, la factura sale sin los datos del establecimiento.
- Que soporte de BusinessPost haya **activado el conector de Factus** en el servidor de su tienda. Es un ajuste técnico que se hace una sola vez. Para saber si ya está hecho, abra **Ventas y caja → Facturación electrónica**, pestaña **Configuración**: debajo del botón *Guardar modo y ambiente* debe decir **"adaptador activo: FACTUS"**.
- Un usuario **dueño** o **administrador** (son los únicos que pueden cambiar la configuración de la facturación).

Paso a paso: encender la facturación electrónica

A. Escribir las credenciales

1. Abra **Ventas y caja → Facturación electrónica**.
2. Entre a la pestaña **Configuración**.
3. En el cuadro **Credenciales de Factus** escriba el **Usuario (correo de Factus)**, la **Contraseña**, el **Client ID** y el **Client secret**. Empiece con las credenciales de **pruebas (sandbox)**.

4. Pulse **Guardar credenciales**. Debe aparecer el aviso verde "Configuradas el ...". Por seguridad las credenciales nunca se vuelven a mostrar: para cambiarlas hay que escribir las cuatro de nuevo.




Facturación electrónica · Configuración: modo de emisión, ambiente de pruebas y credenciales de Factus guardadas (nunca se vuelven a mostrar).

B. Elegir el ambiente de pruebas

5. En el cuadro **Modo de emisión y ambiente**, en **Ambiente del proveedor**, elija **Pruebas (sandbox)**.
6. Deje el **Modo de emisión** en **Apagada: comprobante interno (como hoy)** por ahora.
7. Pulse **Guardar modo y ambiente**.

C. Traer y asignar los rangos de numeración

8. Entre a la pestaña **Rangos de numeración**.
9. Pulse **Sincronizar desde Factus**. Aparecen los rangos de su resolución con el prefijo, desde, hasta, el número actual, la resolución, la vigencia, cuántos quedan disponibles y el porcentaje de uso. (BusinessPost los vuelve a sincronizar solo cada 24 horas.)
10. En cada rango que vaya a usar, pulse **Asignar**.
11. Elija la **Sucursal**. Si Factus le dio un rango por caja, elija también la **Caja (opcional)**; si no, deje **Toda la sucursal**.
12. Pulse **Guardar**. Cada sucursal necesita un rango vigente de **factura** y otro de **nota crédito**.



Rangos de numeración: asignar el rango de factura a la sucursal.

D. Probar en el sandbox

13. Vuelva a **Configuración**, elija el modo **Factura electrónica en cada venta**, marque la casilla **"Tengo la cotización de Factus por volumen y el visto bueno de mi contador" **y pulse** Guardar modo y ambiente**.
14. Haga ventas de prueba en una caja: una a consumidor final en efectivo, una a un cliente con NIT y correo, una con productos con IVA distintos, una con un producto pesado y una con dos medios de pago.
15. Revise cada una en la pestaña **Documentos**: debe estar **Aceptado**, con número fiscal y CUFE. Compare los valores con el panel del sandbox de Factus y anote cualquier diferencia, aunque sea de $1.
16. Muéstrele a su contador las facturas de prueba antes de pasar a producción.

E. Pasar a producción

17. En **Configuración**, escriba las **credenciales de producción** de Factus y pulse **Guardar credenciales**.
18. Elija el ambiente **Producción (documentos reales ante la DIAN)** y el modo **Factura electrónica en cada venta**. Pulse **Guardar modo y ambiente**.
19. En **Rangos de numeración**, pulse **Sincronizar desde Factus** y **asigne** los rangos de producción a cada sucursal (o caja).
20. Haga una venta real pequeña y verifique que quede **Aceptado** y que el tiquete traiga número, CUFE y QR.

Arriba a la derecha de la pantalla siempre verá en qué modo está la facturación (por ejemplo, "Modo: ..."). Para volver al comprobante interno, elija el modo **Apagada** y guarde. Los documentos ya enviados no cambian.

Modo "Solo cuando el cliente pide factura (transición)"

Este modo sirve solo mientras hace el cambio: las ventas normales siguen con comprobante interno y solo se factura electrónicamente a los clientes marcados con **"Siempre pide factura"** en **Clientes y promociones → Clientes** (ficha del cliente). En la caja, al asignar ese cliente a la venta, la factura sale

sola. Si al cliente le faltan datos fiscales, la caja no deja terminar la venta y dice qué falta. Ojo: el comprobante interno **no** cumple la obligación de facturar electrónicamente; confirme con su contador cuánto tiempo puede usarlo.

Cómo se ve en la caja

Después de cobrar, la caja muestra el estado del documento de la última venta:

Mensaje en la caja	Qué significa
"Factura electrónica … validada por la DIAN"	Todo bien: el tiquete trae número, CUFE y QR
"Factura electrónica en proceso: se envía a la DIAN en segundo plano"	Se está enviando; la venta ya quedó guardada
"Factura electrónica en contingencia: se enviará cuando haya conexión"	No hay Internet o Factus no responde; se envía después
"Factura electrónica con problema: la administración debe revisarla"	Fue rechazada o tuvo un error: vea "Si algo falla"

Si la factura no alcanza a llegar en unos segundos, el tiquete imprime **"Factura electrónica en proceso — se enviará a su correo / reimpresión en caja"**. Cuando ya esté aceptada, pulse **Reimprimir** en la caja para entregar el tiquete con los datos de la DIAN.

Numeración y rangos de resolución

- La pestaña **Rangos de numeración** muestra cada rango con su estado: **Vigente**, **Por agotarse o vencer**, **No utilizable** o **Inactivo**.
- BusinessPost avisa cuando un rango llega al **90 % de uso** o le faltan **30 días** para vencer.
- Cuando reciba el aviso, pida a tiempo una **nueva resolución** a la DIAN (Factus le ayuda), luego pulse **Sincronizar desde Factus** y **asigne** el rango nuevo a la sucursal. Solo puede haber un rango vigente por sucursal (o caja) y por tipo de documento: cuando el viejo se agote, desasígnelo (en **Asignar**, elija **Sin asignar (desasignar)**).
- Si una sucursal se queda sin rango, **la venta no se detiene**: las facturas quedan pendientes, con alerta, hasta que asigne uno.

Contingencia: sin Internet o con Factus caído

- **La caja sigue vendiendo.** Las facturas quedan **Pendiente** o **En contingencia** y se envían **solas y en orden** cuando vuelve la conexión, sin duplicarse. No tiene que hacer nada en la caja.
- El tiquete de esas ventas dice "Factura electrónica en proceso". Cuando la factura quede aceptada, puede reimprimirla.
- Si hay documentos pendientes desde hace mucho, la pestaña **Alertas y conciliación** lo muestra en **Pendientes antiguos**. Revise el Internet del servidor de la tienda.
- La norma exige transmitir lo antes posible: el plazo lo define su contador.

Notas crédito

Las notas crédito **no se hacen a mano**: BusinessPost las genera solas y las envía a Factus cuando se anula una venta que ya tenía factura o cuando se registra un cambio de mercancía o una garantía. En


el tiquete aparecen como **"Nota crédito electrónica"**. Si la venta se anula antes de que su factura salga, la factura queda **Cancelado** y no se envía.

> **Próximamente en la caja:** anular una venta ya cobrada, registrar cambios o devoluciones y registrar garantías **todavía no tienen pantalla en la caja**. Cuando lleguen, la nota crédito se generará sola como se explica arriba; usted no tendrá que hacer nada en la pantalla de facturación. Lo que sí puede hacer el cajero hoy, **antes de cobrar**, es quitar un producto de la venta con **Anular línea** (tecla **Supr**); eso no genera nota crédito (la venta aún no tiene factura) y queda registrado en la auditoría.

En la pestaña **Documentos** puede filtrar por **Tipo** (Factura electrónica, Nota crédito, ...) y por **Origen** (Venta, Anulación, Cambio o garantía, Compra) para revisarlas.

Revisión diaria (conciliación)

1. Al cierre del día, abra la pestaña **Alertas y conciliación**.
2. Revise las tarjetas: **Pendientes antiguos**, **Rechazados sin atender**, **Sin rango de numeración** y **Rangos por agotarse o vencer**. Lo ideal es que todas estén en 0.
3. En **Conciliación diaria**, elija las fechas (máximo 92 días) y pulse **Consultar**. Compare las ventas con las facturas aceptadas. La columna **Sin documento** debe quedar en 0.
4. Si necesita el reporte en Excel, CSV o PDF, use el enlace **Reporte «Conciliación de facturación electrónica»** (lleva a **Ventas y caja → Reportes**).



Alertas y conciliación: la revisión diaria de las ventas y sus documentos.

Si algo falla

Síntoma	Qué hacer
La pestaña Configuración dice "Sin credenciales: la facturación electrónica no se puede encender"	Escriba las cuatro credenciales de Factus y pulse **Guardar credenciales**

Síntoma	Qué hacer
Debajo de *Guardar modo y ambiente* no dice "adaptador activo: FACTUS"	El conector de Factus no está activado en el servidor. Comuníquese con soporte de BusinessPost
No puede pulsar **Guardar modo y ambiente** con el modo "en cada venta"	Marque la casilla de la cotización y el visto bueno del contador
"No hay rangos" en Rangos de numeración	Revise las credenciales y pulse **Sincronizar desde Factus**. Si sale "Última sincronización: ..." en rojo, lea el mensaje y revise el Internet
Un documento aparece **Rechazado**	Pestaña **Documentos** → **Ver** → lea el motivo del rechazo. Si el problema son los datos del cliente (NIT, dígito de verificación, nombre, correo, municipio), pulse **Corregir comprador**, corrija y pulse **Guardar y reenviar**. Si no, corrija la causa y pulse **Reintentar envío**. La venta no cambia
Las facturas quedan pendientes y no salen, y Factus habla de "un documento pendiente por enviar a la DIAN"	Hay un documento rechazado que se canceló en el POS y sigue bloqueando a Factus. Entre al panel de Factus, elimine ese documento y luego pulse **Reintentar envío** (o espere el siguiente ciclo)
Muchos documentos **En contingencia**	Revise el Internet del servidor de la tienda. Salen solos al volver la conexión
Alerta "Sin rango de numeración"	Pestaña **Rangos de numeración** → **Asignar** un rango vigente a la sucursal
Restauró la base de datos en otro computador y Factus no responde	Las credenciales se guardan cifradas para cada equipo: escríbalas de nuevo en **Configuración**
El cliente no recibió la factura en su correo	Revise en **Documentos** → **Ver** que esté **Aceptado** y que el correo del adquirente sea correcto. También puede abrir el PDF desde el enlace **Abrir el PDF**

2. Cobrar con Sistecrédito


Con Sistecrédito el cliente paga **a cuotas** con su crédito. La caja genera un **código QR**, el cliente lo abre en su celular, elige las cuotas y confirma con el código que le llega. La plata la paga Sistecrédito directamente a la tienda: **nunca pasa por BusinessPost**. Se necesita Internet **solo en el momento del cobro**; sin Internet, cobre con otro medio y siga vendiendo.

Antes de empezar

- El **convenio de aliado** de su tienda con Sistecrédito.
- Las **tres llaves** que le envía Sistecrédito por correo: **llave de suscripción (Subscription Key)**, **ApplicationKey** y **ApplicationToken**. Hay unas llaves de **pruebas (Staging)** y otras de **producción**; cada ambiente tiene las suyas.
- Internet en el servidor de la tienda.
- Un usuario que pueda entrar a **Administración** → **Configuración** (dueño o administrador).

Paso a paso: conectar Sistecrédito (una sola vez)

1. Abra **Administración → Configuración**.
2. Entre a la pestaña **Medios de pago** y baje hasta la tarjeta **Sistecrédito**.
3. Pegue la **Llave de suscripción (Subscription Key)**, la **ApplicationKey** y el **ApplicationToken**. Si al copiar del correo se arrastra la etiqueta ("Key", "ID"), no pasa nada: se guarda solo el código.
4. En **Ambiente** elija **Producción (cobros reales)** (viene así) o **Pruebas (Staging)** si va a usar las llaves de pruebas.
5. Pulse **Conectar**. BusinessPost guarda las llaves cifradas, prueba la conexión con Sistecrédito y, solo si responde bien, activa la forma de pago.
6. Debe aparecer **"¡Conectado! Sistecrédito ya aparece como forma de pago en la caja."** y la tarjeta queda en **Conectado**, con la etiqueta **Activo en la caja** y el final de la llave ("llave terminada en ...").



Tarjeta Sistecrédito conectada: activo en la caja, con Volver a probar, Cambiar llaves y Desconectar.

En la tarjeta conectada tiene tres botones:

- **Volver a probar**: comprueba otra vez la conexión.
- **Cambiar llaves**: para escribir llaves nuevas (por ejemplo, al pasar de pruebas a producción). Deje vacía una llave para conservar la que ya está guardada.
- **Desconectar**: Sistecrédito deja de aparecer en la caja. Las llaves quedan guardadas.

Recomendación: haga primero una prueba con las llaves de **Pruebas (Staging)**: una venta pequeña aprobada, un rechazo y un "Cancelar". Después cambie a **Producción** con las llaves de producción.

Paso a paso: cobrar en la caja

1. Registre los productos y pulse **Cobrar** (**F10**).
2. Pulse el botón del medio **Sistecrédito**.
3. Escriba el valor: todo lo que falta o solo una parte (para un pago mixto).
4. Elija el tipo de **Documento** (**CC** viene por defecto; también CE, NIT, PA y TI) y escriba el **Número de documento del cliente**. Si la venta ya tiene un cliente asignado, el documento


aparece solo.

5. Pulse **Generar cobro de $...**. Aparece un **código QR** con el mensaje "Escanee con su celular, elija las cuotas y confirme con el código que le llega".
6. Pídale al cliente que escanee el código con su celular, elija las cuotas y confirme. La caja se actualiza sola cada pocos segundos.
7. Cuando Sistecrédito aprueba, la caja muestra "Sistecrédito aprobó el crédito..." y agrega el pago:

- si cubre todo, la venta se completa sola;
- si es un pago mixto, la caja le deja listo el valor que falta para cobrarlo con otro medio.

8. Si Sistecrédito **no aprueba** o el cobro **vence**, la caja muestra el motivo. Pulse **Intentar de nuevo** o elija otro medio de pago.

Para detener la espera, pulse **Cancelar** debajo del QR. Si el cliente igual aprueba después, el sistema lo detecta solo.



Cobro con Sistecrédito en la caja: tipo y número de documento del cliente y el botón Generar cobro (el código QR aparece al pulsarlo).

En el cierre de caja, Sistecrédito sale como un medio aparte (no es efectivo), igual que el datáfono. Cuadre con las transacciones aprobadas del día en el portal de Sistecrédito.

Devoluciones: el dinero se devuelve en el portal de Sistecrédito. Registrar la devolución o el cambio en la caja de BusinessPost está **Próximamente en la caja**: por ahora no tiene pantalla. Si necesita dejar constancia, comuníquese con soporte de BusinessPost.

Cobros por revisar

Si Sistecrédito aprobó un cobro pero la venta no se completó en la caja (por ejemplo, se canceló la venta o se cerró la pantalla), arriba de la administración aparece el aviso **"1 cobro de Sistecrédito por revisar"**. La plata del cliente no se pierde. Para resolverlo:

1. Pulse el aviso (lo lleva a **Administración** → **Configuración**) y abra la pestaña **Medios de pago**.

2. En la tarjeta Sistecrédito, en **Cobros por revisar**, busque el cobro (fecha, transacción, cliente, valor y motivo).
3. Complete la venta en la caja o **reverse el pago en el portal de Sistecrédito**.
4. Pulse **Marcar revisado**, escriba en **¿Qué se hizo?** lo que hizo (por ejemplo, "Reversado en el portal de Sistecrédito") y pulse **Guardar nota**.

Si algo falla

Síntoma	Qué hacer
El botón **Conectar** no se deja pulsar	Falta alguna de las tres llaves. Péguelas de nuevo
"No se pudo conectar: ..."	Lea el mensaje. Revise que copió bien las llaves y que el **Ambiente** corresponde a esas llaves. Si dice que las llaves funcionan en el otro ambiente, cambie el ambiente y pulse **Conectar** otra vez
"Sin conexión con el servidor de la tienda."	El navegador no llega al servidor de BusinessPost. Revise que el servidor esté encendido y en la red
El medio Sistecrédito no aparece en la caja	En la tarjeta Sistecrédito debe decir **Conectado** y **Activo en la caja**. Si dice **Inactivo**, conéctelo de nuevo
El QR no aparece ("Preparando el código QR de Sistecrédito...")	Espere unos segundos: la caja sigue consultando. Si dice "Sin conexión con Sistecrédito", revise el Internet o cobre con otro medio
Sistecrédito no aprobó el cobro	Es una decisión de Sistecrédito sobre el crédito del cliente. Cobre con otro medio
Aviso "cobro de Sistecrédito por revisar"	Siga los pasos de "Cobros por revisar" de esta sección

---

3. Báscula conectada a la caja

La báscula de mostrador se conecta al computador de la caja. Cuando el cajero registra un producto marcado **"Se vende por báscula"** (escanea o escribe el código y pulsa Enter), BusinessPost **lee el peso solo** y agrega la línea (por ejemplo, 0,700 kg × $3.000/kg = $2.100). No hay que pulsar ningún botón para pesar. Las etiquetas impresas por una báscula etiquetadora siguen funcionando igual.

Antes de empezar


- La función **Báscula y PLU** encendida. Viene encendida si al instalar eligió **Supermercado o minimercado** o **Fruver o carnicería. Para revisarla, abra** Administración → Configuración**, pestaña** Funciones del negocio** (lo puede cambiar el dueño o el administrador). Con la función apagada:
- en **Cajas e impresoras** no sale el botón **Báscula** (salvo en las cajas que ya tenían una báscula configurada);
- en la ficha del producto no salen el **PLU de báscula**, **Se vende por báscula** ni la **Tara (g)** (salvo en los productos que ya los tenían);
- la caja **no lee la báscula**, aunque esté configurada.

Apagarla no borra la configuración: al encenderla de nuevo todo vuelve a funcionar.

- Una báscula con **salida serial RS-232** que hable el protocolo **Toledo 8217** (lo traen como opción la mayoría de Torrey, Moretti, CAS y Dibal) o el formato **CAS de 22 bytes**. Pregunte al vendedor por "protocolo 8217" o "salida para PC/ECR".
- El **cable de datos** de esa báscula (a veces es especial: no sirve cualquier cable serial).
- Si el computador no tiene puerto COM: un **adaptador USB a serial** (chip FTDI o Prolific) con el controlador del fabricante instalado. BusinessPost no instala controladores.
- En el menú técnico de la báscula:
- **Toledo 8217:** protocolo 8217 o "ECR Toledo", 9600 baudios, 7 bits, paridad par, 1 bit de parada, envío "a pedido".
- **CAS:** formato de 22 bytes, 9600 baudios, 8 bits, sin paridad, 1 bit de parada, envío continuo.
- Unidad en **kilogramos**.
- Hacer la configuración **desde el computador de la caja** donde está conectada la báscula.

Paso a paso

1. En el computador de la caja, abra el **Administrador de dispositivos** de Windows → **Puertos (COM y LPT)** y anote el número del puerto de la báscula (por ejemplo, COM3).
2. Abra **Administración** → **Cajas e impresoras**.
3. En la fila de la caja, pulse **Báscula**.
4. Marque **Esta caja tiene báscula conectada**.
5. En **Marca o protocolo** elija **Toledo 8217 (Mettler Toledo, Torrey, Moretti y compatibles)**, **CAS (formato ST/US de 22 bytes)** u **Otra (genérica: número y unidad)**.
6. En **Puerto** elija el puerto que anotó. Los valores del puerto serie se ponen solos según el protocolo; si su báscula usa otros, cámbielos en **Opciones avanzadas del puerto serie (técnico)**.
7. Si quiere que el cajero pueda escribir el peso cuando la báscula no responda, marque **Si la báscula no responde, permitir digitar el peso (con permiso o supervisor)**.
8. Pulse **Probar báscula** y ponga un peso conocido. En **Peso en vivo** debe verse el peso y la palabra **Estable** cuando quede quieto. Pruebe **Tara** con una bandeja (debe descontarla) y **Quitar tara**. Luego pulse **Detener prueba**.
9. Pulse **Guardar**.
10. Marque los productos que se pesan: abra **Inventario** → **Productos y precios**, entre al producto, elija como **Unidad base** una unidad de peso (Kilogramo, Gramo o **Libra (500 g)**) y marque **Se vende por báscula (la caja lee el peso al registrarlo)**. Si se empaca en bolsa o bandeja, escriba su peso en **Tara (g)**. Guarde.



Cajas e impresoras · Báscula: marca y protocolo, puerto, esperas y la opción de digitar el peso. El peso en vivo aparece al pulsar Probar báscula con la báscula conectada.

En la caja:

- Producto en movimiento: la ventana dice **"Esperando peso estable..."**.
- Báscula vacía: dice **"Ponga el producto en la báscula"**. Si no llega peso a tiempo, no se agrega nada.
- Los tiempos de espera se cambian en la ventana **Báscula** de la caja (**Espera peso estable (s)** y **Espera producto (s)**).
- Tecla **Ins**: tara manual (una bolsa o bandeja que no está registrada en el producto). Tecla **Esc**: cancela la lectura.
- Si la báscula no responde y la caja lo permite, aparece la ventana **Digitar el peso**: escriba el peso en kilos (ej. 0,700) y pulse **Agregar**. Puede pedir el permiso o la autorización del supervisor; la línea queda marcada **"Peso digitado"** en la venta y en el tiquete, y queda registrada en la auditoría.

Si algo falla

Síntoma	Qué hacer
"No se pudo leer el agente de este equipo" al elegir el puerto	Está configurando desde un computador que no es el de la caja, o el agente de caja no está funcionando. Hágalo desde el computador de la caja (vea la sección 4, "Si algo falla") o escriba el puerto en **Opciones avanzadas**
La prueba no muestra peso	Revise que la báscula esté encendida, el cable, el número de puerto y que ningún otro programa esté usando ese puerto
Mensaje "respondió, pero no en el formato..."	El protocolo o la velocidad no coinciden. Compare **Velocidad**, **Bits de datos**, **Paridad** y **Bits de parada** con el menú técnico de la báscula
"El peso no supera la tara del producto..."	El peso en la báscula es menor o igual a la **Tara (g)** del producto. Ponga el producto o corrija la tara en la ficha del producto
"No llegó peso a la báscula: no se agregó nada."	Ponga el producto antes y espere a que quede quieto. Si pasa seguido, aumente **Espera producto (s)**

Síntoma	Qué hacer
La caja no lee el peso de un producto	Verifique en la ficha del producto que la unidad base sea de peso y que esté marcado **Se vende por báscula**
No aparece el botón **Báscula** en Cajas e impresoras, o la casilla **Se vende por báscula** en el producto	La función **Báscula y PLU** está apagada. Enciéndala en **Administración** → **Configuración**, pestaña **Funciones del negocio**
Aviso "Esta función está apagada; los datos se conservan" en la ventana Báscula o en el producto	Igual que arriba: la configuración sigue guardada, pero la caja no lee la báscula hasta que encienda **Báscula y PLU**

---

4. Impresora de tiquetes y cajón monedero

En cada caja funciona un pequeño programa de BusinessPost, el **agente de caja** (servicio de Windows *BusinessPost-TerminalAgent*). Él es quien envía el tiquete a la impresora, abre el cajón monedero y lee la báscula. Se instala solo con BusinessPost en cada caja y solo atiende a ese mismo computador.

El cajón se conecta a la impresora (no al computador) y **se abre solo** cuando la venta se cobra con un medio que mueve efectivo.

Antes de empezar

- Una impresora térmica de tiquetes **ESC/POS** de 80 mm o 58 mm, conectada por red, por USB (instalada en Windows) o por puerto serie.
- Si es de red: su **dirección IP** (normalmente el puerto es 9100). Si está instalada en Windows: su **nombre** exacto, como aparece en *Impresoras y escáneres*. Si es serie: el **puerto** (por ejemplo, COM3).
- El cajón monedero conectado a la impresora con su cable, y saber si usa el **pin 2** o el **pin 5** (viene en el manual del cajón; casi siempre es el pin 2).
- La caja ya creada en **Administración** → **Cajas e impresoras**.


Paso a paso

1. Abra **Administración** → **Cajas e impresoras**.
2. En la fila de la caja, pulse **Impresora**. Se abre la ventana **Impresora de tiquetes · caja …**.
3. En **Conexión** elija una opción:

- **Red (IP:puerto, normalmente 9100)**: escriba la dirección, por ejemplo `192.168.1.50:9100`.
- **Impresora instalada en Windows**: escriba el nombre de la impresora en Windows.
- **Puerto serie o USB virtual (COMx)**: escriba el puerto, por ejemplo `COM3`.
- **Archivo (pruebas o caja sin impresora)**: no imprime en papel; sirve para probar.

4. En **Ancho del papel** elija **80 mm** o **58 mm**.
5. En **Página de códigos** deje **PC850 (con tildes y ñ)**. Use **ASCII (sin tildes)** solo si su impresora imprime símbolos raros en las tildes.

6. Deje marcada **Corte automático del papel** si su impresora corta el papel.
7. Si tiene cajón, marque **Cajón monedero conectado a la impresora** y elija el **Pin del cajón** (**Pin 2** o **Pin 5**).
8. Pulse **Guardar**.
9. Pruebe: haga una venta pequeña en efectivo en esa caja. Debe imprimirse el tiquete, cortarse el papel y abrirse el cajón.



Cajas e impresoras · Impresora de tiquetes conectada por red, con papel de 80 mm, corte y cajón monedero.

Para volver a imprimir el tiquete de la última venta, use el botón **Reimprimir** en la pantalla de la caja. Los reportes X y Z de un turno se reimprimen desde **Ventas y caja** → **Turnos de caja**, en el detalle del turno, botón **Imprimir**.

Si algo falla

Síntoma	Qué hacer
"No se pudo hablar con el agente de impresión de esta caja (servicio BusinessPost-TerminalAgent). La venta quedó registrada: reimprima cuando vuelva."	Reinicie el computador de la caja. Si sigue igual, en Windows abra **Servicios**, busque *BusinessPost-TerminalAgent* y verifique que esté **En ejecución**; si no, comuníquese con soporte. La venta no se pierde: pulse **Reimprimir** cuando funcione
"La impresora no respondió a tiempo. La venta quedó registrada..."	Revise que la impresora esté encendida, con papel y con la tapa cerrada; revise el cable o la red. Luego pulse **Reimprimir**
"La impresora no respondió bien (...)"	Revise la **Conexión** y la dirección en la ventana **Impresora**: IP y puerto, nombre exacto en Windows o puerto COM
Las tildes y la ñ salen como símbolos raros	Cambie la **Página de códigos** a **PC850 (con tildes y ñ)**; si su impresora no la soporta, use **ASCII (sin tildes)**
El texto sale cortado o muy angosto	Revise el **Ancho del papel** (80 mm o 58 mm)
El cajón no abre	Verifique que esté marcado **Cajón monedero conectado a la impresora**, pruebe con el otro **Pin del cajón** y revise el cable entre el cajón y la impresora. El cajón solo abre al cobrar con un medio de efectivo

Síntoma	Qué hacer
No imprime nada pero tampoco da error	La conexión puede estar en **Archivo (pruebas o caja sin impresora)**. Cámbiela por la conexión real

5. Sincronización con la nube y portal del cliente


BusinessPost guarda todo en el servidor de su tienda y **sube una copia a la nube** para que usted consulte sus ventas desde cualquier lugar en el **portal de BusinessPost**. Con Internet, la tienda sube sola lo pendiente **cada minuto**: ventas (también las anuladas), cierres de caja, saldos de inventario y productos con su precio. Sin Internet la tienda sigue vendiendo normalmente y sube todo cuando vuelve la conexión.

Antes de empezar

- La **licencia activada** (la tienda se identifica ante la nube con su licencia; vea la sección 7).
- Internet en el servidor de la tienda.
- Un **usuario del portal** con el rol **Cliente** (se lo crea BusinessPost) y una aplicación autenticadora en su celular (Google Authenticator, Microsoft Authenticator o Aegis): en el portal el doble factor es obligatorio.

Paso a paso: revisar la sincronización en la tienda

1. Abra **Administración** → **Sincronización**. La pantalla se llama **Sincronización con la nube**.
2. Revise **Último acuse de la nube**: es la última vez que la nube confirmó que recibió los datos.
3. Revise la tabla **Pendiente de subir** (Ventas, Cierres de caja, Saldos de inventario, Productos). Con Internet, debe bajar a 0 en un par de minutos.
4. Si quiere subir ya, pulse **Sincronizar ahora**.
5. En **Envíos recientes** verá cada envío con su fecha, la vía (**En línea** o **Paquete**), la cantidad de datos y el resultado.



Administración · Sincronización: lo pendiente de subir, Sincronizar ahora y Exportar paquete .possync (en este equipo de ejemplo falta la dirección de la nube, por eso sale el aviso).

Paso a paso: sincronizar sin Internet (paquete .possync)

Si la tienda pasa muchos días sin Internet, puede llevar los datos a la nube en una memoria USB:

1. En la tienda, abra **Administración → Sincronización** y pulse **Exportar paquete .possync**. Se descarga un archivo con un nombre como `tienda-20261017-1830.possync`. Va **cifrado**: solo la nube lo puede abrir.
2. Copie el archivo en una memoria USB y llévelo a un computador con Internet.
3. Entre al portal, abra **Datos de las tiendas** y pulse **Cargar paquete .possync**. Elija el archivo.
4. Las ventas aparecen en el portal con la vía **Paquete**. Lo que ya subió en línea no se repite.

Paso a paso: consultar sus tiendas en el portal

1. Entre al portal de BusinessPost con su **Correo electrónico** y su **Contraseña** y pulse **Iniciar sesión**.
2. La primera vez, el portal le pide **activar el doble factor**: escanee el código con su aplicación autenticadora, escriba el **Primer código** y pulse **Activar y entrar**. Las siguientes veces escriba el **Código de 6 dígitos** y pulse **Verificar e ingresar**.
3. En el menú, en **Operación**, abra **Datos de las tiendas**.
4. Elija la **Empresa** y las fechas **Desde** y **Hasta**, y pulse **Actualizar**.
5. Verá las tarjetas **Ventas del periodo**, **Tiquetes**, **Anuladas** y **Sucursales**, el cuadro **Sincronización por sucursal** y las pestañas **Ventas por día**, **Ventas recientes**, **Cierres de caja** y **Existencias**.

En el menú **Personal** del portal también tiene **Mi suscripción** (vigencia y pagos, sección 6), **Descargas** (instalador y manual) y **Mi cuenta**. Por ahora el portal es **solo de consulta**: los productos y precios se cambian en la administración de la tienda.

Si algo falla

Síntoma	Qué hacer
"No se sincroniza: La licencia no está activada..."	Active la licencia en **Administración** → **Licencia** (sección 7)
"No se sincroniza: Falta la dirección de la nube..."	Es un ajuste de la instalación. Comuníquese con soporte de BusinessPost
"El último envío falló: ..."	Revise el Internet del servidor de la tienda y pulse **Sincronizar ahora**. Si no hay Internet por varios días, use el paquete .possync
Los pendientes no bajan	Revise el Internet y pulse **Sincronizar ahora**. Si sigue igual, exporte el paquete y cárguelo en el portal
En el portal dice "Esta empresa aún no ha sincronizado datos."	La tienda todavía no ha subido nada: revise la pantalla **Sincronización** de la tienda
En el portal no aparece **Datos de las tiendas** o su empresa	Su usuario del portal no está asociado a su cuenta. Comuníquese con BusinessPost
No le llega o no le sirve el código de 6 dígitos	Revise que la hora de su celular esté en automático. Si cambió de celular, pida a BusinessPost que restablezca su doble factor

6. Pago de la mensualidad en línea

Puede pagar su suscripción en línea con **Nequi, PSE, tarjeta o Bancolombia**, por medio de la pasarela **Wompi**. BusinessPost nunca ve ni guarda los datos de su tarjeta o cuenta. Al aprobarse el pago, **la licencia se renueva sola**.

Antes de empezar

- Que BusinessPost tenga habilitado el pago en línea para su plan. Si no lo está, en el portal verá "Pago en línea no configurado" y debe pagar como siempre.
- Para pagar desde la tienda: un usuario que pueda ver **Administración** → **Licencia** (normalmente el dueño). La pantalla de la caja no muestra pagos.
- Internet en el equipo desde el que paga.

Paso a paso: pagar desde la administración de la tienda

La tarjeta de pago aparece cuando faltan **15 días o menos** para el vencimiento, o cuando la licencia está **en gracia** o **restringida**.

1. Arriba de la administración aparece el aviso de la licencia con el enlace **Pagar** (se abre en otra pestaña). También puede abrir **Administración** → **Licencia** y buscar la tarjeta **Pagar mensualidad**.
2. Pulse **Pagar mensualidad**. Si prefiere pagar con el celular, escanee el **código QR** de la tarjeta con la cámara del teléfono.
3. En la página **Pagar la suscripción** revise la empresa, la edición y la fecha **Vigente hasta**.

4. En **¿Cuánto quiere pagar? (valores con IVA incluido)** elija el periodo: **1 mes**, **3 meses** o **6 meses** si su plan es mensual, o **1 año** si es anual.
5. Pulse **Pagar**. Lo lleva a la página segura de Wompi: elija Nequi, PSE, tarjeta o Bancolombia y termine el pago.
6. Al volver, la página le muestra el resultado (por ejemplo, "Pago aprobado: su suscripción ya quedó renovada...").
7. En la tienda, abra **Administración → Licencia** y pulse **Ya pagué, verificar**. Si el pago ya se aplicó, aparece "Pago recibido: la licencia está al día.", cambia la fecha **Vigente hasta** y la tarjeta desaparece. (Si no lo hace, la tienda lo verifica sola una vez al día.)

Paso a paso: pagar desde el portal

1. Entre al portal de BusinessPost.
2. En **Personal**, abra **Mi suscripción**. Verá la **Edición**, la fecha **Vigente hasta**, la fecha **Gracia hasta** y la lista de **Pagos en línea**.
3. Pulse **Pagar** y siga los pasos 3 a 7 de arriba.

Si algo falla

Síntoma	Qué hacer
"Todavía no se ve el pago. Con PSE o Bancolombia puede tardar unos minutos..."	Espere unos minutos y vuelva a pulsar **Ya pagué, verificar**. **No pague dos veces** el mismo mes sin preguntar antes a soporte
"Pago en proceso: la pasarela aún no lo confirma..."	Puede cerrar la página. Cuando Wompi confirme, la suscripción se renueva sola
"El pago fue rechazado..." o "La pasarela reportó un error..."	Intente de nuevo desde el enlace de pago, con otro medio si es necesario
"No se pudo verificar con el servidor de licencias. Revise la conexión a Internet..."	Revise el Internet del servidor de la tienda e intente de nuevo
No aparece la tarjeta **Pagar mensualidad**	Su licencia está al día (faltan más de 15 días) o el pago en línea no está habilitado. Si necesita pagar, use **Mi suscripción** en el portal o comuníquese con BusinessPost
"Para renovar esta suscripción, comuníquese con BusinessPost."	Su plan no se puede pagar en línea. Comuníquese con BusinessPost
Pagó, pero la licencia no se renovó después de un día	Comuníquese con BusinessPost e indique la **referencia** que le mostró Wompi

---

7. Licencia y actualizaciones

Licencia

La licencia es lo que habilita BusinessPost en su tienda. Se activa con una **clave** que empieza por `POS-`. Sin clave, BusinessPost funciona completo durante **30 días de demostración**, pero los

tiquetes dicen **"DEMOSTRACIÓN"**. BusinessPost verifica la licencia por Internet **una vez al día**; si no hay Internet, sigue funcionando con normalidad.

Estados de la licencia (se ven en **Administración → Licencia**):

Estado	Qué significa
Demostración	Sin clave. Funciona completo por 30 días; los documentos impresos dicen "DEMOSTRACIÓN"
Vigente	Todo al día
Vigente (sin conexión reciente)	Está al día, pero no se ha podido verificar por falta de Internet. Todo funciona normal
En gracia	Venció el periodo pagado. Quedan unos días para renovar sin restricciones
Restringida	Terminó la demostración o la gracia, o hay otro problema (lea el motivo). Se puede seguir vendiendo y cerrar los turnos que ya estaban abiertos, y consultar reportes y hacer backups, pero no abrir turnos nuevos ni administrar
Requiere reactivación	La base de datos se pasó a otro computador. Hay que activar de nuevo con la clave

Antes de empezar

- Su **clave de licencia** (`POS-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX`). Se la entrega BusinessPost.
- Internet en el servidor de la tienda.
- Entrar con el usuario **dueño** (es el único que puede activar o liberar la licencia).

Paso a paso: activar la licencia

1. Abra **Administración → Licencia**.
2. Escriba la clave en **Clave de licencia (POS-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX)**.
3. Pulse **Activar**. Debe aparecer "Licencia activada." y el estado **Vigente**, con la empresa, la **Edición** (Caja Única o Multicaja) y la fecha **Vigente hasta**.
4. Para verificarla en cualquier momento (por ejemplo, después de renovar), pulse **Verificar ahora**.

Paso a paso: pasar la licencia a otro computador

1. En el computador viejo, abra **Administración → Licencia** y pulse **Liberar este equipo**.
2. Confirme con **Liberar**.
3. En el computador nuevo, active la licencia con la misma clave (pasos de arriba).

Si el computador viejo se dañó o se lo robaron y no pudo liberarlo, comuníquese con soporte de BusinessPost: ellos liberan la licencia desde el portal.

Si algo falla

Síntoma	Qué hacer
Aviso "Modo demostración: quedan ... días"	Active la licencia con su clave antes de que terminen los 30 días
"El reloj del equipo está atrasado..."	Corrija la fecha y la hora de Windows (pónganlas en automático) y pulse **Verificar ahora**

Síntoma	Qué hacer
"La suscripción venció y terminaron los días de gracia..."	Pague la mensualidad (sección 6) y pulse **Verificar ahora**
"La suscripción está suspendida" o "fue cancelada" o "La licencia fue revocada"	Comuníquese con BusinessPost
Estado **Requiere reactivación**	Escriba de nuevo la clave y pulse **Activar**
"La licencia fue activada para otro tipo de instalación (Caja Única o Multicaja)..."	Actívela de nuevo con la clave. Si no funciona, comuníquese con BusinessPost para revisar su plan
"Este equipo fue liberado de la licencia..."	Active la licencia con la clave en este equipo
La última verificación muestra un error	Revise el Internet del servidor de la tienda y pulse **Verificar ahora**

Actualizaciones


BusinessPost se **actualiza solo**. Cuando hay una versión nueva, el servidor la descarga y verifica que sea original. Luego la instala **a las 02:00**, cuando no hay turnos de caja abiertos. Antes de instalar hace un **backup**, y si la versión nueva no arranca bien, **vuelve sola a la versión anterior**. Las cajas se actualizan solas desde el servidor de la tienda.

Antes de empezar

- Internet en el servidor de la tienda.
- Para instalar una versión antes de las 02:00: un usuario con permiso para administrar las actualizaciones (dueño o administrador) y **todas las cajas cerradas** (sin turnos abiertos).

Paso a paso: revisar e instalar una actualización

1. Cuando hay una versión lista, arriba de la administración aparece **"Nueva versión ... disponible. Se instala sola a las 02:00, cuando no hay turnos de caja abiertos."** No tiene que hacer nada más: se instala sola.
2. Para ver qué trae, pulse **Ver novedades** (o abra **Administración** → **Actualizaciones**). Ahí verá la **Versión instalada**, la versión nueva con sus novedades y el **Historial** de actualizaciones.
3. Si quiere instalarla ya: cierre todos los turnos de caja y verifique que nadie esté vendiendo.
4. Pulse **Actualizar** en el aviso (o **Instalar ahora (reinicia el servidor)** en la pantalla Actualizaciones).
5. En la ventana de confirmación, pulse **Actualizar y reiniciar**. El servidor se reinicia en el próximo minuto: durante uno o dos minutos nadie podrá vender ni consultar.
6. Al volver, abra **Administración** → **Actualizaciones** y verifique la **Versión instalada**.



Administración · Actualizaciones: la versión instalada y el estado de las actualizaciones.

Si algo falla

Síntoma	Qué hacer
La versión nueva no se instaló a las 02:00	Probablemente había un turno de caja abierto. Cierre los turnos al final del día; se instalará la siguiente noche, o instálela con **Instalar ahora**
"No hay actualizaciones pendientes" y la **Última revisión** muestra un error	Revise el Internet del servidor de la tienda
En el **Historial** aparece una actualización fallida o una vuelta atrás	BusinessPost volvió solo a la versión anterior y su información está a salvo. Comuníquese con soporte y envíe el **Paquete de soporte** (en el servidor de la tienda: menú Inicio de Windows → **BusinessPost** → **Paquete de soporte**)
Después de actualizar, una caja no abre	Espere unos minutos (la caja se actualiza desde el servidor) y reinicie ese computador. Si sigue igual, comuníquese con soporte