

Normal_Variable_Loading_LIED22_describe.pdf_describe

	Current Line 'L1'	Current Line 'L2'	Current Line 'L3'	Voltage Phase 'L1-N'	Voltage Phase 'L2-N'	Voltage Phase 'L3-N'	Active Power	Reactive power	Frequency	Power Factor
count	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0
mean	240.47833333333332	240.395	240.31166666666667	38105.455	38104.753333333334	38105.11	23250044.115	14337528.668333333	50.00018333333333	0.8507166666666666
std	54.273463853772036	54.330887936543874	54.234738639987945	8.929213838086595	9.085523289532086	9.076997657676376	5254448.159682038	3240199.459887601	0.03134385294468262	0.014058774393641435
min	153.0	153.0	153.0	38090.0	38090.0	38090.0	14999007.0	9249027.0	49.95	0.83
25%	230.0	229.75	229.0	38097.0	38096.0	38097.0	22498780.25	13873787.0	49.97	0.84
50%	233.0	233.0	233.0	38106.0	38105.0	38105.0	22500275.0	13875365.0	50.0	0.85
75%	306.0	307.0	306.0	38114.0	38112.25	38113.0	29998714.75	18498672.25	50.03	0.86
max	315.0	315.0	315.0	38120.0	38120.0	38120.0	30001995.0	18501994.0	50.05	0.87