

Normal_Variable_Loading_LIED42_describe.pdf_describe

	Current Line 'L1'	Current Line 'L2'	Current Line 'L3'	Voltage Phase 'L1-N'	Voltage Phase 'L2-N'	Voltage Phase 'L3-N'	Active Power	Reactive power	Frequency	Power Factor
count	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0	600.0
mean	190.7116666666667	190.73	190.77	6350.783333333334	6350.883333333333	6351.113333333334	3100001.316666667	1898751.965	49.99958333333334	0.8499999999999999
std	43.10617242023963	43.02668853797885	42.99742314754318	6.247247585367257	5.939572354567916	5.982765081375034	700588.1480297078	429110.5141902781	0.03234300293138973	0.013928028694165932
min	121.0	121.0	121.0	6341.0	6341.0	6341.0	1999750.0	1224756.0	49.95	0.83
25%	182.0	182.0	182.0	6345.0	6346.0	6346.0	2999718.25	1837196.0	49.97	0.84
50%	185.0	185.0	185.0	6350.0	6351.0	6352.0	3000000.0	1837593.0	50.0	0.85
75%	244.0	243.0	243.0	6356.0	6356.0	6356.0	3999750.0	2449667.5	50.03	0.86
max	251.0	251.0	251.0	6361.0	6361.0	6361.0	4000498.0	2450491.0	50.05	0.87