

Tomada Inteligente Wi-Fi



Visão geral

Este manual explica como instalar, configurar e usar a tomada inteligente Wi-Fi, além de trazer especificações técnicas e soluções para problemas comuns.

Como instalar e configurar



1. Baixe o aplicativo NovaDigital (ou SmartLife) e crie sua conta.
2. Faça login e conecte o celular à rede Wi-Fi que será usada pela tomada.
3. No app, toque em adicionar dispositivo e escolha a categoria de tomadas inteligentes.
4. Pressione o botão da tomada por cerca de 5 segundos até o LED piscar.
5. Confirme no aplicativo que o indicador está piscando e digite a senha do Wi-Fi.
6. Certifique-se de usar rede 2,4 GHz (desative ou esqueça a 5 GHz no celular).
7. Quando o app encontrar o dispositivo, escolha um nome e finalize a configuração.

Após isso, a tomada já poderá ser utilizada normalmente.

Características técnicas

O modelo TW-BR funciona em redes Wi-Fi de 2,4 GHz, suporta tensão entre 100 e 240 V, corrente de até 16 A e possui medição de consumo de energia. O plug segue o padrão brasileiro.

O que vem na caixa

A embalagem inclui a tomada inteligente e o manual.

Informações regulatórias

O produto possui módulo homologado e opera em caráter secundário, podendo sofrer interferências e não devendo interferir em sistemas principais.

Configuração alternativa (modo AP)

Caso a configuração padrão não funcione, é possível usar o modo de compatibilidade:

- Coloque a tomada em modo de piscar lento.
- Adicione o dispositivo no app e informe o Wi-Fi.
- Conecte o celular à rede temporária do dispositivo.
 - Aguarde até a conclusão da configuração.

Dúvidas comuns

- **Reset:** segure o botão por alguns segundos ou remova no aplicativo.
- **Falha na configuração:** normalmente ocorre por sinal fraco, senha incorreta ou uso de rede 5 GHz.