

# Manutenção Configuração Item - CF0301

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

## Manutenção Configuração Item - CF0301

### Visão Geral do Programa

Para alterar a estrutura a situação da configuração deve ser "Aberta" ou "Estrutura Aberta". Para alterar as operações a situação deve ser "Aberta" ou "Roteiro Aberto".

Permite alterar as configurações anteriormente cadastradas mediante este procedimento.

### Manutenção Configuração Item – CF0301

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao selecionar a função Manutenção Configuração Item, é possível incluir nova configuração de item, eliminar ou detalhar uma configuração previamente cadastrada, exportar a configuração para os pedidos e efetuar os cálculos das variáveis de custos. |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Outras Ações/Ações Relacionadas:

| Ação:                               | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detalhe                             | Permite obter mais informações sobre o item configurado selecionado.<br>Veja mais informações na descrição da Tela Detalhe Item Configurado (CF0301G).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Exportar para Pedidos               | Exporta estrutura para os pedidos cadastrados.<br>Para ser possível a exportação é necessário que a estrutura esteja ligada a um pedido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Confirma                            | Permite confirmar as alterações realizadas.<br>Veja mais informações na descrição da <a href="#">Aprovação Configuração (CF0302)</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cálculo das Variáveis do Tipo Custo | Ao acionar esse botão, é apresentado o <a href="#">Cálculo das Variáveis Tipo Custos (VC0201)</a> , no qual é possível que as variáveis de custo sejam calculadas e exportadas para os pedidos de venda que possuam o mesma configuração de item.<br><br><div> <b>Nota:</b><br/>Esse botão somente é habilitado quando o módulo de Administração do Valor Configurado estiver implantado.</div> |

### Detalhe Item Configurado – CF0301G

|                          |                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao acionar a função Manutenção Configuração Item - Botão Detalhe, é possível visualizar os detalhes da configuração do modelo selecionado. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:                 | Descrição:                                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Item Configurado       | Exibe o código do item configurado selecionado anteriormente. |
| Configuração           | Exibe o código da configuração que envolve o item.            |
| Nr Pedido              | Exibe o número do pedido do item do item configurado.         |
| Modelo                 | Exibe o código do modelo do item configurado.                 |
| Descrição              | Exibe a descrição do modelo do item configurado.              |
| Data Criação Estrutura | Exibe a data da criação da estrutura para o item configurado. |
| Situação               | Exibe a situação do modelo do item configurado.               |
| Usuar Criação          | Exibe o usuário de criação do item configurado.               |
| Usuar Liberação        | Exibe o usuário de liberação para o item configurado.         |
| Usuar Suspensão        | Exibe o usuário de suspensão para o item configurado.         |
| Usuar Reabertura       | Exibe o usuário de reabertura para o item configurado.        |

### Manutenção Configuração Item – CF0301 – Pasta Caracter

|                          |                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao selecionar a função Manutenção Configuração Item - Pasta Caracter, é possível inserir as informações a serem apresentadas no relatório. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Outras Ações/Ações Relacionadas:

| Ação:     | Descrição:                                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filtro    | Quando acionado apresenta a tela Filtro Características Variáveis. Permite filtrar as variáveis especificando apenas as desejadas. |
| Legenda   | Quando acionado apresenta a tela Legenda Variável Resultado.                                                                       |
| Reconfig. | Quando acionado apresenta a <a href="#">Configurações Produtos (CF0201)</a> . Permite reconfigurar o produto.                      |

## Características Variáveis – CF0301F

|                          |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao acionar a função Manutenção Configuração Item - Botão filtro, é possível selecionar os tipos de variáveis desejadas para as características da configuração do item. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:    | Descrição:                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Variáveis | Permite selecionar os tipos de variáveis desejadas. |

## Legenda Variável Resultado – CF0301L

|                          |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao acionar a função Manutenção Configuração Item - Botão legenda, é apresentada uma legenda das cores utilizadas na lista de características das configurações do item. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Manutenção Configuração Item – CF0301 – Pasta Estrutura

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao selecionar a função Manutenção Configuração item - Pasta Estrutura, é possível incluir uma estrutura para um item configurado, modificar, eliminar ou renumerar uma estrutura previamente cadastrada, incluir narrativa ou consultar detalhes do componente. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Outras Ações/Ações Relacionadas:

| Ação:             | Descrição:                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incluir/Modificar | Quando acionado apresenta a tela Manutenção Estrutura Filho (CF0301H).                                                            |
| Eliminar          | Quando acionado, exibe a tela padrão de confirmação de exclusão.                                                                  |
| Narrativa         | Quando acionado apresenta a tela Narrativa Estrutura Pai (CF0301C).                                                               |
| Renumerar         | Quando acionado apresenta a tela Renumeração da Sequência (CF0301D).                                                              |
| Componente        | Permite fazer uma manutenção da Configuração do componente selecionado.                                                           |
| Elim. em Massa    | Quando acionado, lista todos os itens da estrutura para que o usuário possa marcar um ou mais itens a serem eliminados (CF0301U). |

## Manutenção Estrutura Filho - CF0301H

|                          |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao acionar a função Manutenção Configuração Item - Botão Incluir/Modificar na pasta Estrutura, é possível incluir novos componentes na estrutura do item configurado ou alterar estrutura previamente incluída. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:                  | Descrição:                                           |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Item Configurado        | Exibe o código e descrição do item configurado.      |
| Configuração            | Exibe código e descrição da configuração do item.    |
| Seq                     | Inserir sequência da estrutura para o item.          |
| Componente              | Inserir o código do item componente.                 |
| Configuração Componente | Inserir o código da configuração do item componente. |

## Manutenção Estrutura Filho – CF0301H – Pasta Básico

|                          |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao selecionar a função Manutenção Estrutura Filho - Pasta Básico, é possível visualizar e alterar os dados básicos do componente que está sendo cadastrado na estrutura para o item configurado selecionado. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:               | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |            |           |         |                 |                 |         |           |            |         |    |  |   |           |                 |         |          |  |   |           |                    |          |    |       |   |           |                  |      |    |       |   |          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------|---------|-----------------|-----------------|---------|-----------|------------|---------|----|--|---|-----------|-----------------|---------|----------|--|---|-----------|--------------------|----------|----|-------|---|-----------|------------------|------|----|-------|---|----------|
| Fator Perda          | Inserir o percentual sobre a quantidade da reserva do item que será “perdida” durante o processo produtivo. Ao ser informado este percentual, o sistema calcula automaticamente a quantidade líquida do material em função do percentual informado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |            |           |         |                 |                 |         |           |            |         |    |  |   |           |                 |         |          |  |   |           |                    |          |    |       |   |           |                  |      |    |       |   |          |
| % Prop               | <p>Inserir um percentual para ratear a quantidade de componente dentro de uma programação de produção. Acontece sempre que, em determinados produtos, existir a necessidade da utilização de mais de um componente de igual função dentro uma estrutura.</p> <p><b>Exemplo:</b></p> <p>O caso da pintura da grade de proteção do ventilador VBF-30, onde 30% da produção deste produto utilizam tinta azul e 70% tinta branca. Nesse caso tem-se a seguinte estrutura de produto:</p> <table><tr><th>Nível</th><th>Item</th><th>Descrição</th><th>Qtde</th><th>Un</th><th>Prop(%)</th></tr><tr><td>2</td><td>10.40.001</td><td>Grade fixa</td><td>01</td><td>pc</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>10.20.004</td><td>Arame dia 1.5mm</td><td>0,09</td><td>kg</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>10.20.005</td><td>Tinta epoxi branca</td><td>0,10</td><td>kg</td><td>70,00</td></tr><tr><td>3</td><td>10.20.007</td><td>Tinta epoxi azul</td><td>0,10</td><td>kg</td><td>30,00</td></tr></table> <p>Para a produção de 1000 ventiladores, são necessários 70 kg de tinta branca e 30 kg de tinta azul.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nível              | Item       | Descrição | Qtde    | Un              | Prop(%)         | 2       | 10.40.001 | Grade fixa | 01      | pc |  | 3 | 10.20.004 | Arame dia 1.5mm | 0,09    | kg       |  | 3 | 10.20.005 | Tinta epoxi branca | 0,10     | kg | 70,00 | 3 | 10.20.007 | Tinta epoxi azul | 0,10 | kg | 30,00 |   |          |
| Nível                | Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Descrição          | Qtde       | Un        | Prop(%) |                 |                 |         |           |            |         |    |  |   |           |                 |         |          |  |   |           |                    |          |    |       |   |           |                  |      |    |       |   |          |
| 2                    | 10.40.001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Grade fixa         | 01         | pc        |         |                 |                 |         |           |            |         |    |  |   |           |                 |         |          |  |   |           |                    |          |    |       |   |           |                  |      |    |       |   |          |
| 3                    | 10.20.004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Arame dia 1.5mm    | 0,09       | kg        |         |                 |                 |         |           |            |         |    |  |   |           |                 |         |          |  |   |           |                    |          |    |       |   |           |                  |      |    |       |   |          |
| 3                    | 10.20.005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tinta epoxi branca | 0,10       | kg        | 70,00   |                 |                 |         |           |            |         |    |  |   |           |                 |         |          |  |   |           |                    |          |    |       |   |           |                  |      |    |       |   |          |
| 3                    | 10.20.007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tinta epoxi azul   | 0,10       | kg        | 30,00   |                 |                 |         |           |            |         |    |  |   |           |                 |         |          |  |   |           |                    |          |    |       |   |           |                  |      |    |       |   |          |
| Quantidade Item      | Informar a quantidade do item pai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |            |           |         |                 |                 |         |           |            |         |    |  |   |           |                 |         |          |  |   |           |                    |          |    |       |   |           |                  |      |    |       |   |          |
| Qtde Compon          | Informar a quantidade do item componente, para a respectiva quantidade do item pai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |            |           |         |                 |                 |         |           |            |         |    |  |   |           |                 |         |          |  |   |           |                    |          |    |       |   |           |                  |      |    |       |   |          |
| Fantasma             | <p>Quando habilitado, considera o item como fantasma. É criado apenas para documentar uma fase de montagem de outro item. O item fantasma não gera ordem de produção e não é mantido em estoque.</p> <p>O sistema normalmente não gera reservas para itens fantasma, pois itens fantasmas não são produzidos. Serão geradas as reservas dos componentes do item fantasma.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |            |           |         |                 |                 |         |           |            |         |    |  |   |           |                 |         |          |  |   |           |                    |          |    |       |   |           |                  |      |    |       |   |          |
| Tempo Reserva        | <p>Inserir um valor de tempo que significa, se o material não precisar estar disponível no início da ordem de produção, pode-se indicar quando será necessária sua utilização no processo de fabricação com alguns dias de antecedência.</p> <p><b>Exemplo:</b></p> <p>Ordem de produção do item A</p> <p>Data de início: 01/05/98</p> <table><tr><th rowspan="2">Item</th><th rowspan="2">Componente</th><th colspan="2">Tempo</th><th rowspan="2">Data da reserva</th></tr><tr><th>Ressuprimento</th><th>Reserva</th></tr><tr><td>A</td><td></td><td>30 dias</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>B</td><td></td><td>10 dias</td><td>20/05/98</td></tr><tr><td></td><td>C</td><td></td><td>1 dia</td><td>29/05/98</td></tr><tr><td></td><td>D</td><td></td><td>0 dias</td><td>30/05/98</td></tr><tr><td></td><td>E</td><td></td><td>?</td><td>01/05/98</td></tr></table> <div><p> <b>Notas:</b></p><ul style="list-style-type: none"><li>Para desconsiderar o tempo de reserva e assumir o ressuprimento total da ordem de produção, deixa-se o valor “?” (desconhecido) para o tempo de reserva do componente da estrutura.</li><li>O tempo de reserva do componente da estrutura não pode ser maior que o ressuprimento do item pai.</li><li>O tempo de reserva, tem impacto no planejamento do item.</li></ul></div> | Item               | Componente | Tempo     |         | Data da reserva | Ressuprimento   | Reserva | A         |            | 30 dias |    |  |   | B         |                 | 10 dias | 20/05/98 |  | C |           | 1 dia              | 29/05/98 |    | D     |   | 0 dias    | 30/05/98         |      | E  |       | ? | 01/05/98 |
| Item                 | Componente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |            | Tempo     |         |                 | Data da reserva |         |           |            |         |    |  |   |           |                 |         |          |  |   |           |                    |          |    |       |   |           |                  |      |    |       |   |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ressuprimento      | Reserva    |           |         |                 |                 |         |           |            |         |    |  |   |           |                 |         |          |  |   |           |                    |          |    |       |   |           |                  |      |    |       |   |          |
| A                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 dias            |            |           |         |                 |                 |         |           |            |         |    |  |   |           |                 |         |          |  |   |           |                    |          |    |       |   |           |                  |      |    |       |   |          |
|                      | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 10 dias    | 20/05/98  |         |                 |                 |         |           |            |         |    |  |   |           |                 |         |          |  |   |           |                    |          |    |       |   |           |                  |      |    |       |   |          |
|                      | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 1 dia      | 29/05/98  |         |                 |                 |         |           |            |         |    |  |   |           |                 |         |          |  |   |           |                    |          |    |       |   |           |                  |      |    |       |   |          |
|                      | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 0 dias     | 30/05/98  |         |                 |                 |         |           |            |         |    |  |   |           |                 |         |          |  |   |           |                    |          |    |       |   |           |                  |      |    |       |   |          |
|                      | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | ?          | 01/05/98  |         |                 |                 |         |           |            |         |    |  |   |           |                 |         |          |  |   |           |                    |          |    |       |   |           |                  |      |    |       |   |          |
| Data Início /Término | <p>Inserir as datas de início e fim. Durante o ciclo de vida de um produto existe a necessidade de haver constantes alterações na sua estrutura, procurando adaptá-lo às necessidades do momento. Por meio das datas de início, (data que o item passa a ser efetivo) e de término (data que o item deixa de ser efetivo na sua estrutura de produto), é possível a documentação da evolução do produto no presente, passado e futuro, pois dependendo da faixa de datas escolhida para a consulta de sua estrutura, lista-se uma determinada versão de produto.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Nos programas de consulta do módulo de Engenharia, o default é mostrar a versão do produto na data corrente.</li></ul> <p>Colocando-se o ponto de interrogação “?” no campo “Data de corte” é possível ver a estrutura de produto completa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |            |           |         |                 |                 |         |           |            |         |    |  |   |           |                 |         |          |  |   |           |                    |          |    |       |   |           |                  |      |    |       |   |          |
| Operação             | Inserir o código da operação informada no cadastro da estrutura de um produto. Esta informação identifica em qual operação o componente será utilizado na montagem do produto acabado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |            |           |         |                 |                 |         |           |            |         |    |  |   |           |                 |         |          |  |   |           |                    |          |    |       |   |           |                  |      |    |       |   |          |

## Manutenção Estrutura Filho – CF0301H – Pasta Componentes

|                          |                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao selecionar a função Manutenção Estrutura Filho - Pasta Componentes, é possível cadastrar os dados sobre os componentes sendo incluído/alterados. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:     | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo Sobre | <p>O parâmetro “Tipo de sobre” é utilizado somente quando a quantidade da reserva do item é negativa. O sistema interpreta que uma reserva com quantidade negativa promove uma entrada no estoque.</p> <p>Esta entrada de material poderá ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Normal</b> - Situação default do item, quando este tem sua quantidade positiva.</li> </ul> |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Retorno de requisição (Rrq)</b> - O material é requisitado em uma determinada quantidade; porém não há um consumo de tal material (parcial ou total) pelo produto acabado no processo produtivo. A ordem de produção é creditada pelo custo médio.</li> <li>• <b>Sobra de material (Sob)</b> - Existe uma sobra de material requisitado aplicado ao produto acabado. Esta sobra não é considerada como co-produto pelo valor ser baixo. O valor entra como crédito na ordem de produção diretamente pelo preço fiscal.</li> <li>• <b>Co-produto (Aca)</b> - É o produto gerado quando ao processar uma determinada matéria-prima, consegue-se produzir mais do que um produto acabado. O custo da ordem de produção é rateado entre os produtos produzidos. No cálculo, o preço fiscal do item é usado como fator de ponderação.<br/><b>Exemplo:</b> A produção de leite desnatado, onde é requisitado o leite cru e após o processo de fervura, gera 2 produtos, o leite desnatado e o co-produto que é a nata.</li> </ul> |
| Local Montagem | Inserir a informação que determina em que parte do produto o componente deve ser agregado. Esta informação tem caráter gerencial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Observação     | Inserir alguma observação que se faz necessária ao componente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Série Inicial  | Inserir um número de série que identifica o primeiro item fabricado com o respectivo componente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Série Final    | Inserir um número de série que identifica o último item fabricado com o respectivo componente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Revisão        | Inserir o número que identifica a revisão na qual o componente foi implantado na estrutura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Manutenção Estrutura Filho – CF0301H – Pasta Narrativa

|                          |                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao selecionar a função Manutenção Estrutura Filho - Pasta Narrativa, é possível inserir uma narrativa em formato livre sobre o componente da estrutura. |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:    | Descrição:                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| Narrativa | Inserir narrativa referente ao componente da estrutura. |

## Narrativa Estrutura Pai – CF0301C

|                          |                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao acionar a função Manutenção Configuração Item - Botão Narrativa na pasta Estrutura, permite inserir uma narrativa da estrutura do item pai. |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Renumeração de Sequência – CF0301D

|                          |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao acionar a função Manutenção Configuração Item - Botão Renumerar, na pasta Estrutura, é possível renumerar a sequência atual da estrutura do item configurado selecionado. |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:                 | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nova Sequência Inicial | Inserir o número inicial da numeração na implantação de itens do modelo.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Variação Sequência     | Inserir a sequência de variação da numeração na implantação de itens do modelo. <div> <p><b>Importante:</b><br/>Recomenda-se sequenciar a variação com intervalo de 10 em 10, para permitir possíveis inclusões nos intervalos, o que não seria possível se a sequência fosse de 1 em 1, por exemplo.</p> </div> |

## Manutenção Configuração Item – CF0301 – Pasta Operações

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao selecionar a função Manutenção Configuração Item - Pasta Operações, é possível incluir operações para um item configurado, alterar ou excluir operações previamente cadastradas, renumerar as operações associadas ao item configurado, alterar tempos das operações. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Outras Ações/Ações Relacionadas:

| Ação:               | Descrição:                                                                                                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incluir / Modificar | Quando acionado, apresenta a Tela Manutenção Operação (CF0301I).                                           |
| Eliminar            | O programa indica se pode ou não ser eliminada a operação. Exibe a tela padrão de confirmação de exclusão. |

|           |                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Operação  | Quando acionado, apresenta a Tela Relação Oper x Ferr Oper x Cons (CF0301J). |
| Renumerar | Quando acionado, apresenta a Tela Renumeração da Operação (CF0301E).         |
| Tempos    | Permite alterar o tempo da operação.                                         |
| Vídeo     | Inserir o arquivo contendo o vídeo (imagem) relativo à operação cadastrada.  |

## Manutenção Operação – CF0301I – Janela Operações

|                          |                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao acionar a função Manutenção Estrutura Item - Pasta Operação, botão Incluir/Modificar é possível fazer a manutenção das operações previamente cadastradas. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:                | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item Configurado      | Exibe o código e a descrição do item configurado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Configuração          | Exibe o código e a descrição da configuração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Operação              | O programa sugere um número para operação (definido nos parâmetros da Engenharia) que define a sequência em que as operações de manufatura têm lugar.<br><br><div> <b>⚠ Nota:</b><br/> Esta numeração pode ser alterada ou renumerada pelo usuário. </div>                                                                                                                                                                                     |
| Operação Padrão       | Informa-se o código da operação que tem como característica facilitar o cadastro de operações. Basta copiar os dados da operação-padrão para operação corrente, incluindo-se as ferramentas e a narrativa.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descrição             | Inserir uma breve descrição da operação a ser executada. Não substitui as instruções detalhadas de manufatura das fichas de método.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo Oper             | São duas opções de escolha de tipo de operação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Interna.</b></li> <li>• <b>Externa.</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Data Início / Término | Indica a faixa de datas em que a operação é válida dentro do processo de fabricação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fator Refugo          | A informação deste fator é utilizada na geração de Ordens de Compra, pelo Estoque e pelo Planejamento, para definição de quantidades a serem compradas ou produzidas.<br><br>O programa calcula uma quantidade maior (em função do percentual aplicado), de maneira que, após aplicar o fator de refugo, possa ser obtida a efetiva quantidade desejada.<br><br><b>Regra de negócio:</b> Qtde Programada = Qtde Neces./(1-(Fator Refugo/100)). |
| Grupo Máquina         | Informar a qual grupo de máquina pertence a operação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ficha Método          | Informar o número da ficha de método relacionada à operação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ponto Controle        | Sempre que a operação for ponto de controle, dever ser indicado o seu código. (Ver detalhes em <a href="#">Manutenção Ponto de Controle (EN0509)</a> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Código Mob Direta     | É o código que identifica a mão-de-obra direta (homem) para projeção de custo operacional. No cadastro da operação-padrão pode-se informar o código da mão-de-obra.<br><br><div> <b>⚠ Nota:</b><br/> Ao incluir uma operação-padrão e a mesma for do tipo externa, o programa zera o código da mão de obra e desabilita o mesmo. Se passar a mesma operação para interna, o programa deixa habilitado o campo normalmente. </div>              |

## Manutenção Operação – CF0301I – Pasta Complemento

|                          |                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao selecionar a função Manutenção Operação - Pasta Complemento, é possível visualizar e alterar mais informações sobre a operação selecionada. |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:                | Descrição:                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emitir Ficha Produção | Quando habilitado, permite emitir na ficha de produção as informações relativas à operação.                                                                                                                                  |
| Controle Qualidade    | Quando habilitado, identifica se no reporte a operação deverá gerar ou não um roteiro de inspeção para o Controle de Qualidade.<br><br><div> <b>⚠ Nota:</b><br/> Válido somente se o módulo de CQ estiver implantado. </div> |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vídeo               | Inserir o arquivo contendo o vídeo relativo à operação cadastrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Unidades            | Inserir o valor relativo que representa a quantidade de unidades para a qual estão estimados os tempos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Unid Medid Tempo    | <p>Inserir a unidade de tempo relativa à operação cadastrada. Estas unidades de medida de tempo podem ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Horas.</b></li> <li>• <b>Minutos.</b></li> <li>• <b>Segundos.</b></li> <li>• <b>Dias.</b></li> </ul> <p>A sua utilização depende da duração da operação.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tempo Preparação    | <p>É o tempo necessário para preparar a máquina para fazer o trabalho. Utilizado para o cálculo do custo gerencial.</p> <p>Se o item possuir um lote econômico, maior que zero, o programa calcula a quantidade de lotes para a ordem. O tempo de preparação será a multiplicação pela quantidade de lotes.</p> <p>Se o item não possuir lote econômico, o tempo apresentado refere-se ao tempo de preparação da operação da ordem.</p> <p><b>Regra de negócio:</b></p> $N.^{\circ} \text{ de lotes} = \frac{\text{Quantidade da ordem}}{\text{Lote econômico do item}}$ $\text{Tempo preparação} = \text{Oper. ordem tempo-prep} \times N.^{\circ} \text{ lotes}$                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tempo Máquina       | <p>Inserir o tempo utilizado para cálculo da carga máquina no planejamento, onde se recomenda não duplicar o valor dos campos (tempo homem = tempo homem + tempo máquina; tempo máquina = tempo máquina). O custo máquina é apropriado por meio de rateios dos custos por centro de custo, não havendo a necessidade de incorporá-lo no custo homem.</p> <p>A fórmula para o cálculo do tempo-máquina é idêntica ao tempo-homem, porém com o tempo-máquina.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tempo Homem         | <p>É o tempo necessário para que o operador execute a operação. É equivalente ao tempo utilizado para o cálculo do GGF e cálculo do custo gerencial.</p> <p>As horas despendidas na preparação da máquina devem ser agregadas ao tempo-homem apurado, para efeito de cálculo do custo total da mão-de-obra utilizada na operação.</p> <p>Na informação dos tempos, deve ser indicado o total de horas despendidas na operação, considerada a quantidade de homens, uma vez que o programa não faz esse cálculo.</p> <p><b>Regra de negócio:</b></p> $Tp-hm = \frac{\text{Oper. ordem tempo-homem}}{\text{Oper. ordem nr-unidades}} \times \frac{\text{Oper. ordem proporção}}{100} \times Qtd \text{ de ordem}$                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tratamento Tempo    | <p>Define de que forma o tempo da operação deve ser considerado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Proporcional.</b></li> <li>• <b>Fixo.</b></li> <li>• <b>Lote.</b></li> <li>• <b>Dep ferramenta.</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oper simultâneas    | <p>Trata-se do número de operações que podem ser feitas simultaneamente. Para isto, é necessário o cadastrado da rede PERT do item.</p> <p><b>Exemplo:</b></p> <p>+--- OP-20 ---+</p> <p>OP-10 ---+                      +--- OP 40</p> <p>+--- OP-30 ---+</p> <p>Onde: As operações 20 e 30 são simultâneas e devem ser realizadas após a operação 10. Sendo que, a operação 40 somente pode ser feita quando as operações 20 e 30 terminarem.</p> <div style="border: 1px solid #fde925; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>⚠ Notas:</b></p> <p>Cadastro de operações simultâneas, por meio da rede PERT será válido somente para reporte por operações ou reporte por ponto de controle.</p> <p>No cadastro de operações da engenharia existem dois campos: número de operações simultâneas e fator de sobreposição, que são documentais para o sistema. Estes campos não irão influenciar o sistema no momento do reporte.</p> </div> |
| Número Homens       | Inserir o número de homens que executam a operação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tempo Significativo | <p>Campo de uso exclusivo pelo módulo DBR.</p> <p>Dentro da lógica de programação da fábrica utilizando a metodologia TPC (Tambor – Pulmão – Corda), esse campo possui importância fundamental. Se definido como “Significativo”, o tempo dessa operação será somado aos pulmões de tempo, durante a programação (Exploração e Subordinação) para fins de defasagem.</p> <p>Esse conceito deve ser aplicado sempre que houver uma operação cujo tempo seja significativo (por exemplo, maior que 1 dia). Assim, esse conceito é aplicado a todos os casos de operações executadas em terceiros ou operações longas, ou ainda aquelas que exigem descanso, cura, entre outros.</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Manutenção Operação – CF0301I – Pasta CRP-SFC

|                          |                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao acionar a função Manutenção Operação - Pasta CRP-SFC, é possível cadastrar dados sobre a capacidade de produção e de chão de fábrica. |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Principais Campos e Parâmetros:

| <b>Campo:</b>         | <b>Descrição:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidades              | Exibe o valor relativo que representa a quantidade de unidades para a qual estão estimados os tempos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UM – Operação         | Inserir a unidade de medida da operação. Este campo tem caráter de documentação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Relação Operac / Item | Define a relação entre as unidades de medida da operação em relação ao item para o reporte da operação.<br><b>Exemplo:</b><br>Se em uma determinada operação a unidade processada é 1 m <sup>2</sup> , sendo que resultam em 10 itens, então o valor que deve ser inserido neste campo é 10.                                                                                                                                                                         |
| Tempo Posprocesso     | Inserir um valor que identifique um tempo necessário ao item para que o mesmo possa seguir para a próxima operação.<br>Esta informação é utilizada pelo módulo do Chão de Fábrica.<br><b>Exemplo:</b><br>Na operação de pintura, o item deve esperar um tempo determinado para cura para ter sequência na sua fabricação.                                                                                                                                            |
| Capac Utilizada       | Inserir o valor da capacidade utilizada da máquina para a respectiva operação. Esta informação é útil para as estatísticas do Chão de Fábrica no sentido de avaliar a utilização do grupo de máquina para a operação.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Un Cap                | Apresenta a unidade de capacidade do grupo de máquina ao qual está vinculada a operação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Carga por Batelada    | Apresenta o valor da Carga por Batelada.<br><div> <b>Nota:</b><br/>Carga por Batelada é a capacidade que a máquina pode processar por carga ("batch") expressada na unidade de capacidade de máquina. A unidade de capacidade da máquina não é necessariamente a mesma unidade do item.</div>                                                                                       |
| Tam Médio Lote        | Apresenta o tamanho médio do lote. Este valor é calculado da seguinte forma:<br><br>Multiplicando-se o Número de unidades que são executadas na operação pela Carga por Batelada e dividindo-se o resultado pela Capacidade Utilizada do recurso.<br><div> <b>Nota:</b><br/>Este campo somente é calculado quando o "Tempo da Operação" for considerado do tipo "Por Lote".</div> |
| Eficiência para CRP   | Indica a eficiência, expressa em percentual, que será considerada pelo Módulo de CRP.<br><b>Exemplo:</b><br>Se nesse campo for informado 80% e as demais informações da operação indicam uma produção de 100 unidades/hora, o CRP considerará 80 unidades/hora em seus cálculos.                                                                                                                                                                                     |

## Manutenção Operação – CF0301I – Pasta Narrativa

|                          |                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao acionar a função Manutenção Operação - Pasta Narrativa, é possível cadastrar uma narrativa para a operação selecionada. |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Relação Oper x Ferr Oper x Cons – CF0301J

|                          |                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao acionar Manutenção Configuração Item - Botão Operação, na pasta Operação é possível inserir as informações a serem apresentadas no relatório. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Outras Ações/Ações Relacionadas:

| <b>Ação:</b>      | <b>Descrição:</b>                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ficha da operação | Veja mais informações na descrição da tela Detalhes da Operação (CF0301O). |

### Principais Campos e Parâmetros:

| <b>Campo:</b>    | <b>Descrição:</b>                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Item Configurado | Exibe o código e a descrição do item configurado.     |
| Configuração     | Exibe o código e a descrição da configuração do item. |
| Operação         | Exibe uma das operações do item.                      |

## Detalhe da Operação – CF0301I

|                          |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao acionar a função Relação Oper x Ferr Oper x Cons - Botão detalhe da operação, é possível inserir as informações referente ao detalhe da operação a serem apresentadas no relatório. |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:           | Descrição:                                        |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Item configurado | Exibe o código e a descrição do item configurado. |
| Configuração     | Exibe o código da configuração do item.           |
| Operação         | Exibe o código e a descrição da operação do item. |
| Narrativa        | Inserir a narrativa do item.                      |

## Relação Oper x Ferr Oper x Cons – CF0301I – Pasta Ferramentas

|                          |                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao acionar a função Relação Oper x Ferr Oper x Cons - Pasta Ferramentas, é possível inserir as informações a serem apresentadas no relatório. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Outras Ações/Ações Relacionadas:

| Ação:               | Descrição:                                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Incluir / Modificar | Veja mais informações na descrição da tela Manutenção da Ferramenta (CF0301P). |
| Eliminar            | Exibe a tela padrão de confirmação de exclusão.                                |

## Manutenção da Ferramenta – CF0301P

|                          |                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao acionar a função Relação Oper x Ferr Oper x Cons – Pasta Ferramentas - botão Incluir, é possível inserir as informações a serem apresentadas no relatório. |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:           | Descrição:                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Item Configurado | Exibe o código e a descrição do item configurado.                          |
| Configuração     | Exibe o código da configuração do item.                                    |
| Operação         | Exibe o código e a descrição da operação do item.                          |
| Ferramenta       | Inserir Ferramenta utilizada na operação; exibe a descrição da ferramenta. |
| Proporção        | Inserir a proporção de uso da ferramenta na operação do item.              |
| Unid Ciclo       | Inserir a unidade de ciclo da Ferramenta.                                  |
| Observação       | Inserir alguma observação necessária à operação no uso da ferramenta.      |

## Relação Oper x Ferr Oper x Cons – CF0301J – Pasta Consumíveis

|                          |                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao acionar a função Relação Oper x Ferr Oper x Cons - Pasta Consumíveis, é possível inserir as informações a serem apresentadas no relatório. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Outras Ações/Ações Relacionadas:

| Ação:               | Descrição:                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incluir / Modificar | Permite incluir / modificar.<br><br>Veja mais informações na descrição da tela Manutenção de Consumíveis (CF0301Q). |
| Eliminar            | Acessa a tela padrão de confirmação de exclusão.                                                                    |

## Manutenção de Consumíveis – CF0301Q

|                          |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao acionar a função Relação Oper x Ferr Oper x Cons – pasta Consumíveis - botão Incluir / Modificar, é possível inserir as informações a serem apresentadas no relatório. |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**Principais Campos e Parâmetros:**

| Campo:           | Descrição:                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Item Configurado | Exibe o código e a descrição do item configurado.                      |
| Operação         | Exibe o código e a descrição da operação.                              |
| Item Consumo     | Inserir o código do item de consumo.                                   |
| Qtde Cons        | Inserir a quantidade do item de consumo na operação.                   |
| Qtde Operações   | Inserir a quantidade de operações a ser empregada no item selecionado. |
| Proporção        | Inserir a proporção do item a ser utilizado na operação.               |
| Observação       | Inserir uma observação para o processo de consumo.                     |

## Renumeração da Operação – CF0301E

|                          |                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao acionar a função Manutenção Configuração Item, pasta Operação - Botão Renumerar, é possível renumerar a sequência das operações do item configurado. |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Principais Campos e Parâmetros:**

| Campo:                 | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Item Configurado       | Exibe código e descrição do item configurado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Configuração           | Exibe código da configuração do item.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nova Sequência Inicial | Inserir o número inicial da numeração na implantação de itens do modelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Variação Sequência     | Inserir a sequência de variação da numeração na implantação de itens do modelo. <div><div> <b>Importante:</b><br/>Recomenda-se numerar a sequência de operações com valor inicial igual a 10 e variação de 10 em 10, possibilitando assim futuras inclusões intermediárias, o que não seria possível se a sequência fosse de 1 em 1, por exemplo.</div></div> |

## Manutenção Configuração Item – CF0301 Pasta Rede Pert

|                          |                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao acionar a função Manutenção Configuração Item - Pasta Rede Pert, é possível inserir as informações a serem apresentadas no relatório. |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Outras Ações/Ações Relacionadas:**

| Ação:     | Descrição:                                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modificar | Veja mais informações na descrição da tela Manutenção de Rede Pert (CF0301K).                                      |
| Gerar     | Faz a geração da Rede Pert em função das operações de fabricação cadastradas.                                      |
| Consistir | Faz a consistência da Rede Pert gerada conforme uma das sequências do diagrama de rede apresentados anteriormente. |

## Manutenção Rede – Pert – CF0301K

|                          |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao acionar a função Manutenção Configuração Item – Pasta Rede Pert - Botão Modificar, é possível estabelecer a sequência de operações e suas possíveis sobreposições (REDE PERT). |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Outras Ações/Ações Relacionadas:**

| Ação:  | Descrição:                                                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| move   | Quando acionado, move respectivamente as operações predecessoras e sucessoras para a montagem da Rede pert. |
| remove | Quando acionado, remove da Rede Pert a ligação das operações.                                               |

**Principais Campos e Parâmetros:**

| Campo:                  | Descrição:                                                                                                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operações Predecessoras | Exibe a lista de todas as operações do item selecionado, disponíveis para a seleção e montagem da Rede Pert. |

## Manutenção Configuração Item – CF0301 – Pasta Narrativa

|                          |                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao acionar a função Manutenção Configuração Item - Pasta Narrativa, é possível inserir a narrativa do item a ser apresentada no relatório. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Outras Ações/Ações Relacionadas:

| Ação:     | Descrição:                                 |
|-----------|--------------------------------------------|
| Modificar | Exibe a tela Manutenção configuração Item. |

## Manutenção Configuração Item – CF0301

|                          |                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao acionar a função Manutenção Configuração Item - Botão Modificar, é possível inserir ou modificar a narrativa da configuração do item. |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Manutenção Configuração Item – CF0301U - Eliminação em Massa

|                          |                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Ao acionar a função Eliminação em Massa, permite que sejam eliminados mais de um registro simultaneamente. |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Outras Ações/Ações Relacionadas:

| Ação:            | Descrição:                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Marcar Todos     | Quando acionado, marca todos os registros para serem eliminados. |
| Desmarcar Todos  | Quando acionado, desmarca todos os registros.                    |
| Excluir Marcados | Quando acionado, elimina os registros marcados.                  |

### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:     | Descrição:                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| Sel        | Define se o componente está marcado ou não para ser eliminado. |
| Seq        | Sequência do componente na estrutura                           |
| F          | Informa se o componente é fantasma                             |
| Componente | Código do componente.                                          |
| Config     | Número da configuração do componente.                          |
| Qtde       | Quantidade do componente na estrutura.                         |
| Descrição  | Descrição do componente.                                       |

 Macro desconhecida:'rate'

[documento\\_de\\_referencia](#) [versao\\_12](#) [manufatura](#) [mcf](#)  
[configurador\\_de\\_produtos](#) [configuracao\\_mcf](#)  
[manutencao\\_configuracao\\_item](#) [cf0301](#) [man](#) [datasul](#)



Política de  
privacidade

Termos  
de uso