

Liberação de Ordens de Produção - CP0329

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Liberação de Ordens de Produção - CP0329

Visão Geral do Programa

Permite liberar as Ordens de Produção para movimentação pela fábrica.

Liberação de Ordens de Produção - CP0329

Objetivo da tela:	Selecionar quais as ordens que deverão ser liberadas. A liberação é feita mediante a alteração do estado das Ordens de Produção de “Não Iniciadas” para “Liberadas”.
-------------------	--

 **Importante:**
Para que essa tela seja apresentada, deve-se inicialmente ter passado pela [Parâmetros do Controle da Produção - CP0106](#) e ter assinalado o campo “Utiliza Liberação OP” (Pág. 5). Se esse campo não estiver assinalado, será apresentada mensagem padrão.

Além disso, só serão exibidas as ordens dos estabelecimentos que estiverem cadastrados na rotina [Manutenção Estabelecimento Manufatura - CP0102](#) . Utilize o botão **Geração** no programa citado para criar o registro necessário.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Parâmetros	Quando acionado, apresenta a tela Parâmetro Data Corte - CP0329B, na qual é possível parametrizar a data de corte para seleção das ordens de produção.
Filtro	Quando acionado, apresenta a tela Seleção de Ordens a Liberar – CP0329A, na qual é possível estabelecer limites para a seleção das ordens de produção.
Marca	Quando acionado, “marca / desmarca” a Ordem de Produção selecionada pelo cursor para liberação.
Inverte	Quando acionado, inverte a marcação de todas as ordens de produção apresentadas na tela.
Libera	Quando acionado, apresenta uma tela padrão questionado se deseja realmente efetuar a liberação das ordens marcadas. Uma vez confirmado, efetua a liberação conforme solicitada.

Parâmetro Data Corte

Objetivo da tela:	Estabelecer uma data de corte até a qual as ordens são incluídas na apresentação (depois marcadas). Ordens com data de início maior que a data de corte não são apresentadas naquela tela.
-------------------	--

Seleção de Ordens a Liberar

Objetivo da tela:	Estabelecer limites para seleção de ordens de produção.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Linha Produção	Inserir código inicial e final de Linha de Produção estabelecendo uma faixa. Ordens de Produção com Linha de Produção fora dessa faixa não serão selecionadas.
Item	Inserir código inicial e final de item, estabelecendo uma faixa. Ordens de Produção de Itens fora dessa faixa não serão selecionadas.
Planejador	Inserir código inicial e final de Planejador, estabelecendo uma faixa. Ordens de Produção com código de planejador fora dessa faixa não serão selecionadas.
Ordem Produção	Inserir código inicial e final de Ordem de Produção, estabelecendo uma faixa. Ordens de Produção fora dessa faixa não serão selecionadas.

Conteúdo Relacionado:

[Parâmetros do Controle da Produção - CP0106](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)