

Apontamento do Chão de Fábrica - SF0308

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Apontamento do Chão de Fábrica - SF0308

Visão Geral do Programa

Uma vez iniciado o reporte de uma determinada operação no módulo de Produção ou no módulo de Chão de Fábrica, esta deverá ter a efetivação do reporte totalmente no módulo onde foi iniciado.

Para realização de um reporte de split de operação no Chão de Fábrica é obrigatório que o split esteja liberado (manualmente ou automaticamente por meio do parâmetro PCP Libera OP desmarcado). Se estiver parametrizado que "PCP libera Ordem", ao criar uma ordem ela irá depender de uma ação manual de liberação para que esteja disponível para apontamento. Esta função poderá ser realizada pela Função [Centro Operacional do Chão de Fábrica \(SF0307\)](#).

Um split somente pode ser reportado em um único centro de trabalho, para reportar a mesma operação em outro centro de trabalho faz-se necessário efetuar a divisão de split para a realização da mesma. Existe uma forma de permitir o reporte de um split em mais de um centro de trabalho, pelo parâmetro Reporta para Mais de um Centro de Trabalho, porém as funcionalidades de Dispatch-List e Alocação de Atividades não terão o mesmo resultado devido à falta de precisão dos dados (o mesmo split disponível para todas as máquinas). Para trabalhar com planejamento fino das operações este parâmetro Reporta para Mais de um Centro de Trabalho deve estar desmarcado.

Função Reporta para Mais de um Centro de Trabalho

Ao reportar um split em um Centro de Trabalho, e este tenha sido criado com o parâmetro "Reporta para Mais de um Centro de Trabalho", serão verificados quais os outros splits da operação atual e será diminuída a quantidade que deve ser reportada para esses splits. Caso contrário o split aparece em vários Centros de Trabalho na área de Produção, e o primeiro a reportá-lo ficará com o split e os outros Centros de Trabalho não mais visualizarão o split.

A quantidade a produzir em cada split, inicialmente, é a mesma da operação, mas ao acontecer um reporte em qualquer um dos splits, o saldo de todos é diminuído. Por exemplo: suponhamos que para uma das operações de uma ordem de 1000 peças tenham sido gerados 5 splits (de 1000 peças cada um). Ao se reportar 200 peças em qualquer um deles o saldo a produzir de todos deve passar a ser de 800 peças.

Ao reportar uma quantidade num Centro de Trabalho, as quantidades aprovadas para os outros Centros de Trabalho deverão ser diminuídas.

Importante:

Quando da inclusão, ou estorno, de um reporte de parada, os movimentos de Gastos Gerais de Fabricação (GGF) de possíveis reportes de produção realizados anteriormente para o centro de trabalho informado serão atualizados. A mesma atualização será realizada quando realizado um reporte de ordem, considerando possíveis reportes de parada realizados anteriormente. Para que seja possível a utilização dessa funcionalidade, é necessário que a forma de custeio seja diferente de custo on-line e padrão. Para concretizar a atualização é necessário que os campos Reporte de Parada Atualiza Movimentos de GGF e Reporta GGF Automático, localizados no programa Parâmetros de Chão de Fábrica (SF0101), estejam selecionados. A atualização em questão será realizada para as ordens de produção cujo campo Reporta GGF, localizado no programa Atualização de Ordens de Produção (CS0302), esteja selecionado como Real. Este programa de Apontamento Chão de Fábrica irá respeitar para cada grupo de máquina o parâmetro de Interface de Reporte (SF0103 – Campo Interface Reporte) que visa permitir a flexibilização de reporte com programas específicos, sejam eles desenvolvidos pelo cliente ou pela própria Totvs, desde que sejam obedecidos os padrões de passagem de parâmetros de Entradas/Saída especificados.

Somente quando a funcionalidade de Lote Avançado estiver ativada no sistema, é que o tratamento para os itens controlados por lote ou referência, sofre alteração. Com isso, quando for realizado um reporte, não é mais sugerido por padrão o depósito de CQ do estabelecimento, sendo que quando houver necessidade de levar à inspeção, será criado um sub-lote do lote produzido com a quantidade da amostra, e o restante irá normalmente ao depósito indicado no reporte.

Apontamento do Chão de Fábrica - SF0308

Objetivo da tela: Permitir o apontamento da produção (reporte) das operações nos centros de trabalho do Chão de Fábrica.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Parâmetros	Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros (SF0308C), pasta Reservas, na qual é possível definir como será dada a baixa nas reservas, e ainda selecionar se deve ser informado localização de saída do estoque. Na mesma tela, na pasta Parâmetros, permite selecionar os estados das Ordens / Splits que deverão ser considerados.
Filtro	Quando acionado, apresenta a tela Seleção (SF0308A), na qual é possível limitar com valores iniciais e de término para vários campos de seleção, o que limita a pesquisa e a apresentação das visões na tela principal.

Ordenação dos Splits	Caso não seja trabalhado com alocação de atividade e não tenha a sequência definida pela programação (alocação de atividades) é possível optar por outras formas de ordenação das informações. As opções de ordenação são: • Data Programada; • Item; • Ordem; • Prioridade da Ordem; • Início mais cedo; • Fim mais tarde; • Data de Emissão; • Cliente \ Pedido.
Abrir	Quando acionado, permite abrir o arquivo anteriormente salvo, contendo a seleção desejada. Particularmente útil quando se realiza a mesma pesquisa por vezes seguidas, evitando ter que digitar toda a seleção novamente.
Salvar	Quando acionado, permite salvar em diretório selecionado, a seleção feita pela pesquisa realizada. Particularmente útil quando se realiza a mesma pesquisa por vezes seguidas, evitando ter que digitar toda a seleção novamente.
Atualizar	Quando acionado, baseado nos parâmetros e filtros efetuados, o sistema irá buscar os splits de operação e disponibilizá-los para efetuar as transações operacionais.
Expande/Contraí	Quando acionado, apresenta a estrutura completa (expande) da visão selecionada (conforme as dimensões selecionadas). Quando novamente acionado, retorna à visualização em nível único (contraí).
Marcar	Quando acionado, marca/desmarca a linha de detalhe do split, ao marcar mais de uma linha, permite executar as funções da Tela de Apontamento de forma integrada.
Inverter	Quando acionado, inverte as marcações previamente estabelecidas. As linhas Marcadas são Desmarcadas e vice-versa.
Todos	Quando acionado, marca todas as linhas.
Detalha Split de Operação	Quando acionado, apresenta a tela Detalhe Split de Operação (SF0308B) , que exibe uma consulta contendo informações relativas ao Item, Ordem de Produção, Split de Operação e Alocação do Split.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Visão	Forma de filtro que utilizara o conceito de árvore para dar uma visão das operações dentro da empresa.
Detalhe	Contêm os splits que serão utilizados como link para utilizar as funções da Tela de Apontamento.
Planejadas	Quando assinalada, inclui na apresentação da visão, os splits programados, ou seja, com centro de trabalho, data e hora programada de início. Obs: Quando marcada a opção Planejadas, a coluna representada por "***", ao lado esquerdo da coluna Centro Trabalho, ficará na cor Verde.
Não Planejadas	Quando assinalada, inclui, na apresentação da visão, os splits que não possuem centro de trabalho ou ainda não tenham data e hora programada para início. Obs: Quando marcada a opção Não Planejadas, a coluna representada por "***", ao lado esquerdo da coluna Centro Trabalho, ficará na cor Amarelo.
Ordem Produção	Exibe o número da ordem de produção, o código de operação e o código e a descrição do split.
Item Fabricado	Exibe o código do item fabricado e sua descrição.
Roteiro	Exibe o código e a descrição do roteiro associado ao item selecionado.
Qtd Prevista	Exibe a quantidade prevista para o item selecionado.
Aprovada	Exibe a quantidade aprovada para o item selecionado.
Refugada	Exibe a quantidade refugada para o item selecionado.
Retrabalho	Exibe a quantidade de itens para retrabalho para o item selecionado.
Rep. Total	Exibe a quantidade total do reporte, somatória das quantidades Aprovada, Retrabalho e Refugada.
Saldo	Exibe a quantidade de saldo do item selecionado.
Início	Exibe a data e hora de início da disponibilidade para a alocação do item selecionado.
Término	Exibe a data e hora de término da disponibilidade para a alocação do item selecionado.
Preparação	Exibe o tempo para preparação para operação do item selecionado.
Processo	Exibe o tempo para processo do item selecionado.

Funções Disponíveis de Reporte:

Ação:	Descrição:
Reportar	Quando acionado, serão realizados os seguintes procedimentos: Deve existir pelo menos um Split marcado para o reporte; Se existir irá buscar o primeiro Split e identificar o Grupo de Máquina do Split; Identificado o Split, será verificado a interface de Reporte definida no Grupo de Máquina. Caso a interface de Reporte seja igual a zero, então: - Apenas um split marcado → executa a interface padrão de Reporte Unitário; - Mais de um split marcado → executa a interface padrão de Apontamento Dispatch List - SF0310. Caso contrário, será disparado o programa especificado na Manutenção Interface de Reporte (SF0110).
Iniciar	Quando acionado, permite o início do split cujo início da operação poderá ser verificado pelas consultas operacionais e gerenciais, e ao reportar um split iniciado as informações de data e hora de início já estarão preenchidas. Apresenta a tela Iniciar Reportes Operação - SF0303J da Função Reporte de Operação de Centro de Trabalho (SF0303). ⓘ Importante: Somente será possível iniciar o split uma vez, em casos da necessidade de iniciar o split mais de uma vez, deve-se dividir o split, bem como somente será possível iniciar um split que se encontra no estado de Liberado ou Programado e o nível selecionado na visão seja Centro de Trabalho.
Alocar	Quando acionado, permite alocar atividade para o centro de trabalho, caso esta esteja liberada e não tenha sido definido centro de trabalho.
Reabrir	Quando acionado, será possível reabrir em forma batch ou unitário, os splits que estejam em seu estado finalizado.
Encerrar	Quando acionado, será possível encerrar em forma batch ou unitário, os splits que estejam com seu estado diferente de finalizado. Caso o <i>split</i> selecionado esteja com preparação iniciada ou reporte iniciado, será questionado ao usuário se deseja desfazer o início do <i>split</i>.
Dividir	Quando acionado, permite dividir o split conforme a necessidade do operador. M Mais informações em: Percentuais Divisão Operação (SF0311D) da função Ordem de Produção Chão de Fábrica (SF0311).
Item	Quando acionado, permite a geração simplificada de Ordens/Splits de Produção, com apenas opções reduzidas de parametrização. Apresenta a tela Geração Ordem/Split Operação Item (SF0303E) da função Reporte de Operação de Centro de Trabalho (SF0303) .
Operação	Quando acionado, busca operações pelo código do item, procurando primeiramente splits iniciados, programados e liberados nesta ordem. Apresenta a tela Procura Operação Via Item (SF0303Q) da função Reporte de Operação de Centro de Trabalho (SF0303) .
Posicionar	Quando acionado, permite a busca pelo número da ordem de produção. Apresenta a tela Posicionamento de Ordens (SF0303P) da função Reporte de Operação de Centro de Trabalho (SF0303) .

Acesso facilitado aos programas:

Ação:	Descrição:
Manut. Ord.	Quando acionado, com um split selecionado, executa o programa de Manutenção de Ordens de Produção (CP0301) com o registro já posicionado.
Estornar	Quando acionado, serão apresentados os reportes realizados pelo centro de trabalho selecionado na visão, permitindo a sua Eliminação/Estorno.
Requisitar	Quando acionado, executa o programa de requisições separadamente para a ordem do split. Apresenta a tela da Função Manutenção Requisição de Materiais - CP0309. ⓘ Importante: Somente será possível executar esta opção com um único split selecionado.
Paradas	Quando acionado, habilita a interface para apontar as paradas. Sempre deve estar posicionando num centro de trabalho selecionado na visão, caso esteja marcado em outra visão que não a do centro de trabalho, o sistema procura o primeiro centro de trabalho disponível na árvore da visão.
Item Controle	Quando acionado, habilita a interface para apontar os itens de controle. Sempre deve estar posicionando num centro de trabalho selecionado na visão, caso esteja marcado em outra visão que não a do centro de trabalho, o sistema procura o primeiro centro de trabalho disponível na árvore da visão.

Parâmetros – Pasta Reservas

Objetivo da tela:	Definir como será a baixa nas reservas, e ainda selecionar se deve ser informado localização de saída do estoque.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Baixar Reservas	Selecionar uma das formas disponíveis para baixar as reservas. As opções disponíveis são: • Proporcionalmente à quantidade da ordem; • Até o limite das reservas. Exemplo: 1 Luminária → à Gerar reservas de 2 lâmpadas. Para atender uma Ordem de Produção de 100 luminárias, será gerada reserva de 200 lâmpadas. Porém no momento do reporte é possível informar a fabricação de 110 luminárias, então neste caso pode-se realizar a requisição (consumo) até o limite das reservas ou proporcionalmente a quantidade da ordem. Proporcionalmente a quantidade da ordem: Será realizado neste caso a requisição de 220 lâmpadas. Até o limite das reservas: Será realizada a requisição de 200 lâmpadas, conforme está na reserva.
Informar depósito único de saída dos componentes?	Quando assinalado, habilita o campo "Depós. Saída" na pasta Reporte, permitindo informar depósito único de onde serão retirados os componentes para o item acabado a ser reportado. Importante: Caso não seja assinalado, serão considerados os depósitos das reservas. Os depósitos deverão ser de processo.
Informar localização para saída de todos componentes?	Quando assinalado, habilita o campo "Localização Saída" na pasta Reporte. Determina a localização única de onde vão ser retirados os componentes para o item acabado a ser reportado.
Requisição Automática	Quando assinalado, indica que a quantidade do item que está sendo reportada será automaticamente requisitada para outra ordem de produção que será informada por intermédio da tela Requisição Automática (CP0311F) na função Reporte de Produção da Ordem de Produção (CP0311).
Procura Automática de Saldos?	Quando assinalado, o sistema considera o primeiro saldo que encontrar no depósito parametrizado para fazer a baixa da reserva. Esse depósito pode ser: depósito da reserva, ou depósito informado para baixa dos componentes (quando no programa de reporte foi selecionado o parâmetro "Informar depósito único de saída de componente?") ou depósito padrão da produção (quando nos parâmetros da produção foi selecionado "Depósito Único de Fábrica?"). Esse parâmetro é bastante útil para depósitos controlados por localização ou itens com controle por lote, sendo que será considerado o lote mais antigo (com data mais próxima da validade do lote).

Parâmetros – Pasta Parâmetros C – SF0308C

Objetivo da tela:	Selecionar os estados das Ordens/Splits que deverão ser considerados.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estado da Ordem	Assinalar quais as ordens serão consideradas no filtro para exibição dos splits com base nos estados da ordem.
Estado do Split da Operação	Assinalar quais os splits serão considerados no filtro com base nos estados do split.

Seleção – Pasta Página 1

Objetivo da tela:	Definir limite inferior e superior (de/até) para uma série de atributos (complementada com a pasta Página 2), o que irá limitar a pesquisa e a apresentação das ordens de produção.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Selecionar o código de estabelecimento inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados registros cujo código de estabelecimento esteja dentro dessa faixa.
Área Produção	Selecionar o código de área de produção inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados registros cujo código de área de produção esteja dentro dessa faixa.
Centro Trabalho	Selecionar o código de centro de trabalho inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados registros cujo código de centro de trabalho esteja dentro dessa faixa.
Grupo Máquina	Selecionar o código de grupo de máquina inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados registros cujo código de grupo de máquina esteja dentro dessa faixa.

Ordem	Selecionar o número de ordem de produção inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados registros cujo número de ordem de produção esteja dentro dessa faixa.
Operação	Selecionar o código da operação inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados registros cujo código de operação esteja dentro dessa faixa.
Item	Selecionar o código do item que está sendo produzido inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados registros cujo código de item esteja dentro dessa faixa.
Referência	Selecionar o código de referência inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados registros cujo código de referência esteja dentro dessa faixa.
Data da Ordem	Selecionar a data de emissão da ordem inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados registros cuja data de emissão da ordem esteja dentro dessa faixa.
Data Início Disponibilidade	Selecionar a data de início da disponibilidade inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados registros cuja data de disponibilidade esteja dentro dessa faixa.
Data de Início Mais Cedo	Selecionar a data de início mais cedo inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados registros cuja data de início mais cedo esteja dentro dessa faixa.
Data Término Mais Tarde	Selecionar a data de término mais tarde inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados registros cuja data de fim mais tarde esteja dentro dessa faixa.

Seleção – Pasta Página 2

Objetivo da tela:	Definir limite inferior e superior (de/até) para uma série de atributos (complementada com a pasta Página 1), o que irá limitar a pesquisa e a apresentação das ordens de produção.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Planejador	Selecionar o código de planejador inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados registros cujo código de planejador esteja dentro dessa faixa.
Família	Selecionar o código de família de material inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados registros cujo código de família de material esteja dentro dessa faixa.
Grupo Estoque	Selecionar o código de grupo de estoque inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados registros cujo código de grupo de estoque esteja dentro dessa faixa.
Linha Produção	Selecionar o código de linha de produção inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados registros cujo código de linha de produção esteja dentro dessa faixa.
Prioridade	Selecionar o código de prioridade inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão considerados os registros cujo código de prioridade esteja dentro dessa faixa.
Centro de Custo	Selecionar o código de centro de custos inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados registros cujo código de centro de custo esteja dentro dessa faixa.
Cliente	Selecionar o código de cliente inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados registros cujo código de cliente esteja dentro dessa faixa.
Pedido Cliente	Selecionar o número do pedido do cliente inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionados registros cujo número de pedido do cliente esteja dentro dessa faixa.

Apontamento do Chão de Fábrica – Botão Estornar

Objetivo da tela:	Ao acionar o botão Estornar na tela Apontamento do Chão de Fábrica, são apresentados os reportes de produção efetuados, permitindo o processo de estorno.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Detalhar	Quando acionado, apresenta a tela Detalhe Reporte Operação (SF0303I) da função Reporte de Operação de Centro de Trabalho (SF0303) .
Eliminar	Quando acionado, apresenta a tela padrão solicitando a confirmação da eliminação. Se confirmada, apresenta a tela Estorno do Reporte (CP0313A) da Estorno do Reporte da Produção (CP0313) , em que deve ser informada a data do estorno. ❗ Importante: Somente pode ser estornado o reporte, dentro do mesmo período em que o foi realizado. Essa consistência é muito importante, principalmente para clientes internacionais, em que o período Fiscal independe do mês, pois indica a data de

	início e fim do período. Caso isso não ocorra é apresentada a seguinte mensagem de erro: "Data estorno deve pertencer ao mesmo período de geração do acabado".
Parâmetros	Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros Reporte (SF0303D) da função Reporte de Operação de Centro de Trabalho (SF0303) , a qual permite estabelecer a faixa de datas de reporte e de ordens de produção.
Posicionar	Quando acionado, apresenta a tela Posicionamento de Ordens (SF0303P) da função Reporte de Operação de Centro de Trabalho (SF0303) , a qual permite posicionar diretamente o item Fabricado ou a ordem de produção na lista.
Re-Análise	Quando acionado, apresenta a tela Re-Análise de Refugos e Retrabalhos (SF0309A) , a qual permite alterar os motivos de refugo e/ou retrabalhos informados em um apontamento de produção.
Detalha Split de Operação	Quando acionado, apresenta a tela Detalhe Split de Operação (SF0308B), que exibe uma consulta contendo informações relativas ao Item, Ordem de Produção, Split de Operação e Alocação do Split.

Detalhe Reporte Operação

Objetivo da tela:	Visualizar detalhes do reporte de produção no centro de trabalho selecionado, associando quantidades produzidas boas e refugadas a uma Ordem de Produção.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Detalhe Operadores	Quando acionado, permite detalhar os operadores da equipe.  Nota: Habilitado somente quando o centro de trabalho tenha reporte de mão de obra por Equipe. Ao utilizar este botão, são exibidos todos os operadores utilizados no apontamento de produção, junto as horas que foram calculadas para cada um.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Centro Trabalho	Exibe o código e a descrição do centro de trabalho da ordem de produção.
Ordem Produção	Exibe o número da ordem de produção.
Item OP	Exibe o código do item da ordem de produção.
Operação	Exibe o código, o nível e a descrição da operação.
Ferramenta	Exibe o código e a descrição da ferramenta.
Início / Fim	Exibe o início e o fim para utilização da ferramenta (formato: dd/mm/aa hh:mm).
Operador	Exibe o código e a descrição do operador responsável pela operação.
Início / Fim	Exibe o início e fim da execução pelo operador (formato: dd/mm/aaaa hh:mm).
Tempo Reporte	Exibe o tempo total do reporte operação, calculado e transformando minutos em fração decimal.
Tempo Extra	Exibe o tempo de hora extra no reporte de produção, calculado e transformando minutos em fração decimal.
Qtd Aprovada	Exibe a quantidade aprovada da ordem de produção.
Qtd Retrabalho	Exibe a quantidade de itens para retrabalho da ordem de produção.
Qtd Refugada	Exibe a quantidade de itens refugo da ordem de produção.
Qtd Total	Exibe a quantidade total da ordem de produção, somatória das quantidades Aprovada, Retrabalho e Refugada.
Início / Fim Contador	Exibe a numeração inicial e final do contador.

Apontamento do Chão de Fábrica – Botão Paradas

Objetivo da tela:	Habilitar a interface para apontar as paradas.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, apresenta a tela Reporte de Paradas do Centro de Trabalho (SF0301A) da função Parada Centro de Trabalho (SF0301) .
Iniciar	Quando acionado, apresenta a tela Iniciar Reporte Paradas (SF0301C) da função Parada Centro de Trabalho (SF0301).
Finalizar	Quando acionado, apresenta a tela Iniciar Reporte Paradas (SF0301C) da função Parada Centro de Trabalho (SF0301).
Eliminar	Quando acionado, apresenta a tela padrão, solicitando confirmação da exclusão.
Parâmetros	Quando acionado, apresenta a tela Filtro Reporte Parada (SF0301B) da função Parada Centro de Trabalho (SF0301).
Re-Análise	Quando acionado, apresenta a tela Reporte de Paradas do Centro de Trabalho (SF0301A), na qual é possível efetuar a alteração do motivo da parada. Caso seja uma parada apenas Iniciada (ainda não finalizada), permite alterar também a Data Término Prevista. Caso esteja implantado o módulo de Manutenção Industrial, permite também a alteração do número da Ordem de Manutenção vinculada à Parada.



Nota:

Quando um Centro de Trabalho possui um reporte de parada iniciado, não é possível reportá-lo nem incluir novas paradas até que o reporte iniciado seja finalizado.

Mais informações na função Parada Centro de Trabalho (SF0301). Somente será possível iniciar uma parada para centro de trabalho que tenha tipo de processador diferente de manual.

Apontamento do Chão de Fábrica – Botão Item Controle

Objetivo da tela:	Reportar os itens de controle aos centros de trabalho. Ao relacionar o item de controle podemos dizer se o mesmo será obrigatório ao realizar algum reporte de item de controle. Estes itens de controle podem representar características, estados, parâmetros de operação.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, apresenta a tela Reportar Item de Controle (SF0303L) da função Reporte de Operação de Centro de Trabalho (SF0303) .
Modificar	Quando acionado, apresenta a tela Reportar Item de Controle (SF0303L) da função Reporte de Operação de Centro de Trabalho (SF0303) .
Eliminar	Quando acionado, apresenta a tela padrão, solicitando confirmação da exclusão.
Parâmetros	Quando acionado, apresenta a tela Filtro Item Controle (SF0303M) da função Reporte de Operação de Centro de Trabalho (SF0303) .

Legenda das Cores das Operações

Objetivo:	Facilitar o entendimento da atual situação das operações da Ordem de Produção, através de diferentes cores.
------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Cor da Operação:	Legenda:
Preto	Operações que estão liberadas para sofrer apontamento, ou por ser a primeira operação, ou conseguir consumir quantidades apontadas em operações antecessoras. <i>Esta validação será realizada apenas para os tipos de reporte por: Ordem, Operação e Ponto de Controle.</i>
Vermelho	Operações que possuem operação antecessora sem saldo de quantidade pra ser consumida no split. <i>Esta validação será realizada apenas para os tipos de reporte por: Ordem, Operação e Ponto de Controle.</i>
Azul	Operações que foram apenas Iniciadas, porém estão aguardando o apontamento.

Exemplificando a mudança de cor de preto e vermelho:

Sendo uma Ordem de Produção com reporte por Operação de 10 Unidades de Tampas, com duas operações consecutivas, 10-Cortar e 20-Pintar

Ao abrir o SF0308, não estando nenhuma quantidade apontada:

Operação 10 (aparecerá em Preto) - Apontado = 0

Operação 20 (aparecerá em Vermelho) - Apontado = 0

Apontando na operação 10 - Cortar, 5 unidades de Tampas:

Operação 10 (aparecerá em Preto) - Apontado = 5

Operação 20 (aparecerá em Preto) - Apontado = 0

Apontando na operação 20 - Pintar, 5 unidades de Tampas:

Operação 10 (aparecerá em Preto) - Apontado = 5

Operação 20 (aparecerá em Vermelho) - Apontado = 5 (aqui voltou aparecer em vermelho pois Saldo existente na operação antecessora, foi consumido pela operação 20)

Componentes OCX

Em função da descontinuidade dos componentes OCX em Progress 12 / 64 bits, o programa passa a usar o componente 4glTreeView e TotvsTreeList a partir da Release 12.1.2403, não sendo mais necessário a instalação de componentes OCX para sua utilização.

Pré-Requisitos:

[Manutenção Ferramentas Produção - CD0124](#)

[Manutenção Centro de Trabalho](#)

[Manutenção Interface Reporte](#)

[Manutenção Grupo Máquina SFC](#)

Conteúdos Relacionados:

[Centro Operacional do Chão de Fábrica - SF0307](#)

[Apontamento Unitário - SF0309](#)

[Apontamento Dispatch List - SF0310](#)

[Parada Centro de Trabalho - SF0301](#)

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [chao_de_fabrica](#) [sfc](#)

[apontamento_do_chao_de_fabrica](#) [sf0308](#) [datasul](#) [v12](#)

[versao_12](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)