

Liberação Ordem Manutenção - PI0306

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Liberação Ordem Manutenção - PI0306

Visão Geral do Programa

Este programa permite liberar manualmente as Ordens de Manutenção Industrial, informando o número da OM desejada, sem verificar a capacidade de estoque e especialidade.

Na Liberação, se estiver definido nos parâmetros de Manutenção Industrial que Aloca Estoque Automático como Sim, o programa tentará realizar a alocação parcial das reservas da ordem, alterando o estado da ordem de **Liberada** para **Alocada**.

Caso esteja parametrizado como Não, o programa efetuará somente a liberação das alocações das especialidades, alterando o estado da OM para **Liberada**.

No botão de bloqueio são desalocadas as reservas, bem como as alocações das especialidades passaram de Liberadas para Confirmadas e o estado da ordem volta a ser Não Iniciada.

 **Importante:**
Se o módulo de Calibração estiver implantado, não será permitida a liberação de uma ordem de manutenção de classe igual a “Calibração”.

Isto ocorre em função de que na liberação de uma ordem de calibração o estado do equipamento muda no módulo de calibração, de acordo com a sua categoria. Neste caso, considera-se que esta liberação envolve mais informações que uma liberação normal e que deve ser centralizada no módulo de calibração.

Caso o módulo de calibração não esteja implantado, segue-se o conceito normal de liberação da ordem pelo módulo de programação

Liberação Ordem Manutenção

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Liberação de Ordens de Manutenção, é possível liberar ou bloquear ordens de manutenção.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Libera Faixa / Bloqueia Faixa	Quando acionado, apresenta a tela Liberação Faixa Ordem de Manutenção (PI0307) , onde é possível liberar/bloquear ordens de manutenção por faixa.
Liberar	Quando acionado, permite a liberação da Ordem de Manutenção.  Importante: Se na função Parâmetros da Manutenção Industrial (MI0101) estiver parametrizado para verificar pendências, o sistema verifica se existem tarefas e especialidades cadastradas, antes de liberar a Ordem selecionada. Se não possuir, apresenta a mensagem de erro “Ordem não possui Tarefa ou Especialidade” e não libera a ordem.
Bloquear	Quando acionado permite o bloqueio da Ordem de Manutenção.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ordem	Exibe o número da ordem de manutenção e sua descrição.
Prior.	Exibe a prioridade da ordem de manutenção.
Estado	Exibe o estado (status) em que se encontra a OM.
Equipamento	Exibe o código e a descrição do equipamento ao qual se refere a OM.
Tag	Exibe a TAG referente ao equipamento da OM.
Data Manutenção	Exibe a data prevista da manutenção.
Previsão Término	Exibe a data da previsão de término da manutenção.
Início Mais Cedo	Exibe a data de início mais cedo para a execução da manutenção.
Início Mais Tarde	Exibe a data de início mais tarde para a execução da manutenção.
Tipo Manutenção	Exibe o tipo da manutenção, conforme cadastrado na Manutenção dos Tipos de Manutenção (CD0580) .
Manutenção	Exibe o código e a descrição da manutenção.
Planejador	Exibe o código e descrição do planejador da ordem de manutenção.
Equipe Responsável	Exibe o código e descrição da equipe de manutenção responsável pela ordem.
Unidade Negócio	Exibe o código e descrição da unidade de negócio da ordem de manutenção.

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [p12](#) [versao_12](#) [mpi](#)

[planejamento_manutencao_industrial](#) [processo_liberacao](#)

[liberacao_ordem_manutencao](#) [pi0306](#)

[supply_ml_man_mi_frotas](#) [pt](#) [ds_manufatura_manut](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)