

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Fluxo básico do módulo de produção

 Tempo aproximado para leitura: **00:04:45 min.**

Dúvida

Qual o fluxo básico do módulo de **Produção**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Produção (MCP) - Versão 12

Solução

O módulo de **Produção do TOTVS Manufatura – Linha Datasul** é o responsável pelo controle de produção de uma fábrica. Ele permite melhorar a qualidade do seu planejamento e verificar se você está no caminho correto. O controle rigoroso de todas as variáveis da produção também possibilita enxergar falhas e gargalos para corrigi-los e, assim, dar mais impulso à produtividade. O **Controle de Produção** também tem comunicação com o módulo de **Controle de Qualidade** e com o módulo de **Estoque** do *Backoffice*. Com isso, consegue-se alocar antecipadamente os itens armazenados que serão utilizados na produção. Além disso, todos os dados de movimentação de estoque necessários para a geração do **Bloco K** são capturados pelo módulo de **Produção**.

Os principais programas para execução do módulo podem ser visualizados pela sequência abaixo:

CP0106 - Parâmetros Controle Produção
CD0709 - Atualização Manutenção Linhas Produção
CP0301 - Manutenção Ordem Produção
CP0304 - Sumarização Requisição
CP0319 - Manutenção Alocação
CP0330 - Alocação Ordens (Batch)
CP0309 - Manutenção Requisição Materiais
CP0311 - Manutenção Reporte Produção Ordem
CP0507 - Relacionamentos Ordem
CD9070 - Consulta ordens Produção

Um fluxo básico para as rotinas de produção é o seguinte:

1. No programa **CP0301** é possível criar a ordem de produção do item pai. Se o item possuir estrutura cadastrada na engenharia, as reservas serão assumidas conforme o cadastro. Caso contrário, é possível informar manualmente na aba **Reservas** os itens que serão consumidos na produção.

2. Se a linha utilizada na ordem de produção for do tipo **Processo**, então, após a criação da ordem de produção, é necessário executar o programa **CP0304** para realizar a sumarização das requisições da ordem. Este processo pode ser automatizado e a ordem pode ser sumarizada automaticamente no momento da abertura caso o módulo de **Chão de Fábrica** esteja implantado. Mais detalhes no tópico **Saiba mais**.
3. O processo de alocação de reservas não é obrigatório, porém, caso seja utilizado deve ser realizado logo após a criação da ordem. Para linhas de produção do tipo processo, utiliza-se o programa **CP0330** para realizar a alocação e para linhas de produção do tipo ordem de serviço, utiliza-se o programa **CP0319** para alocar as reservas.
4. Excepcionalmente para ordens de produção com linha do tipo ordem de serviço, a requisição das reservas ocorre antes do reporte do item pai, e por isso, utiliza-se o programa **CP0309** para realizar tais requisições e devoluções quando há necessidade.
5. O reporte do item acabado é realizado no programa **CP0311**. Neste programa também devem ser requisitadas as reservas quando o tipo de linha utilizado na ordem for processo.
6. O programa **CP0507** é a consulta dos relacionamentos da ordem, e permite visualizar as movimentações realizadas na mesma e as quantidades atendidas das reservas.
7. O programa **CD9070** é a consulta da ordem, onde mostra as quantidades reportadas e o saldo disponível para produzir, bem como as demais informações pertinentes à ordem.

Saiba mais

O *help* dos programas do módulo **MCP** estão no seguinte *link*: MCP - Produção

Acesse também as documentações do módulo Produção (MCP)

Mais detalhes sobre a sumarização da ordem disponíveis no *link* Manufatura - Linha Datasul - MCP - Ordem de produção não é sumarizada

Mais detalhes sobre os tipos de linha de produção disponíveis no *link* Manufatura - Linha Datasul - MCP - Linhas de produção

O fluxo da criação de uma ordem manual segue no *link* Manufatura - Linha Datasul - MCP - Fluxo para criação da ordem de produção manual