

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Eliminação das reservas na ordem de produção

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:20 min**

Dúvida

Como eliminar as reservas de uma ordem de produção no módulo de **Produção**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Produção (MCP) - Versão 12

Solução

Quando houver a necessidade de eliminar alguma reserva da ordem de produção, deve ser realizado manualmente no programa **CP0301 - Manutenção Ordem Produção** na aba

Reservas, entretanto, são realizadas algumas validações que estão detalhadas abaixo:

- Ao clicar no botão **Eliminar**, é apresentada uma tela **CP0301Y** com as opções **Corrente** ou **Todas** para que seja selecionada a opção desejada, para a eliminação individual de um componente ou de todas as reservas da ordem.
- Se o estado da ordem tiver como **Finalizada** ou **Terminada** não permite a eliminação das reservas.
- Se a **quantidade atendida** da reserva for maior que zero, não permite eliminar, apresentando a mensagem **1757 - Reserva possui quantidade atendida para a ordem**.
- Se a reserva estiver alocada permite eliminar e elimina também a alocação.
- Se a reserva que está sendo eliminada tiver operação vinculada, a respectiva operação não será eliminada da aba **Operações**. Esta validação não é realizada, pois, pode haver mais de um item na reserva que seja consumido na mesma operação, por exemplo: item A feito de B, C, D e E, possui duas operações, onde os itens B e C são consumidos na operação 10 e D e E são consumidos na operação 20. Se o item B e o D forem eliminados na aba **Reservas**, o item C e o E continuam na reserva e serão consumidos nas operações 10 e 20 respectivamente.
Informar a operação no item da reserva auxilia no momento do reporte por operação ou ponto de controle para que a baixa do material seja realizada na operação que realmente consumiu o item no físico.
- Verifica se tem integração com o módulo de **WMS - Warehouse Management System** e caso encontre alguma **REQ - Requisição** não permite eliminar.

- Se a ordem for de origem dos módulos de **Manutenção Industrial e Frotas**, não será possível eliminar as reservas no **CP0301**, quando houver esta necessidade, deve-se realizar a eliminação nos módulos origem.

Saiba mais

Referente a geração das reservas na ordem de produção, verificar o artigo: Manufatura - Linha Datasul - MCP - Geração de reservas