

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Depósitos sugeridos no programa de transferência de materiais

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:50 min**

Dúvida

Quais depósitos o programa **CP0310 - Transferência Materiais** sugere nos campos de **Depósito Destino** e **Depósito Origem**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Produção (MCP) - Versão 12

Solução

No programa **CP0310** é possível fazer a transferência de materiais da reserva da ordem de um determinado depósito para outro. Mas, para utilizar esta opção, a linha deve ser do tipo **Processo** e ter requisição sumarizada gerada.

O programa de transferência faz as seguintes validações quanto ao cadastro do depósito no programa **CD0601 - Manutenção Depósitos**:

Depósito de Origem:

- Não pode ser de **Rejeito**
- Não pode ser de **CQ - Controle de Qualidade**
- Não pode ser de **WMS**

Depósito de Destino:

- Precisa ser de **Processo**
- Não pode ser de **Rejeito**
- Não pode ser de **CQ**

Para o campo **Depósito Destino** no programa **CP0310**, será sugerido o depósito do programa **CP0106 - Parâmetros Controle Produção, Pág. 4**, campo **Depósito Fábrica**, onde, se marcado o parâmetro **Depósito Fábrica único** no **CP0106**, o campo **Depósito Destino** no **CP0310** não ficará habilitado pelo Sistema entender que a empresa trabalha com um único depósito para a saída dos componentes.

Quando selecionado nos **Parâmetros** o campo **Procura Automática de Saldos?**, o programa realizará a transferência automaticamente, sem apresentar em tela o programa **CP0310A - Execução/Alteração Transf. Materiais**. Quando desmarcado, será apresentado o programa **CP0310A** listando os itens para a transferência.

Para a leitura do depósito da faixa informada no campo **Depósito Origem**, a chave do **CP0310** é

a tabela da requisição sumarizada. O depósito gravado nesta tabela, tem origem o depósito que está informado para o item na reserva da ordem.

Caso o depósito esteja incorreto para o item na pasta **Requis Sumar** do programa **CP0310A**, será necessário eliminar no **CP0304 - Sumarização Requisição** a requisição sumarizada, alterar no **CP0301 - Manutenção Ordem Produção** os depósitos para o correto e gerar novamente o **CP0304** para recriar a requisição com os depósitos que estão no item na reserva da ordem.

Se a ordem possui alguma alocação no **CP0513 - Consulta Quantidade Alocada Ordem**, o programa de transferência realizará a leitura do depósito tendo como base a faixa informada no campo **Depósito Origem** no **CP0310**, apresentando os itens no **CP0310A** pasta **Alocações**.

Para verificar quais ordens foram transferidas de depósito, pode ser gerado o relatório pelo programa **CE0302 - Movimentos Estoque** selecionando a **Espécie 33-TRA**.

Importante

O programa **CE0206 - Transferência Depósitos** também tem como finalidade a transferência, criando os mesmos movimentos **TRA** que o **CP0310**, no entanto, o **CP0310** tem foco nos materiais das ordens sumarizadas, para assim agilizar a transferência.

Saiba mais

Para informações referente à sumarização das ordens, acesse os artigos:

Manufatura - Linha Datasul - SFC - Sumarização automática de ordens

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Eliminar sumarização

Para verificar o motivo de determinado item não ser apresentado no programa **CP0310A**, acesse o *link*: Manufatura - Linha Datasul - MCP - CP0310 - Itens apresentados para transferência