

Manufatura - Linha Datasul - APS - Programação a partir da data e hora inicial de referência informada no cenário

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:18 min**

Dúvida

Como funciona a programação a partir da **Data e hora inicial de referência** informada no **DB0101 - Cadastro Cenário Planejamento**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Planejamento Avançado da Produção - APS (MDB) - A partir da versão 12

Solução

Dentro do fluxo do cálculo de planejamento do **APS - Planejamento Avançado de Produção** temos a fase de **Planejamento de Demandas**, onde sua principal função é balancear demandas com providências, período a período, para todos os produtos que devem ser entregues ao mercado ou reabastecer determinados estoques onde gera ordens planejadas.

Após o planejamento das demandas temos a fase de **Explosão**, onde com base nas ordens planejadas e firmes consideradas no planejamento das demandas, iniciam-se os processos de leitura dos dados armazenados no disco e sua carga para memória, efetuando em seguida, a geração das redes **Produtos x Processos**.

Nesta fase de **Explosão** é determinada a **data de início mais cedo** que as operações podem iniciar ou serem programadas. Ou seja, é quando os materiais utilizados pela operação estão disponíveis e as operações predecessoras já liberaram o início da operação. Quanto aos materiais, é a **data mais cedo** em que eles estarão disponíveis. É calculada considerando o tempo das operações e *rede pert*, onde se a data calculada for menor que a **data de referência** do cenário, assume a **data de referência** e a **hora inicial** do **turno** definidos no **DB0101**.

Na prática, isto faz com que seja obrigatório executar o planejamento fora de horário, pois o início das operações tende a ser sempre o início do **turno** do dia informado na **referência do cálculo** do cenário, bem como engessa o processo, não permitindo, por exemplo, que se execute o planejamento antes do meio dia e se informe que a programação iniciaria às **13:30h**. Além disto, existe a situação onde o **turno** da máquina inicia antes do **turno padrão** do **DB0101**, e isso não é considerado pelos cálculos.

Para que se realize a programação a partir de um horário pré-definido, é necessário informar este horário no campo **Referência do Cálculo** do **DB0101** que se está calculando.

Esta **data/hora de referência** informados no **DB0101** serão utilizadas na fase de **explosão** para a determinação da **data de início mais cedo**. No processo de determinação da **data mais cedo** serão utilizadas como data base de referência três **datas/horas**:

- a **data/hora calendário/turno** do grupo de máquina;
- a hora padrão do **turno** do cenário - caso o grupo de máquina não tenha turno;
- a **hora de referência/inicial** do cálculo.

Na comparação entre os dois horários, irá prevalecer o horário mais tarde. Isto permitirá que o planejamento seja executado a qualquer momento do dia e passará a considerar o início do **turno** do grupo de máquina na **data de referência** no início do cálculo.

Caso no programa **DB0107 - Cadastro do Grupo de Máquina**, não seja informado o **calendário**, o cálculo da **data de início mais cedo** irá obedecer ao **turno** e **calendário** do cenário **DB0101**.

Importante

Na fase de **Explosão**, por não haver ainda a alocação da operação para um centro de trabalho, no cálculo da **data mais cedo** não é considerado o **turno de exceção** para o grupo de máquina, apenas o turno padrão do grupo de máquina. O **turno de exceção** é considerado na fase de **Sequenciamento**, onde a operação será alocada para um centro de trabalho.

Exemplos:



Neste exemplo acima, a **hora de início** mais cedo da operação será às **10:00h**, hora definida a partir do início do turno.



Já no exemplo acima, a **hora de início** mais cedo da operação será às **09:00h**, **hora de referência** definida no cenário.