

Manufatura - Linha Datasul - APS - Parametrizar Recurso Secundário no APS

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:30 min**

Dúvida

Como parametrizar e utilizar os recursos secundários no **APS - Planejamento Avançado**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Planejamento Avançado da Produção - APS (MDB) - A partir da versão 12

Solução

O programa **DB0123 - Manutenção Recurso Secundário** tem o objetivo de restringir o processo de alocação/sequenciamento das operações. Dessa forma, deve-se cadastrar somente os recursos que realmente necessitam deste controle.

Para ativar esta funcionalidade siga os seguintes passos:

1. Abrir o programa **DB0123** e incluir o novo recurso secundário marcando como **Ativo**, com **Aplicação** e **Tipo de Recurso** desejado;
2. Na aba **Disponível** informar as datas que os recursos estarão disponíveis;
3. Nas abas **Centro de Trabalho** ou **Operações**, informar quem irá consumir o recurso e conferir se o mesmo está **Ativo**;
4. No cadastro **DB0107 - Manutenção Grupo de Máquinas**, marcar o parâmetro **Controla Recurso Secundário**.

Importante

Quando o módulo **APS** estiver integrado com **Logix** ou **Protheus**, é necessário cadastrar o recurso secundário no **APS** diretamente no programa **DB0123**, conforme descrito acima.

Quando o módulo **APS** estiver integrado com **Datasul** o cadastro do recurso secundário é provido pelo **DB0200 - Atualização de Dados**, conforme descrito neste documento: Manufatura - Linha Datasul - APS - Utilização do Recurso Secundário do módulo Chão de Fábrica no APS.

Saiba mais

Para mais detalhes sobre o conceito e a tratativa do recurso secundário, acesse o material disponível no *help* do produto: Recurso Secundário

Para informações referente a utilização do recurso conforme disponibilidade do turno, acesse o artigo Manufatura - Linha Datasul - APS - Alocação de recurso secundário utilizando disponibilidades conforme turnos