

Manufatura - Linha Datasul - MCP - Ordem de produção com reserva diferente da engenharia

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:00 min**

Dúvida

Quais os motivos para a ordem de produção no programa **CP0301 - Manutenção Ordem Produção** possuir reservas diferentes do previsto na engenharia no programa **EN0105 - Manutenção Estruturas Item**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Produção (MCP) - Versão 12

Solução

Ao criar nova ordem, seja manualmente na produção ou geração automática pelo planejamento, as reservas são criadas automaticamente com base no cadastro da **Engenharia**. Com exceção das ordens do tipo **Retrabalho** e **Conserto**.

Caso o item tenha estrutura fixa, serão considerados os componentes do programa **EN0105**. Para itens com estrutura variável que possuem lista de componentes, serão considerados os itens da lista cadastrados no programa **EN0103 - Manutenção Lista Componentes**, conforme processo de fabricação válido para a ordem.

São considerados os itens válidos conforme parametrização do item, data de validade da estrutura, etc. Verifique ao final deste artigo o [link](#) sobre **Geração de Reservas** listando os parâmetros considerados para os itens serem carregados na ordem, pois caso algum item não tenha parametrização válida para a produção, ocorrerá diferença entre a ordem e a engenharia.

Vale também ressaltar que as alterações feitas nos programas **EN0105**, **EN0103** e **EN0507 - Manutenção Processo Fabricação Item** não atualizam automaticamente as ordens de produção já em aberto. Sendo assim, se houver alteração na engenharia, as ordens em aberto que devem receber esta alteração precisarão ser modificadas manualmente no programa **CP0301**.

O programa **CP0301** apenas irá bloquear a inclusão de reservas na ordem caso o estado da ordem seja igual a **Finalizada** ou **Terminada**. Além disso, se a reserva ainda não foi requisitada, o item poderá ser eliminado da ordem. Estas inclusões e eliminações manuais irão gerar diferenças com o previsto na engenharia.

Ao criar nova ordem no programa **CP0301** a partir da cópia de uma ordem já existente, será apresentada a mensagem **16.415 - Deseja recriar relacionamentos**, e caso a resposta da mensagem seja **Não**, serão mantidos os componentes da ordem original da cópia, que poderá inclusive ser de outro item, caso o item da ordem seja alterado no momento da cópia. Ou seja, responder **Não** nesta mensagem poderá fazer com que a ordem seja aberta para um item

contendo reservas diferentes da engenharia.

Quando o item possuir algum componente definido como **Fantasma** em sua estrutura - **EN0105**, este item fantasma apenas será levado para a reserva da ordem caso não possua nenhum componente válido abaixo dele. Existindo estrutura válida, os componentes do item fantasma é que serão carregados na ordem de produção.

Se a reserva possuir algum componente **Alternativo** cadastrado na engenharia, este item poderá ser substituída na ordem, apresentando o item alternativo no lugar do item original da reserva.

Importante

As informações listadas acima também são válidas para as operações da ordem cadastradas no programa **EN0507**.

Saiba mais

Quais reservas são válidas para geração automática na ordem: Manufatura - Linha Datasul - MCP - Geração de reservas

Quais operações são válidas para geração automática na ordem: Manufatura - Linha Datasul - MCP - Geração automática das operações da ordem de produção

Informações sobre a mensagem apresentada na cópia da ordem: Manufatura - Linha Datasul - MCP - Mensagem 16.415 - Deseja recriar relacionamentos