

Manufatura - Linha Datasul - MEN - Consistir rede pert no programa EN0507

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:50 min**

Dúvida

Qual é a finalidade do botão **Consistir** na pasta **Rede Pert** do programa **EN0507 - Manutenção Processo Fabricação Item**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Engenharia (MEN) - Versão 12

Solução

O botão **Consistir** verifica se está faltando alguma operação na **Rede Pert** e ainda verifica se a **Rede Pert** possui mais de uma operação final, o que não é permitido.

As mensagens que o programa poderá apresentar são:

- Erro **361 - Rede pert possui X operações finais**: ocorre quando a rede pert possui mais de uma operação final. É obrigatório que seja definido apenas uma operação final para a ordem, que é a operação que irá gerar o movimento de **Acabado - ACA**.
- Erro **362 - Rede pert da ordem não possui operação inicial**: a rede pert da ordem não possui nenhuma operação inicial. Rede pert inconsistente.
- Erro **15.623 - Existe operação não prevista na rede pert**: indica que existe operação com data válida na pasta **Operações**, porém não está na rede pert. Rede pert inconsistente. Utilizar o botão **Gerar** ou **Modificar** para refazer a rede pert e garantir que todas as operações estarão presentes.
- Erro **15.624 - Operação XX do item deve ser ponto de controle**: qualquer operação que possua mais de uma operação sucessora deve ser ponto de controle.
- Erro **16.640 - Última operação deve ser ponto de controle**: se foi informado **Ponto de Controle** para alguma das operações do item, obrigatoriamente a última operação da rede pert também deverá ter ponto de controle informado, pois o reporte da última operação para ordens por ponto de controle é obrigatório.
- Mensagem **355 - A Rede Pert está OK!**: A rede pert consistida está perfeitamente funcional. Algumas considerações abaixo:
 - Mesmo que ao consistir a **Rede Pert** do item no programa **EN0507** indique que está correta, se o item possuir itens fantasmas em sua estrutura, no momento de abertura de ordens, as operações dos itens fantasmas também serão carregadas na ordem podendo acusar alguma inconsistência.
 - É permitido a **Rede Pert** possuir mais de uma operação inicial na **Engenharia**. Isso não indicará nenhum erro na **Rede Pert** para abertura de ordens.
 - Para o **APS - Planejamento Avançado da Produção**, é possível que no momento da atualização de dados sejam apresentadas algumas mensagens de **Rede Pert** regerada

para o item, para que seja possível realizar o sequenciamento das operações de forma correta.