

Manufatura - Linha Datasul - Bloco K - Depósitos -

Seleção de depósitos no LF0228

 Tempo aproximado para leitura: **00:01:05 min**

Dúvida

Como definir os depósitos que devem ser considerados na extração dos registros do **Bloco K** no programa **LF0228 - Geração Registros Bloco K**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Bloco K (BLK) – A partir da versão 12

Solução

No programa **LF0228** está disponível a opção para selecionar os depósitos em que não seja gerado o registro **K200 - Estoque escriturado**. Esta opção ignora a listagem de saldos que estejam nos depósitos que foram selecionados.

Para que o botão **Depósito** seja apresentado, é necessário que a função **desconsidera-deposito** seja ativada na rotina **CD7070 - Função Liberação Especial**.

No programa **LF0228**, ao selecionar o estabelecimento e acessar o botão **Depósito** na pasta **Parâmetro**, serão apresentados os registros de depósitos pré-selecionados no programa **OF0301 - Parâmetros Obrigações Fiscais**, botão **Depósitos Exceção**.

Se ao executar o programa **LF0228**, a tela de **Seleção de depósitos - LF0228B** não for acessada, os registros serão gerados considerando os dados padrões para o estabelecimento, definidos no **OF0301**.

A seleção de depósitos não é aplicada caso a função **desconsidera-deposito** esteja desabilitada, mesmo que existam dados padrões para o estabelecimento no **OF0301**.